

ThinkPad® R50 Series

מדריך שירותים ופתרונות בעיות

ThinkPad® R50 Series

מדריך שירותים ופתרונות בעיות

הערה

לפניהם השימוש במידע זה ובמוכר שבו הוא תומך, הקפידו לקרוא את המידע הכללי בחלקים "מידע חשוב בנוגע לבטיחות" בעמוד 7, "נספח א. מידע בנוגע להתקנים אלהוטיים" בעמוד 43, "נספח ב. מידע בנוגע לאחריות" בעמוד 47, ו"נספח ד. הודעות" בעמוד 75.

מהדורה ראשונה (מאי 2005)

© Copyright Lenovo 2005.

Portions © Copyright International Business Machines Corporation 2005.

כל הזכויות שמורות.

U.S. GOVERNMENT USERS – RESTRICTED RIGHTS: Our products and/or services are provided with RESTRICTED RIGHTS. Use, duplication or disclosure by the Government is subject to the GSA ADP Schedule contract with Lenovo Group Limited, if any, or the standard terms of this commercial license, or if the agency is unable to accept this Program under these terms, then we provide this Program under the provisions set forth in Commercial Computer Software-Restricted Rights at FAR 52.227-19, when applicable, or under Rights in Data-General, FAR 52.227.14 (Alternate III).

תוכן

27	בעיית אתחול	ו
28	בעיית הקשורות באימוט טביעת אצבע	v
29	בעיות אחרות	vi
31	הפעלת תוכנית השירות להגדרת BIOS	vi
32	שחזר תוכנה שהותקנה מראש	vii
33	שדרוג כונן הדיסק הקשיח	vii
36	החלפת הסוללה	viii
39	פרק 3. קבלת עזרה ושירות	ix
40	קבלת עזרה ושירות	x
40	קבלת עזרה באינטרנט	x
40	פניות למרכז התמיכה בלקוחות	x
42	קבלת עזרה ברוחבי העולם	xiv
43	נספח א. מידע בנוגע לתקנים אלחוטיים	xvii
43	פעולה הדידית אלחוטית	xvii
43	סבירות השימוש ובריאותכם	xvii
44	פעולות מאושרוות בתחוםי ארצות הברית וקנדה	xvii
45	אפשרור Extended Channel Mode	xix
47	נספח ב. מידע בנוגע לאחריות	פרק 1. סקירה כללית של ThinkPad
47	כתב אחריות מוגבלת של Lenovo	1
47	חלק 1 - תנאים כלליים	2
40	חלק 2 - תנאים ייחודיים לכל מדינה	3
63	חלק 3 - מידע בנוגע לאחריות	4
70	תוספת לאחריות למקסיקו	6
73	נספח ג. ייחדות להחלפה עצמית (CRUs)	פרק 2. פתרון בעיות במחשב
75	נספח ד. הודעות	11
75	הודעות	12
76	הערה בנוגע לפلت טלויזיה	12
76	הודעות על פליטה אלקטטרונית	12
76	הערה של הוועדה האמריקאית הפדרלית לתקשורת (FCC)	17
77	הצהרת תאימות לתקן התעשייה בקנדה בדבר פליטת לייזר Class B	19
77	הצהרת תאימות לדירקטיבת של הקהילה האירופית	19
77	הודעה בנוגע לאיכות הסביבה (יפן)	19
79	הצעה לתוכנת IBM Lotus	20
81	סימנים מסחריים	21
83	אינדקס	24
		25
		26

מידע חשוב בנוגע לבטיחות

הערה

אנא קראו ראשית את מידע הבטיחות החשוב.

מידע זה יכול לסייע לכם להשתמש במחשב אישי של מסדרת ThinkPad. פועלו בהתאם למידע המצורף למחשב מותוצרת ThinkPad ושמרו מידע בסיסי זה. המידע מושם מחדש או מוחלף במקרה ששינויים נחוצים.

בטיחות הלaptops החשובה Lenovo. פיתחנו מוצריים בטוחים ויעילים. עם זאת, מחשבים אישיים הם מכשירים חשמליים. כבלי חשמל, כבלי מטאנס ומאפיינים אחרים יכולים להוות סכנה בטיחותית ולגרום לפגיעה בגוף או ברכוש, במיוחד אם לא משתמשים בהם כראוי. כדי להקטין את הסיכון, פועלו בהתאם להוראות המצורפות למכשיר הקפידו לפעול בהתאם לכל האזהרות שעל המוצר ושבהוראות הפעלה וסקרו את המידע שבבסיס זה בקפידה. אם תקפידו לפעול בהתאם למידע שבבסיס זה ולמידע שסופק עם המחשב, תוכלו להגן על עצמכם מסכנות וליצור סביבת עבודה בטוחה יותר למחשב.

הערה: מידע זה כולל התיאוריות לモתמי חשמל ולסוללות. בנוסף למחשבים אישיים ניידים, Lenovo מספקת כמה מוצרים (כמו רמקולים או מוניטורים) עם מתאמי חשמל חיצוניים. אם יש לכם מוצר זה, מידע זה יסייע לכם. בנוסף, המחשב שלכם עשוי להכיל סוללה פנימית בגודל מטבח שמספקת חשמל לשעון המערכת אפילו כאשר המחשב אינו מחובר לחשמל ולכך הוראות הבטיחות בוגר לסלולות ישימות לכל המחשבים.

מצבים שדרושים פעולה מיידית

מוצרים יכולים להיפגש בגלל שימוש לא נאות או בגלל הזנחה. אם הפגמים חמורים מאוד, אין להשתמש במחשב לפני שיבדק ויתוקן על ידי טכני תיקונים מסוים, אם יש צורך בתיקון.

מכיוון שהמחשב הוא מכשיר חשמלי, יש לבדוק אותו בתשומת לב הוא כאשר מופעל. במקרים נדירים, ניתן שתבחןנו בריח או שתראו עשן או ניצוצות בוקעים מהמחשב. ניתן שתתגלו נפץ, קולות שבירה או שריקות. ניתן שאלו סימנים לכך שרכיב חשמלי בשל באופן בטוח ומבודך. אך ניתן שאלו סימנים לבועית בטיחות אפשרית. בכל מקרה, אל تستכלנו ועל תנסו לבדוק את המצב בעצמכם.

בדקו את המחשב ואת רכיביו לעתים קרובות וחפשו פגמים, בלאי או סימנים לסכנה. במידה או ליצרן של המוצר, בקשו הוראות לבדיקת המוצר ומסרו אותו לתיקון, במידת הצורך.

לקבלת רשיימה של מספרי טלפון של מרכזי השירות והטמיכה ואו "רשימת טלפונים ברחבי העולם" בעמוד .67.

אם תבחןנו באחד מהמצבים הנדרים המתוירים להלן או אם יש לכם ספקות בנוגע לבטיחות המוצר, הפסיקו להשתמש במוצר, נתקו אותו ממוקור החשמל ומקווי התקשרות ופנו למרכז התמיכה בלקוחות לקבלת הדרכה נוספת.

- כבלי החשמל, התקעים, מתאמי החשמל, הקבלים המאריכים, ההתקנים להגנה מפני קפיצות מתח או ספיקי הכוח סדוקים, שבורים או פגומים.
- סימנים של התחרמות יתר, עשן, ניצוצות או אש.
- נזק לסוללה כמו למשל סדקים, שקעים או קמטים), פליטה מהסוללה או הצלבות של חומרים זרים על הסוללה.
- קולות שבירה, שריקות, קולות נשץ או ריח חזק שעולים מהמחשב.
- סימנים לנוזל שנשפך על המחשב, על כבל החשמל או על מתאם החשמל או סימנים לחפץ שנפל עליהם.
- המחשב, כבל החשמל או מתאם החשמל נחשפו למיים.
- המחשב הופל או ניזוק בדרך כלשהי.
- המחשב אינו פועל כנדרה כאשר מפעלים אותו בהתאם להוראות הפעלה.

הערה: אם תבחןנו במצבים אלו במוצר שאינו מותוצרת סונומת Lenovo או יוצר עבורה למשל, בכבול מאריך), הפסיקו להשתמש באותו מוצר, פנו ליצרן המוצר לקבלת הוראות נוספות או השיגו תיקין מתאים.

קוויים מנחים כלליים לבטיחות

נקטו תמיד באמצעי זהירות שללון כדי להקטין את סכנת הפגיעה ואת סכנת הנזק לרכוש.

שירות

אם לא קיבלתם הוראה מפורשת ממרכז התמיכה בלקוחות, אל תנסה לבצע פעולות תחזקה במוצר. מסרו את המחשב אך ורק לשיק席ירות מורשה שמוסמך לתקן את המוצר הספציפי שלכם.

הערה: הלקוחות יכולים לשדרוג או להחליף חלקים מסוימים. חלקים אלו נקראים 'יחידות להחלפה עצמאית' או CRUs. Lenovo מצינית במפורש את החלקים להחלפה עצמאית ומספקת תיעוד עם הוראות המפרטות את המוצבים בהם ניתן להחליף חלקים אלו. הקפידו לפעול בהתאם להוראות כאשר תבצעו החלפות אלו. לפני שתבצעו את החלפה, ודאו תמיד שהמכ舍יר כבוי ומונתק ממוקור החשמל. אם יתעוררו שאלות או חששות, פנו למרכז התמיכה בלקוחות.

למרות שאין חלקים נעים במחשב לאחר ניתוק כבל החשמל, האזהרות הבאות דרויות עבור אישור UL תיקון.

סכנה



חלקים נעים מסוכנים. אל תקרבו אצבעות או חלקי גוף אחרים.

שים לב: לפני החלפת CRU, כבוי את המחשב והמתינו שלוש עד חמיש דקות להתקשרות המחשב לפני פתיחת הכיסוי.

כבי חשמל וمتאמי חשמל

השתמשו אך ורק בכבי חשמל ובمتאמי החשמל שסיפק יצרן המוצר.

לעולם אל תרככו את כבל החשמל סיבב מותאם החשמל או סיבב חוץ אחר. פולה זו יכולה למתוח את הcabל ולגרום לשחיקה, להיסדקות ולהתקמטות שלו. מצבים כאלה יכולים להיות סכנה בטיחותית.

הקפידו להניח את הcabלים החשמליים במקום שבו לא ידרכו עליהם או ימעדו עליהם ובמקומות שבו חפצים לא ימעכו אותם.

הנו על הcabלים ועל מותامي החשמל מנוזלים. לדוגמה, אל תניחו את cabל או את מותאם החשמל ליד כיריים, ליד אמבטיות, ליד בתים שימוש או על רצפה רטובה. נוזלים יכולים לגרום לנזק, במיוחד אם cabל או מותאם החשמל נמתחו בגלל שימוש לא נאות. נוזלים יכולים לגרום גם לאיילול (קורוזיה) של המחברים של cabל החשמל ו/או של מותאם החשמל, דבר שיכול לגרום להתקמטות יתר.

חבירו תמיד את cabלי החשמל ואת cabלי הנתונים בסדר הנכון וודאו שכל מחברי cabל החשמל מחוברים כיאות.

אל תשמשו במותאם חשמל, אם על הפינים של כנרת AC הופיעה קורוזיה ו/או אם ניכרים סימנים של התחלמות יתר (כמו למשל פלסטיק מעוות) בcnרת AC או בכל מקום אחר במותאם החשמל.

אל תשמשו cabלי חשמל אם במנגעים החשמליים באחד מהकצוות נתגלתה קורוזיה, אם נתגלו סימנים של התחלמות יתר או אם cabל החשמל ניזוק בכל צורה שהיא.

cabלים מאricsים והתקנים קשורים

ודאו שהcabלים המאריכים, התקנים להגנה מפני קפיצות מתח, התקני האל-פסק ומספר החשמל שבשימוש מתאימים לדרישות החשמליות של המוצר. לעולם אל תגרמו לעומס יתר בהתקנים אלו. אם נעשה שימוש במפסק חשמל, העומס אין ציריך לעלות על דרישות מתח המבואר של מפסק החשמל. התיעיצו עם חשמלאי ובקשו ממנו מידע נוסף אם יתעוררו שאלות בנוגע לעומסי חשמל, לצריכת החשמל ולדרישות מתח המבואר.

תקעים ושקעים

אין לחבר את המחשב לשקע חשמל פגום או אוכל. דאגו לכך שהSKU יחולף על ידי חשמלאי מוסמך.

אל תוכופו ואל תשנו את התקע. אם התקע ניזוק, פנו לייצור והשיגו תחליפ.

לモוצרים שונים יש תקעים עם 3 פינים. תקעים אלו מתאימים אך ורק לשקעים חשמליים עם הארקה. הארקה היא אמצעי בטיחות. אל תנסו לעקור אמצעי בטיחות זה ועל תחבורו את התקע לשקע ללא הארקה. אם לא ניתן להכנס את התקע לשקע, רכשו מעביר מואשר או דאג שהSKU יחולף בשקע עם אמצעי בטיחות זה על ידי חשמלאי מוסמך. לעומת זאת תיר על SKU חשמל העומס הכללי של המערכת אינו צריך לעלות על 80% אחוז מדרישות ההספק של הענף של המעלג החשמלי. התיעיצו עם חשמלאי ובקשו ממנו מידע נוסף אם יתעורררו שאלות בנוגע לעומסי חשמל ולדרישות ההספק של הענף של המעלג החשמלי.

ודאו ששקע החשמל שבשימוש כראוי וה Kapoorיו שהוא יהיה נגיש וממוקם קרוב לציר. אל תמתחו את כבלי החשמל באופן שיפגע בכבליים.

חברו ונתקו את הצדד משקע החשמל בזיהירות.

סוללות

כל המחשבים האישיים של Lenovo מכילים סוללה תא בגודל מטבח שאינה ניתנת לטעינה ומספקת חשמל לשעון המערכת. כמו כן, מוצרים ניידים רבים, כגון מחשבים מחברת מסוג ThinkPad, משתמשים במארז סוללות המספק חשמל למערכת במצב נייד. הסוללה ש-Lenovo סיפקה לשימוש עט המחשב עברו מבחני תאימות ויש להחליפן רק במקרים מסוימים.

אל תפתחו את הסוללה ולא תבצעו בה פעולות תחזקה. אל תמעכו, אל תנקבו ואל תשרפו את מארז הסוללות ואל תקצרו את מגעיה הסוללה. אל תחשפו את הסוללה לנוזלים. טענו את מארז הסוללות אך ורק בהתאם להואות הכלולות בתיעוד המוצא.

שימוש לא נכון בסוללה עלול לגרום להתקומותה, דבר שעלול לגרום לגזים או להבות "להתנקז החוצה" ממארז הסוללות או סוללת המטבח. אם הסוללה נזוכה או אם תבחןנו בפליטה מהסוללה או בהצברות של חומרים זרים על קווי הסוללה, הפסיקו להשתמש בסוללה והשיגו תחליף מייצרן הסוללה.

ביצועי הסוללות עשויים להתדרדר במידה ולא נעשה בהן שימוש במשך זמן רב. עברו חלק מהסוללות הניניות לטעינה חוזרת ובמיוחד סוללות ליתיום-יון, השארת הסוללה המרוכנת ללא שימוש עלולה להגדיל את הסיכון לקרץ בסוללה, דבר המקוצר את חיי הסוללה ועלול להוות סכנת בטיחות. אל תניחו לסוללות ליתיום-יון נטענות להתרוקן לגמרי, ואל תאחסנו אותן כשן מירוקנות.

חומר ואיוורור המוצר

מחשבים יוצרים חום כאשר הם דלוקים וכאשר הסוללות נטענות. מחשבי מחברת יכולים להפיק חום רב בגלל מידותיהם הקטנות. נקטו תמיד באמצעותו זהירות שלמה:

- וודאו שבסיס המחשב לא יהיה מגע עם גופכם במשך פרק זמן ארוך כאשר המחשב פועל או כאשר הסוללה נטענת. המחשב מפיק מידת מסוימת של חום במהלך פעולתו הרגילה. מגע ממושך עם הגוף עשוי לגרום לאי-נוחות ואף לculoיה.
- אל תפעלו את המחשב ואל תטענו את הסוללה ליד חומרים מתקלים או בסביבה חומרית נפץ.
- פתחו האיוורור, המאורים ו/או גופי הקירור מסופקים עם המוצר כדי שההפעלה תהיה בטוחה, נוחה ואמינה. התקנים אלו יכולים להיחסם בשוגג אם מניחים את המחשב על מיטה, ספה, שטיח או משטחים גמישים אחרים. לעולם אל תחסמו, אל תכסו ואל תשביטו התקנים אלה.

עליכם לבדוק הצטברות אבק במחשב לפחות אחת לשישה חודשים. לפני בדיקת המחשב, עליכם לכבותו ולנתק את כבל החשמל מהSKU. לאחר מכן, הסירו את האבק מהלוח הקדמי. אם הבחנתם בהצטברות חיונית של אבק, עליכם לבדוק ולהסיר אבק מפנים המחשב, ובכלל זה מהמאורים ומגוף הקירור של המעבד. תמיד יש לכבות את המחשב ולנתקו מהחשמל לפני פתיחת הכיסוי. יש להימנע מהפעלת המחשב במרקח הקטן מחרכי מטר מאזרים סואנים. אם עליכם להפעיל את המחשב באזורי סואנים או סמוך להם, עליכם לבדוק ולנקוט את המחשב לעתים קרובות יותר.

עboro בטיחותכם, וכדי להבטיח ביצועים מיטביים של המחשב, פעלו תמיד בהתאם לאמצעי הזהירות הבסיסיים שללהלן:

- אל תסירו את הכיסוי כל עוד המחשב מחובר לחשמל.
- בדקו הצטברות אבק על חוץ המחשב לעתים קרובות.
- הסירו אבק מהלוח הקדמי. עboro מחשבים הפעילים באזורי מאובקים או סואניים, יתכן יהיה צורך לנוקוט לעתים קרובות יותר.
- אל תחסמו או תגבילו זרימת אויר בחזיות המחשב.
- אל תחסמו את המאורים שבגב המחשב.
- אל תאחסנו או תפעלו את המחשב בתוך ריהוט, שכן דבר זה עשוי להגביר סכנה של התחלמות יתר.
- אסור שטמפרטורת האויר מסביב למחשב תעלה על $(95^{\circ} \text{ F}) 35^{\circ} \text{ C}$.
- אל תשתמשו בהתקני סינון אויר שאינם מסדרת Think Center.

בטיחות של כונני CD וכונני DVD


כונני CD וכונני DVD מסווגבים תקליטורים במהירות גבוהה. תקליטורי CD או תקליטורי DVD סזוקים או פגומים באופן פיזי אחר, יכולים להישבר או להתנפץ במהלך השימוש בהם התקליטורים. כדי למנוע פציעה במרקם המקורי כללה וכדי להקטין את סכנת הנזק למחשב, ביצעו את הפעולות שללול:

- אחסנו תמיד את התקליטורים באזיותם המקוריות
- אחסנו תמיד את התקליטורים הרחק משמש ישירה וממוקורות חום ישירים
- הוציאו את התקליטורים מהמחשב כשהוא אינו בשימוש
- אל תעקמו ואל תכוopo את התקליטורים ואל תכניסו אותם בכוח למחשב או לאירועה שלהם
- לפני כל שימוש, בדקו אם התקליטורים סזוקים. אל תשתמשו בתקליטורים סזוקים או פגומים

מידע נוסף בנוגע לבטיחות



הזרמים החשמליים בcabלי החשמל,ocabeli הטלפון אוocabeli התקשורת מסוכנים. כדי למנוע סכנת התחלימות, חבו ונתקו את cabלים כמפורט להלן במהלך התקנה והעברה של המחשב וכאשר תפתחו את הכיסויים של המחשב ושל ההתקנים המוחוברים לו. אם סופק עם המחשב cabל חשמל בעל 3 פינים, יש לחבר אותו לשקע עם הארקה נאותה.





סכנה

כדי להקטין את סכנת שריפה ואת סכנת ההתחשמלות, הקפידו לנוקוט תמיד באמצעות הזרירות הבסיסיים, לרבות באמצעות הזרירות המפורטים להלן:

- אל תשתמשו במחשב במים או ליד מים.

- במהלך סופות ברקים:

- אל תשתמשו במחשב כאשר הוא מחובר לרשת הטלפון.

- אל תחקרו את הcabl לשקע הטלפון שבקריר ואל תונתקו אותו.



סכנה

יש לאחסן את מארז הסוללות בטמפרטורת החדר, כשהיא טעונה עד בערך 30%-50% מהקיבולת שלה. מומלץ לטען את מארז הסוללות בערך פעם בשנה כדי למנוע פריקת יתר.



סכנה

אם מארז הסוללות הנטענות אינם מוחלף כיאות, קיימת סכנת התפצצות. מארז הסוללות מכיל כמות קטנה של חומר מזיק. כדי למנוע פציעה:

- החליפו את מארז הסוללות רק במאraz סוללות מהסוג עליו Lenovo ממליצה.
- הרחיקו את מארז הסוללות מראש.
- אל תחשפו אותה למים או לגשם.
- אל תנסו לפרק אותה.
- אל תקצרו אותה.
- הרחיקו אותה מילדים.

אל תשליכו את מארז הסוללות לאשפה שמסולקת למצבלה. מסרו את הסוללות למתקן למיחזור סוללות בהתאם לתנאיות המקומיות ולנוחלי החברה שלכם.



אם מארז הסוללות הנטענות אינם מוחלף כיאות, קיימת סכנה התפוצצות.

סוללת הלייטיומס מכילה ליתיום והוא יכולה להתפוץץ אם לא מטפלים בה כיאות או אם לא ממחזרים אותה כיאות.

החליפו את הסוללה בסוללה מאותו סוג בלבד.

כדי למנוע פגיעה או מוות: (1) אל תזרקו את הסוללה למים ואל תטבילו אותה במים, (2) אל תאפשרו לשוללה להתחמם לטמפרטורה שמעל 100 °C (212 °F), ו-(3) אל תנסו לתקן את הסוללה או לפרק אותה. מסרו את הסוללה למיחזור בנדיש בתקנות ובחוקים המקומיים או בನוהלי החברה שלכם.



פעלו לפי ההוראות שלהן, כשהתתקינו כרטיס Mini PCI או כרטיס CDC וכשתגדירו אותם מחדש.

כדי למנוע התചשמלות, נתקו את כל הcabלים ואת המתאם AC מהמחשב במהלך התקנה של כרטיס CDC או של כרטיס Mini PCI וכאשר תפתחו את מסכי המחשב או את המכסי של התקנים המוחברים למחשב. הזרמים החשמליים שבcabלי החשמל,ocabלי הטלפון אוocabלי התקשרות מסוכנים.

זהירות:

כאשר תוסיפו או תדרגו כרטיס CDC, כרטיס Mini PCI או כרטיס זיכרון, אל תשתמשו במחשב לפני שתՏגרו את המחשב. אל תמשכו במחשב אף פעם כאשר המחשב פתוח.

זהירות:

נורת הפלואורצנט בתצוגת הגביש הנזולי (LCD) מכילה כספית. אל תשליכו אותה לאשפה שמסולקת למזבלת. השליך אותה בהתאם לנדרש בחוקים ובתקנות המקומיים.

תצוגת LCD עשויה מצוכית. טיפול מגוון או הפלת המחשב יכולים לגרום לה נשבר. אם תציגת LCD נשברת והנזול הפנימי ניתז לתוך עיניכם או נשפך על ידיכם, שטפו מייד את האזוריים הנגועים במים במשך 15 דקות לפחות. אם מופיעים סימנים לאחר השטיפה, פנו לרופא.



- כדי להקטין את סכנת הרשיפה, את סכנת התהchmodות ואת סכנת הפגיעה במהלך השימוש בצד הטלפון, פעלו תמיד בהתאם לצעדי הבטיחות הבסיסיים, למשל:
- לעולם אל תתקינו חיוט טלפון במהלך סופת ברקים.
 - לעולם אל תתקינו שקיי טלפון במקומות רטובים, אם השקע אינו מיועד למקומות רטובים.
 - לעולם אל תגעו בנקודות חיבור או בחיווט טלפון לא מבודדים, אם קו הטלפון לא נוחך במקרה רשת.
 - נקטו בצעדי זהירות בעת התקנה או שינוי של קווי טלפון.
 - המנוו משימוש בטלפון (שאינו טלפון אלחוטי) במהלך סופת ברקים. קיימים סיכונים קטנים של התהchmodות מברק.
 - אל תשתמשו בטלפון כדי לדוח על דליפת גז בסביבת הדליפה.
 - השתמשו רק בכבל טלפון בעובי AWG 26 ומעלה (עבה יותר).

הצהרת תאימות בנוגע לייזר

כונני אחסון אופטי והתקן), כמו כונן DVD-ROM, CD-ROM, כונן CD-RW, כונן SuperDisk, IBM ThinkPad, שנitin להתקין במחשב לאייזר. תווית סיווג המוצר (המוצגת להלן) נמצאת על פני השטח של הconoן.

CLASS 1 LASER PRODUCT
LASER KLASSE 1
LUOKAN 1 LASERLAITE
APPAREIL A LASER DE CLASSE 1
KLASS 1 LASER APPARAT

היצرن מאשר כי בתאריך הייצור הconoן תואם לדרישות קוד 21 של משרד הבריאות האמריקאי בתקנות הפדרליות האמריקאיות (DHHS 21 CFR), תת-פרק J, בנוגע למוצר לייזר I. Class I.

במדינות אחרות, זהו אישור לכך שהconoן עומד בדרישות של EN60825 ו-IEC825 לגביו מוצר לייזר. Class 1.



אל תפתחו את יחידת כונן האחסון האופטי. אין שם חלקים שדורשים תחזוקת משתמש או התאמות כלשהן שהמשתמש יכול לבצע.

שימוש בבקורות ובהתקנות שלא צוינו או ביצוע תהליכיים שלא צוינו, יכולים לגרום לחשיפה מסוכנת לקרינה.

מושרי לייזר Class 1 אינם נחשים למסוכנים. העיצוב של מערכת הליזר ושל התקן כונן האחסון האופטי מבטיח שאין חשפה לקרינת לייזר בשיעור העולה על רמת Class 1 במהלך הפעלה רגילה, תחזוקת משתמש או תיקונים.

חלק מהכוננים כוללים דיוודת לייזר קבועה Class 3A. שימוש לב לאזהרה זו:



פליטת קרינה של לייזר נראית ובלתי-נראית כאשר המושר פתוח. מנעו חשיפת עיניים ישירה.
אל תנעטו עיניים בקרן ואל תבieten בה שירות באמצעות מכים אופטיים.



אחסנו את חומרי האזיה הרחק מhaniיג ידם של ילדים כדי למנוע סכנת חניה משקיות הנילון.

מחשבים אישיים רבים והצדוק ההיקפי שלהם כוללים כבליים כמו כבלי חשמל או כבליים לחיבור הצדוק ההיקפי למחשב האישי. אם למחשב זה יש כבליים כאלה, האזהרה של להלן ישימה לגבי:

אזהרה: הטיפול בכבל של מחשב זה או בכבליים של הצדוק ההיקפי שנמכר עם מחשב זה יחשוף אתכם לעופרת, חומר כימי שבמדינת קליפורניה, ארכוזת הברית, ידווע כמסרטן וכגורם למומים בעוררים ולבעיות פוריות אחרות. **שטפו את ידיכם לאחר הטיפול בכבליים.**

שמרו על הוראות אלו.

הודעה חשובה למשתמשים

הודעת תקינה חשובה למשתמשים

המחשב מסדרת ThinkPad R50 עומד בדרישות תקני תדרי רדיו (RF) והבטיחות של המדיניות או האזוריים שבן הוא אושר לשימוש אלחוטי. עליים להתקין ולהשתמש במחשב RF ThinkPad תוכן צוית מלא לתקנות RF המקומיות. לפני שתשתמשו במחשב מסדרת ThinkPad R50, חפשו וקרווא את הودעת התקינה לסדרת ThinkPad R50, הودעה שמצוירת למדריך שירות ופרטן בעיות זה. ההודעה כוללת בחבילה בה כולל פרטום זה.

מידע בנוגע לקיבולת הדיסק הקשיח

במוקום לספק Recovery CD (תקליטור שחזור) או תקליטור Windows® עם המחשב, Lenovo מספקת שירותי פשוטות יותר לביצוע המשימות הקשורות בדרך כלל לתקליטורים אלו. הקבצים והתוכניות של שירותי חלופיות אלו מותקנים על גבי הדיסק הקשיח כך שלא תצטרכו לחפש תקליטור שכחthem היכן הוא ולא תתקללו בעיות אחרות הקשורות בשימוש בגרסה שגויה של התקליטור.

הגיבוי המלא של כל הקבצים והתוכניות אותן Lenovo התקינה מראש במחשב, ממוקם בחלק נסתר או במחיצה נסתרת בדיסק הקשיח. למורע שהמחיצה נסתרת, הגיבויים שבמחיצה צורכים שטח דיסק. לכן, כאשר תבדקו את הקיבולת של הדיסק הקשיח לפि Windows, ייתכן שהקיבולת הכוללת של הדיסק שתצווין תהיה קטנה יותר מהקיבולת הצפוייה. חוסר התאמה זה מוסבר בתוכן של המחיצה הנסתרת. (ראו "שחזור תוכנה שהותקנה מראש" (32

לקבלת מידע נוסף על שחזור התוכן המקורי שהותקן מראש בדיסק הקשיח, עיין בפרק העזרה המובנית במערכת Access IBM. לחצו על הלחוץ הכחול IBM Access או לחזו על האיקון IBM Access בשולחן העבודה. בחלק Learn, עיין בផטים שונים הקשורים בגיבוי ובשחזור.


חיפוש מידע באמצעות Access IBM



לחצן הכתובת **Access IBM** יכול לסייע במצביים רבים, כאשר המחשבעובד כיאות ו גם כשהוא אינו עובד כיאות. בשולחן העבודה, לחצנו על לחצן **Access IBM** כדי לפתח את **Access IBM** הוא מרכז העזרה המובנית במערכת והוא מציג אינפורטטיבים והוראות יכולות לביצוע המשייעים להכיר את המחשב ולבוד ביעילות. ניתן להשתמש בלחצן **Access Rescue and Recovery** את **Access IBM** גם כדי לעזור את רצף האתחול של המחשב ולהפעיל את **Rescue and Recovery™** (נקרא **Access IBM Predesktop Area** בדגמים מסוימים).

אם מערכת ההפעלה Windows לא הופעלה כראוי, לחצנו על לחצן **Access IBM** במהלך רצף האתחול של המחשב והפעילו את **Rescue and Recovery**. השימוש בתוכנית זו כדי להריץ **Rescue** את כל האבחון, כדי לשחרר גיבויים (בנהנחתה שהכנתם גיבויים באמצעות התוכנית **Rescue and Recovery** (Rapid Restore Ultra בדגמים מסוימים), כדי לשחרר את כונן הדיסק הקשיח למאובן המקורי מהפעול וככלומר, את התוכן שהוא מותקן בדיסק הקשיח כשיובילתם את המחשב), כדי להפעיל תוכנית שירות שמאפשרת לשנות את רצף האתחול וכן כדי לקבל מידע מערכת חיוני וכן כדי להפעיל את תוכנית שירות להגדרת BIOS שבו ניתן לבדוק את ההגדרות של BIOS ולשנותן.

לחצנו על לחצן **Access IBM** כדי לפתח את היישום שימושי שמעניק גישה לכל המשתמשים של **Lenovo**. בעמוד הבא, תראו את דף 'ברוכים הבאים' של **Access IBM**, שבו מובא הסבר על האופן שבו כל חלק של **Access IBM** יכול לסייע לכם.





כמה מהנושאים במערכת העזרה כוללים קטעי וידאו קיצרים שמציגים אופני ביצוע של MERCHANTABILITY מסוימות כמו למשל החלפת הסוללה, הכנסת כרטיס PC Card או שדרוג הזיכרון. השימוש בפקדים המוצגים כדי להציג, כדי להשווות וכדי להחזיר לאחרו את קטיעי הוידאו.



הערה: אם למחשב מחובר התקן בר-אתחול וקיים האתחול של התקן זה גבואה מזו של כונן דיסק קשיח IDE, המחשב יאותחל מהתקן זה.

פרק 1. סקירה כללית של מחשב ThinkPad

5	מפרטים	2	מבט מהיר על מחשב ThinkPad
6	טיפול במחשב ThinkPad	3	תכונות

מבחן מהיר על מחשב ThinkPad**מבחן מלפנים****מבחן מאחור**

מעבד

- מעבד Pentium® M Intel®
- מעבד Intel® Celeron® M

זיכרון

- זיכרון דינמי לגישה אקראית (DRAM) מסונכרן עם קצב נתונים כפול (DDR) (בחלק מהדגמים)
- זיכרון דינמי לגישה אקראית (DRAM) מסונכרן עם קצב נתונים כפול II (DDRII) (בחלק מהדגמים)

תמייה בmahירות זיכרון: יתכן שהמחשב לא יוכל לפעול בכל מהירות הזיכרון (MHz).
מערכת המיעדת לmahירות זיכרון איטית יותר יכולה להשתמש באזיכרון מהיר יותר, אבל היא תפעל בmahירות האיטית.

התקן אחסון

- כונן דיסק קשיח 2.5 אינץ'

תצוגה

תצוגות הצלבים משתמשות בטכנולוגיית TFT:

- גודל: 14.1 אינץ' או 15.0 אינץ', בהתאם לדגם
- רזולוציה:
 - LCD - 768 x 1024
 - מסך חיוני עד 1536 x 2048
- בקרת בהירות

מקלדת

- קורא טבעיות אצבע (בדוגמים מסוימים)
- 87 מקשים, 88 מקשים או 92 מקשים
- touch pad ו-TrackPoint® UltraNav™

הערה:

בדגמי ThinkPad מסוימים יש רק touch pad ללא touchpad ולהזנים.

- פונקציית מקש Fn
- לוחן Access IBM
- להזנים לבקרת עוצמת הקול ThinkLight™

ממשק חיצוני

- מחבר מקבילי (IEEE 1284A)
- מחבר למסך חיצוני
- חריצי ExpressCard/PC Card (ExpressCard: חריצי העליון, PC Card: חריצי התחתון):
כרטיס Type I PC Card או Type II

הערה:

חלק מהדגמים מצוידים בחריצים לכרטיסים PC Card Type II או III (בלבד

- שקע לאזניות סטריאו אופוניות
- שקע למיקרופון
- מחבר (S-Video) Video-out (בדגמים מסוימים)
- מחבר USB 2
- מחבר IEE1394 (בדגמים מסוימים)
- יציאת אינפרא-אדום
- מחבר טלפון RJ11
- מחבר אתרנט RJ45
- Ultrabay™ Enhanced
- מחבר עיגון
- תכונת רשת LAN אלחוטית מושולבת (בדגמים מסוימים)
- תכונת *Bluetooth* מושולבת (בדגמים מסוימים)

גודל**דגם 14 אינץ'**

- רוחב: 314 מ"מ (12.4 אינץ')
- עומק: 260 מ"מ (10.2 אינץ')
- גובה: חזית 34 (1.35 אינץ'), אחר 37 מ"מ (1.46 אינץ')

דגם 15 אינץ'

- רוחב: 332 מ"מ (13.1 אינץ')
- עומק: 269 מ"מ (10.6 אינץ')
- גובה: חזית 37 מ"מ (1.46 אינץ'), אחר 40 מ"מ (1.58 אינץ')

סביבה

- גובה מרבי מבלי לשמור על לחץ קבוע: 3,048 מטרים (10,000 רגל)
- טמפרטורה
 - בגבהים של עד 2,438 מטרים (8,000 רגל)
 - פעללה בלי תקליטון: 5°C עד (95°F 41°) 35°C (50°F עד 50°) 35°C עד 10°C (110°F עד 41°) 43°C עד 5°C (43°F עד 88° F) 31.3°C (50°F עד 10°C 10°C (50°F לפחות).
 - פעללה עם תקליטון: 5°C עד (110°F עד 41°) 43°C עד 5°C (43°F עד 88° F) 31.3°C (50°F עד 10°C 10°C (50°F לפחות).
 - לא בפעולה: 5°C עד (43°F עד 88° F) 31.3°C (50°F עד 10°C 10°C (50°F לפחות).
 - בגבהים מעל 2,438 מטרים (8,000 רגל)
 - טמפרטורת פעילות מקסימלית: 5°C עד (43°F עד 88° F) 31.3°C (50°F עד 10°C 10°C (50°F לפחות).

הערה: במהלך הטעינה של מארז הסוללות, הטמפרטורה של הסוללה חייבת להיות 10°C (50°F) לפחות.

לחות יחסית:

- פעללה ללא תקליטון בכונן: 8% עד 90%
- פעללה עם תקליטון בכונן: 8% עד 80%

פלט חום

- (246 Btu/hr) 72 W מקסימום

מקור חשמל (MATAM AC)

- מתח מבוא גל סינוס בתדר 50 עד 60 Hz
- מתח מבוא מרבי של MATAM AC: 100-240 V, 50 Hz עד 1,00-240 V

מארז סוללות

- מארז סוללות ליתיום-יון (Li-Ion)
- מתח נומינלי: 10.8 V DC
- קיבולת: 4.4 AH

טיפול במחשב ThinkPad

למרות שהמחשב מיועד לפעול באופן אמין בסביבות עבודה רגילות, יש להשתמש בו באופן הגיוני. פועלו בהתאם לעצות החשובות שלහן כדי להפיק את המירב מהמחשב.

עצות חשובות:

הקפידו לבודד בסביבת עבודה נאותה והקפידו על אופן העבודה שלכם

- ודאו שבסיס המחשב לא יהיה בגע עם גופכם במשך פרק זמן ארוך כאשר המחשב פועל או כאשר הסוללה נטענת. המחשב פולט מידה מסוימת של חום במהלך הרגילה. מידת החום הנפלט תלולה ברמת הפעולות של המערכת וברמת הטעינה של הסוללה. מוגן ממושך עם הגוף, אפלו דרך בגדים, עשוי לגרום לאי נוחות ואפלו לכוכיה.
- הרחיקו נזלים מהמחשב, כדי שהם לא ישפכו על המחשב והרחקו את המחשב ממים (כדי למנוע סכנת התചשנות).
- אחסנו את חומריית הארייזה הרחק מהישג ידם של ילדים כדי למנוע סכנת חניקה משקיות הנילון.
- הרחיקו את המחשב מגנטים, מטלפוןים סלולריים פעילים, ממכשירים חשמליים או מרמקולים (בטוחה של 13 ס"מ/5 אינץ').
- אל תחשפו את המחשב לטמפרטורות קיצונית (מתחת ל-41°F/5°C או מעל 95°F/35°C).

טפלו במחשב בעדינות

- המנע מלניהח חפצים (לרבות נייר) בין הצג והמקלדת או תחת המקלדת.
- אל תפילו את המחשב, את הצג או את התקנים החיצוניים, אל תחבטו בהם, אל תטרטו, תסובבו, תכו, תזעזו או תדחפו אותם ואל תניחו עליהם חפצים כבדים.
- צג המחשב מיועד להיפתח ולפעול בזווית מעט גדולה מ-90 מעלות. אל תפתחו את הצג בזווית גדולה מ-180 מעלות, מכיוון שהדבר יכול לפגוע בזכרי המחשב.

shaw את המחשב בצויה נאותה

- לפני שתעבירו את המחשב, הקפידו להוציא מדיה מהכוננים, לכבות את התקנים המצורפים ולנתק את החוטים והcablers.
- ודאו שהמחשב במצב המתנה (standby), במצב שניה (hibernation) או שהוא כבוי, לפני שתעבירו אותו. הדבר ימנע לנוין הדיסק הקשיח וימנע איבוד נתונים.
- כשתרימו את המחשב הפתוח, החזקו אותו בתחתיתו. אל תחזקו את המחשב כשהאתם אווחזים בציג.
- השתמשו בתיק נשיאה איקוטי שספק ריפורד והגנה נאותים. אל תארזו את המחשב במזודה או בתיק צפופים.

טיפול נאות במדית אחסון ובכוננים

- אל תכניiso תקליטונים באזווית ואל תדביקו תוויות רופפות או כמה תוויות על תקליטון, מכיוון שייתכן שתוויות יתקעו בכוון.
- אם למחשב יש כונן אופטי כמו כונן CD, כונן DVD או כונן CD-RW/DVD, אל תגע בשטח התקליטור או בעדשות שבמגש.
- סגורו את המגש רק לאחר שתשמעו נקישה המציינת שהתקליטור מוצב כיאות במרכזו של כונן אופטי כמו כונן CD, כונן DVD או כונן CD-RW/DVD.
- במהלך התקנה של כונן דיסק קשיח, כונן תקליטונים, כונן CD או כונן DVD או כונן CD-RW/DVD, פעלו בהתאם להוראות שנשלחו עם החומרה והפעילו לחץ על ההתקן רק כאשר הדבר נכון. לקבלת מידע על החלפת כונן דיסק קשיח, ראו IBM Access (IBM).

נקטו משנה זהירות בעת הגדרת הסיסמאות

- זיכרו את הסיסמאות שלכם. אם תשכחו את סיסמת המנהלן או את סיסמת הדיסק הקשיח, חברת Lenovo לא תאפשר את הסיסמאות ויתacen שתצטרכו להחליף את לוח המערכת או את כונן הדיסק הקשיח.

עיצות חשובות אחרות

- ייתכן שהמודם של המחשב יכול להתחבר רק לרשת טלפון אנגלוגית או לרשת טלפון ממותגת ציבורית (PSTN) אל תחברו את המודם למרכזה טלפונים פרטיה (PBX) או לשולחא אחרית של טלפון דיגיטלי מכיוון שהדבר יכול לגרום נזק למודם. קווי טלפון אנלוגיים מותקנים לרוב בבתים וקווי טלפון דיגיטליים מותקנים לרוב במלונות ובבנייןי משרדים. אם איןכם יודעים איזה סוג קו טלפון מותקן אצלכם, פנו לחברת הטלפון.
- ייתכן שלמחשב שלכם יש חיבור לרשת וgom חיבור למודם. אם למחשב יש שני חיבורים כאלו, הקפידו לחבר את כבל התקשרות לשקע המתאים, כדי שלא יגרם נזק לחבר. לקבלת מידע על המיקום של חיבוריהם אלו, ראו IBM Access, מערכת העזרה המובנית במערכת (לחצו על הלוחן IBM Access IBM כדי לפתח את IBM Access).
- רשמו את מוצרי ThinkPad ב-www.lenovo.com (עיגנו בדף האינטרנט register). הדבר יכול לסייע לרשותו להחזיר לכם את המחשב במקרה או של גניבה. רישום המחשב גם מאפשר ל-Lenovo לספק לכם מידע טכני ולהודיעו לכם על שדרוגים אפשריים.
- התירו רק לטכני תיקונים מוסמך של ThinkPad לפרק ולתקן את המחשב.
- אל תশנו ולא תדביקו את המנעלולים כדי להשאיר את הצג פתוח או סגור.

- הקפידו לא להפוך את המחשב כאשר מתחם AC מחובר למחשב. הדבר יכול לגרום לשבירת תקע המתאים.
- אם תרצו להחליף התקן במפרץ ההתקנים, כבו את המחשב או וDAO שניתן להחליף את התקן כאשר הוא בסביבות חמות או חמות למדוי.
- אם תחליפו כוננים במחשב, התקינו שוב את CISCO הפלסטייק של הcone (אם סופקו).
- אחסנו את הדיסק הקשיח החיצוני, את הדיסק הקשיח הנitin להסרה, את כונן התקליטונים, את כונן-ה-CD, או כונן-ה-DVD או את כונן-ה-CD-RW/DVD באירוע נאותה כאשר איןכם משתמשים בהם.
- לפני התקנת אחד מההתקנים שלහלו, געו בשולחן מטבח או בגוף מטבח מוארך. פעולה זו מפחיתה את החשמל הסטטי הנפלט מגופכם. שימוש סטטי עשוי לגרום נזק לתקן.
 - כרטיס PC Card
 - כרטיס Smart Card
 - כרטיס זיכרון, כגון כרטיס MultiMediaCard, SD או Memory Stick
 - מודול זיכרון
 - כרטיס Mini-PCI
 - כרטיס Communication Daughter Card

ניקוי מכסה המחשב

פעמים לפעם נקו את המחשב לפי ההוראות של להלן:

1. הכנו תערובת של דטרוגנט עדין המצויה במטבח שלכם (אחד שאיננו מכיל אבקת קרצוף או חומרים כימיים חזקים כמו חומצה או חומר אלקלרי). מהלו את הדטרוגנט במים ביחס של 5 חלקיים של מים לחלק אחד של דטרוגנט.
2. ספגו את הדטרוגנט המודולל לספוג.
3. סחטו נוזל עודף מהספוג.
4. נגבו את המכסה עם הספוג בתנועות מעגליות והקפידו שלא יטפטפו נוזלים מהספוג.
5. נגבו את פניו השטוח כדי להסיר את הדטרוגנט.
6. שטפו את הספוג במים זורמים נקיים.
7. נגבו את המכסה עם הספוג הנקי.
8. נגבושוב את פניו השטוח עם מטילת רכה, יבשה ונטולת מוץ.
9. המתינו שפני השטח יתייבשו לחЛОtin וחסירו את הסיבים ממשטח המחשב.

ניקוי מקלדת המחשב

1. הספיגו מטילת רכה ונקייה מאבק כמעט לגמרי אלכוהול איזופרופילי לחיטוי.
2. נגבו את פניו השטוח של כל מקש עם המטילת. נגבו את המקשיים אחד אחד; אם תנגבו כמה מקשיים בבת אחת, יתכן שהמטילת התפשט במקש סמוך ותגרום לו נזק. וDAO שנזולים אינם מטפטפים על המקשיים או בין המקשיים.
3. הניחו למקלדת להתיבש.

4. כדי לסלק פירורים ואבק ממתחנת למקשיים, השתמשו במפרוח של מצלמה עם מברשת או בזרם אוויר קר ממיבש שיער.

הערה: אל תרססו חומר ניקוי ישירות על הצג או על המקלדת.

ניקוי צג המחשב

1. נגבו בעדינות את הצג עם מטלית רכה, יבשה ונטולת מוך. אם תבחינו בסימנים דמוויי-שריטה על הצג, יתכן שהו כולם מהעובר מהמקלדת או מה-trackPoint pointing stick כאשר המכסה נלחץ מbehind.

2. נגבו או אבקו את הכתם בעדינות עם מטלית רכה ויבשה.

3. אם הכתם נשאר, הרטיבו מטלית רכה ונטולת מוך במים או בתערובת נקייה של אלכוהול איזופרופיל ומים בחקלים שווים.

4. סחטו היטב את המטלית.

5. נגבו שוב את הצג. אל תניחו לנוזלים לטפס לתוכן המחשב.

6. הקפידו ליבש את הצג לפני שתסגרו אותו.

טיפול בקורס טביעות האצבע

הפעולות שלහן יכולות לגרום נזק לקורס טביעת האצבע או לפגוע בפעולותו התקינה:

- שרירות פנוי השטח של הקורא עם חוץ קשה וחד.
- שפשוף פנוי השטח של הקורא עם הצפורן או חוץ קשה אחר.
- שימוש בקורס או נגיעה בקורס עם אצבע מלוכלת.

אם תבחינו באיזשהו מצב מהמצבים שלහן, נכו בעדינות את פנוי השטח של הקורא עם מטלית רכה, יבשה ונטולת מוך:

- פנוי השטח של הקורא מלוכלים או מוכתמים.
- פנוי השטח של הקורא רטובים.
- הקורא אינו מצליח לרשום טביעת אצבע או לאמת טביעת אצבע.

פרק 2. פתרון בעיות במחשב

24	בעיות הקשורות במסך המחשב	12	אבחן בעיות
25	בעיות הקשורות בסוללה	12	פתרו בעית
26	בעיות הקשורות בכונן הדיסק הקשיח	12	הודעות שגיאיה
27	בעיית אתחול	17	שגיאות ללא הודעות
28	בעיות הקשורות באימונות טביעת אצבע	19	בעיית סיסמה
29	בעיות אחרות	19	בעיית מוג הדלקה
	הפעלת תוכנית שירות להגדרת BIOS	19	בעיות הקשורות במקלדת
32	שחזרו תוכנה שהותקנה מראש	20	בעיות הקשורות ב-UltraNav (Standby) (Standby) המתנה
33	שדרוג כונן הדיסק הקשיח		
36	החלפת הסוללה	21	או במצב שינה (hibernation)

אבחן בעיות

- .PC-Doctor® for Windows אס נתקלתם בעיה במחשב, תוכל לבדוק אותו באמצעות PC-Doctor for Windows כדי להריץ את הפעולות שלהן:
 1. לחוץ על התחל.
 2. העבירו את המצביע אל כל התוכניות (במערכות הפעלה Windows XP שאין PC-Doctor for Windows העבירו את המצביע אל תוכנית) ואז אל PC-Doctor.
 3. לחוץ על PC-Doctor.
 4. בחרו באחת מהבדיקות, מ- Device Categories או מ- Test Scripts.

הרצת הבדיקות יכולה לאורך מספר ד考ות ויותר. ועוד שעובד לרשומות הזמן הדרושים להרצת הבדיקה בשלמותה; אל תפיסקו את הבדיקה במהלך ביצועה.

System Test-ב-**Test Scripts** מריץ מספר בדיקות של רכיבי חומרה קריטיים, אך הוא אינו מריצ' את כל בדיקות האבחון של PC-Doctor for Windows. אם PC-Doctor for Windows מודיעו שלא נתגלו בעיות לאחר הריצת כל הבדיקות של **System Test**, הריצו בדיקות נוספות PC-Doctor for Windows.

אם תרצו לפנות אל מרכז התמיכה, הקפידו להדפיס את יומן הבדיקה כדי שתוכלו לשפר מידע לטכני העזרה במייל.

פתרונות בעיות

אקסס לא מצאתם את הבעה שלכם כאן, פנו ל-IBM Access, מערכת העזרה המובנית במערכת. פיתחו את IBM Access באמצעות לחיצה על הלוחן IBM Access. החלק שלא להלן מתאר רק את הביעות שעולמות למנוע יישנה למערכת עזרה זו.

הודעות שגיאה

הערות:

1. בתרשימים, x יכול להיות כל תו שהוא.
2. גרסת PC-Doctor המזוכרת כאו היא PC-Doctor for Windows

פתרונות	הודעה
Checksum של EEPROM שגוי (block #6). פנו לשירות תיקונים.	0175: Bad CRC1, stop POST task.
הודעה זו מוצגת אם שבב האבטחה הוסר והותקן מחדש או אם הותקן שבב אבטחה חדש. כדי לנוקוט את השגיאה, היכנסו אל תוכנית השירות להגדרת BIOS. אם פעללה זו אינה פורטת את הבעיה, פנו לשירות תיקונים.	0176: System Security - The System has been tampered with.

פתרונות	הודעה
Checksum של סיסמת supervisor ב-EEPROM שגוי. יש להחליף את לוח המערכת. פנו לשירות תיקונים.	0177: Bad SVP data, stop POST task.
Checksum של הגדרת CRC2 ב-EEPROM שגוי. היכנסו אל תוכנית השירות להגדרת BIOS. הקישו על F9 ואז על Enter כדי לטעון את הגדרות ברירת המחדל. הקישו על F10 ואז על Enter כדי להפעיל מחדש את המערכת.	0182: Bad CRC2. Enter BIOS Setup and load Setup defaults.
Checksum של הגדרת רצף האתחול ב-EEPROM שגוי. היכנסו לתוכנית שירות להגדרת BIOS. הקישו על F9 ואז על Enter כדי לטעון את הגדרות ברירת המחדל. הקישו על F10 ואז על Enter כדי להפעיל מחדש את המערכת.	0185: Bad startup sequence settings. Enter BIOS Setup and load Setup defaults.
לא ניתן לגשת ל-EEPROM. פנו לשירות תיקונים.	0187: EAIA data access error.
Checksum של ROM EEPROM שגוי (block # 0 and 1). יש להחליף את לוח המערכת ויש להתקן מחדש את המספר הסידורי של התיבה. פנו לשירות תיקונים.	0188: Invalid RFID serialization information area.
Checksum של MORPEE שגוי (block # 4 ו-5). יש להחליף את לוח המערכת ויש להתקן מחדש את UUID. פנו לשירות תיקונים.	0189: Invalid RFID configuration information area.
המחשב כובה משום שהסוללה חלה. חברו את מתאם AC למחשב וטענו את הסוללה או החליפו את הסוללה בסוללה טעונה לחלוין.	0190: Critical low-battery error.
שינוי תכורת המערכת נכשל. אמתו את הפעולה ונסו שוב. כדי לנוקות את השגיאה, היכנסו לתוכנית השירות להגדרת BIOS.	0191: System Security - Invalid remote change requested.
שבב האבטחה הוחלף בשבב אחר.	0192: System Security - Embedded Security hardware tamper detected.
הודעה זו מוצגת אם סיסמת supervisor שוגיה צוינה יותר משלוש פעמים. אמתו את סיסמת ה- <u>supervisor</u> ונסו שוב. כדי לנוקות את השגיאה, היכנסו לתוכנית השירות להגדרת BIOS.	0199: System Security - Security password retry count exceeded.
הסירו כרטיסים מודם מסווג Mini-PCI. לחילופיו, הקישו על Esc כדי להציג מוחודעת ההתרעה. אם פעולה זו אינה פורטת את הבעה, פנו לשירות תיקונים.	01C8: More than one modem devices are found. Remove one of them. Press <Esc> to continue.
למחשב ThinkPad יש תוכנת אترنت מובנת ולא ניתן להוסיף תוכנה נוספת כזו באמצעות התקינה של התקן האترتנט. אם הודעת שגיאה זו מוצגת, סלכו את התקן האترتנט שהותקן. לחילופיו, הקישו על Esc כדי להציג מוחודעת ההתרעה. אם פעולה זו אינה פורטת את הבעה, פנו לשירות תיקונים.	01C9: More than one Ethernet devices are found. Remove one of them. Press <Esc> to continue.

פתרונות	הודעה
הדייסק הקשיח אינו פועל. וזאו שכוון הדיסק הקשיח מחובר כיאות. הրיצו את ה-תוכנית שירות להגדרת BIOS וודאו שכוון הדיסק הקשיח אינו מושבת בתפריט Startup (אתחול).	0200: Hard disk error.
ודאו שלא הונח דבר על המקלדת או על המקלדת החיצונית, אם חברתם צו. כבו את המחשב וכבו את כל ה התקנים המוחברים לו. הפעילו את המחשב תחילתו ואז הפעילו את התקנים המוחברים לו. אם קוד שגיאה זה עדין מופיע, פעלו כדלהלן: אם למחשב מחוברת מקלדת חיצונית, פעלו כדלהלן: <ul style="list-style-type: none">• כבו את המחשב ונתכו את המקלדת החיצונית. הפעילו שוב את המחשב. וודאו שהמקלדת המוכפלת פועלת כשרה. אם המקלדת המוכפלת פועלת כשרה, מסרו את המקלדת החיצונית לתיקון.• וודאו שהמקלדת החיצונית מחוברת לחיבור הנכון. בדקו את המחשב, תוך שימוש ב-PC-Doctor.<ul style="list-style-type: none">• אם המחשב נעצר במהלך הבדיקה, מסרו את המחשב לתיקון.	021x: Keyboard error.
.PC-Doctor Shadow RAM נכשל. בדקו את הזיכרון של המחשב באמצעות .PC-Doctor. אם הופתם מודול זיכרון בדיקן לפני הפעלת המחשב, התקינו אותו שוב. בדקו שוב את זיכרון המחשב באמצעות .PC-Doctor.	0230: Shadow RAM error.
ה-RAM של המערכת נכשל. בדקו את הזיכרון של המחשב באמצעות זיכרון .PC-Doctor. אם הופתם מודול זיכרון בדיקן לפני הפעלת המחשב, התקינו אותו שוב. בדקו שוב את זיכרון המחשב באמצעות זיכרון .PC-Doctor.	0231: System RAM error.
ה-RAM המורחב נכשל. בדקו את הזיכרון של המחשב באמצעות זיכרון .PC-Doctor. אם הגדלתם את הזיכרון בדיקן לפני הפעלת המחשב, התקינו שוב את הזיכרון. בדקו שוב את זיכרון המחשב באמצעות זיכרון .PC-Doctor.	0232: Extended RAM error.
סוללה הגבוי, המשמש לשימירת תצורה כמו תאריך ושעה כשהמחשב כבוי, מרוקנת. החליפו את הסוללה והריצו את תוכנית השירות להגדרת BIOS כדי לאמתת את התצורה. אם הבעייה נמשכת, מסרו את המחשב לתיקון.	0250: System battery error.
יתכן שה-CMOS של המערכת הושחת על ידי יישום מסויים. המחשב משתמש בהגדרות ברירת המחדל. הריצו את תוכנית השירות להגדרת BIOS כדי להגדיר מחדש את הגדרות התצורה. אם קוד שגיאה זה עדין מופיע, מסרו את המחשב לתיקון.	0251: System CMOS checksum bad.
פנו לשירות תיקוניים.	0260: System timer error.
פנו לשירות תיקוניים.	0270: Real time clock error.
התאריך והשעה אינם מוגדרים במחשב. הגדרו את התאריך והשעה באמצעות תוכנית השירות להגדרת BIOS.	0271: Date and time error.

פתרונות	הודעה
<p>המחשב לא שלים את תהליך התחול בעבר. כבוי את המחשב. הפעילו אותו שוב והפעילו את תוכנית השירות להגדרת BIOS.</p> <p>אמטו את התצורה והפעילו את המחשב מחדש, באמצעות בחירה באפשרות Restart תחת הפריט Exit Saving Changes.</p> <p>אם קוד שגיאה זה עדין מופיע, מסרו את המחשב לתיקון.</p>	0280: Previous boot incomplete.
המעמון מושבת. פנו לשירות תיקוניים.	02D0: System cache error.
פנו לשירות תיקוניים.	02F4: EISA CMOS not writable.
פנו לשירות תיקוניים.	02F6: Software NMI failed.
פנו לשירות תיקוניים.	02F7: Fail-safe timer NMI failed
כרטיס Mini-PCI לאישר איןו נתמך במחשב זה. הסירו את הカード.	1802: Unauthorized network card is plugged in - Power off and remove the miniPCI network card.
כרטיס daughter card אינו נתמך במחשב זה. הסירו אותו.	1803: Unauthorized daughter card is plugged in - Power off and remove the daughter card.

פתרונות	הודעה
<p>בעיה ביזויי מתכונת של מהיצעה בדיסק הקשיח עצמה את אתחול המחשב. נמוך IBM Predesktop Area או שבדיסק הקשיח יש נתונים שהושחתו. כדי לנסות ולהפעיל מחדש את המחשב, השלימו אחת מהפעולות שללן:</p> <ul style="list-style-type: none"> • אם IBM Predesktop Area נמוך <ol style="list-style-type: none"> 1. הקישו על F1 כדי לפתוח את תוכנית השירות להגדרת BIOS. 2. בחרו באפשרות Access IBM <- IBM Predesktop Area <- Security .Predesktop Area 3. הגדרו פריט זה כ-Disabled. 4. בצעו שמירה וצאו מתוכנית השירות. • אם הפעולה המתוארת לעיל נכשלה <ol style="list-style-type: none"> 1. הקישו Enter. 2. לחצו לחיצה כפולה על RECOVER TO FACTORY CONTENTS (שזהו לתוכן יצרן) ופעלו לפי ההוראות שיופיעו על המסך. <p>הערה: פעולה זו תמחק לצמיתות את כל התוכן של הדיסק הקשיח ותשחרר את התוכנה שהותקנה מראש על ידי Lenovo.</p> <p>הキーeo על F1 כדי לפתוח את תוכנית שירות להגדרת BIOS, או הキーeo Enter כדי להפעיל את Predesktop Area. אם המחשב אינו מופעל גם אחרי פעולה זו, פנו למרכז התמיכהblk. ממספר הטלפון מופיעים בסעיף רשות טלפונים ברחבי העולם בעמוד 36.</p> 	1810: Hard disk partition layout error.
<p>אם במפרץ הכוחן הראשי מותקן כונן דיסק קשיח (HDD) שאינו מתוצרת IBM Lenovo / או HDD ישן מתוצרת IBM שאינו נתמך במערכת זו, תוכלו להמשיך להשתמש בכונן באמצעות הקשה על Esc. שימוש לב לסייעו בכך. אם במפרץ הכוחן הראשי מותקן HDD נתמך מתוצרת IBM / Lenovo עם קושחה ישנה, עלייכם לעדכן אותה לגירסה החדש ביזורו. הגירסאות החדשות ביותר נמצאות בכתובת www.lenovo.com/think/support</p>	2010: Warning: Your internal hard disk drive (HDD) may not function correctly on this system. Ensure that your HDD is supported on this system and that the latest HDD firmware is installed.
<p>הוגדרה סיסמת הדלקה או סיסמת Supervisor. הקלידו את הסיסמה והキーeo Enter כדי להשתמש במחשב. אם סיסמת הדלקה לא התקבלה, יתכן שהוגדרה סיסמת Supervisor. הקלידו סיסמת זו והキーeo על Enter. אם הודעת שנייה זו עדין מופיעה, מסרו את המחשב לתיקון.</p>	The power-on password prompt.
<p>הוגדרה סיסמת דיסק קשיח. הקלידו את הסיסמה והキーeo Enter כדי להשתמש במחשב. אם הודעת שנייה זו עדין מופיעה, מסרו את המחשב לתיקון.</p>	The hard disk password prompt.
<p> הצורך המרכיב השנתנה בין הזמן שהמחשב נכנס למצב שנייה (hibernation) ובין הזמן שהוא יצא מ מצב זה ולכון המחשב אינו יכול לשוב לפעילות רגילה.</p> <ul style="list-style-type: none"> • שחזרו את הצורך המרכיב להגדרות שהיו בתוקף לפני פנוי שהמחשב נכנס למצב שנייה. • אם גודל האזכור השנתנה, צרו מחדש את file.hibernation. 	Hibernation error.

פתרונות	הודעה
• וודאו כי: • הדיסק הקשיח מותקן כיאות. • תקליטו בר-אתחול הוכנס לכונן התקליטונים. אם הودעת השגיאה עדין מופיעה, בדקו את רצף האתחול באמצעות תוכנית השירות להגדרת BIOS.	Operating system not found.
מאוורר הקירור אינו פועל. פנו לשירותות תיקונים.	Fan error.
עריצו את C:\CONFIG.SYS וחתלופו את השורה device=C:\WINDOWS\EMM386.EXE RAM בשורה - device=C:\WINDOWS\EMM386.EXE NOEMS שמרו את הקובץ	EMM386 Not Installed - Unable to Set Page Frame Base Address.
היכנסו אל תוכנית השירות להגדרת BIOS. הקישו על F9 ואז על Enter כדי לטעון את הגדרות ברירת המחדל. הקישו על F10 ואז על Enter כדי להפעיל מחדש את המערכת.	CardBus Configuration Error - Device Disabled.
חישון החום אינו מתפרק כיאות. פנו לשירותות תיקונים.	Thermal sensing Error.
IBM Predesktop Area, השיגו תקליטור שוחרר ושברו את IBM Predesktop Area Area.	Authentification of system services failed. Press <Esc> to resume.

שגיאות ללא הודעות

בעיה:

כאשר מודיעקים את המחשב, לא מופיע דבר על המסך והמחשב אינו מצפץ בעת ההדלקה.

הערה: אם איןכם זוררים אס נשמי צפופים, כבו את המחשב, הדליקו אותו שוב והקשו.

אם נעשה שימוש בסיס חיצוני, עיין "בעיות הקשורות בסיס חיצוני" בעמוד 24.

פתרונות:

אם נקבעה סיסמת הדלקה, הקישו על מקש כלשהו כדי להציג את ההנחייה לסיסמת ההדלקה, הקלידו את הסיסמה הנכונה והקישו על Enter. אם הנטהית סיסמת ההדלקה אינו מופיע, ייתכן שרמת הבחרונות המוגדרת היא הרמה המינימלית. כוונו את רמת הבחרונות באמצעות Fn+Home הקשה על Fn+Home

אם דבר עדין אינו מופיע על המסך, וודאו כי:

- הסוללה מותקנת כיאות.
- מתאים ה-AC מחובר למחשב וככל החשמל מחובר לשקע פעיל.
- המחשב דלוק. וכי לוודה זאת, לחצו שוב על מתג ההדלקה.

אם כל הפריטים שלעיל מותקנים או מוגדרים כיאות ודבר עדין אינו מופיע על המסך, פנו לשירותות תיקונים.

בעיה:

כאשר מפעילים את המחשב, דבר אינו מופיע על המסך, אך נשמעים שני צפופים או יותר.

פתרונות:

ודאו שכרטיס הזיכרון מותקן כיאות.

אם כרטיס הזיכרון היה מותקן כיאות אך דבר עדין אינו מופיע על המסך ובנוסף נשמעים חמישה צפופים, פנו לשירות תיקונים.

אם נשמעים 4 מחזוריים בני 4 צפופים כל אחד, קיימות בעיה בשבב האבטחה.
פנו לשירות תיקונים.

בעיה:

כאשר מפעילים את המחשב, מופיע רק מצביע לבן על מסך ריק.

פתרונות:

התקינו מחדש את מערכת הפעלה והדליקו את המחשב.

אם עדיין מופיע על המסך מצביע לבן בלבד, פנו לשירות תיקונים.

בעיה:

התצוגה הופכת ריקה כאשר המחשב דולק.

פתרונות:

יתכן ששומר המסך או ניהול צריכה החשמל מופעלים.

בצעו אחת מהפעולות הבאות כדי לצמצם שומר המסך או כדי לחזור למצב המתנה או שינה:

- געו ב-touch pad או ב-TrackPoint.
- הקישו על מקש כלשהו.
- לחזו על מותג הדלקה.

בעיה:

המסך המלא של DOS נראה קטן יותר.

פתרונות:

אם השתמשו ביחסום DOS שתומך ברזולוציה של 640×480 בלבד (מצב VGA), התמונה

על המסך תראה מעוותת מעט או שהיא תהיה קטנה מגודל התצוגה. הדבר נועד לשמר על

תאימות עם יישומי DOS אחרים. כדי להרחיב את התמונה שעל המסך לגודל המסך בפועל,

הפעילו את תומך DOS ThinkPad Configuration Program, לחזו על **LCD** ובחרו בפונקציה **Screen expansion** (הרחבת מסך). (יתכן שהתמונה עדיין תראה מעוותת מעט).

בעית סיסמה

בעיה:

שכחתי את הסיסמה.

פתרונות:

אם שכחتم את סיסמת הדלפקה, עליו למסור את המחשב לשירות מורות מורשה או לנציג שיווק של Lenovo כדי שהם יבטלו את הסיסמה.

אם שכחتم את סיסמת הדיסק הקשיח, שף השירות המורשה של Lenovo לא יאפשר את הסיסמה ולא יאחזור נתונים מהדיסק הקשיח. תצטרכו למסור את המחשב לשירות מורות Lenovo או לנציג שירות כדי שהם יחליפו את הדיסק הקשיח. תדרשו להציג הוכחת רכישה ויגבה מהם תשלום עבור החלקים והשירות.

אם שכחتم את סיסמת המנהלן, Lenovo לא תוכל לאפס את הסיסמה. תצטרכו למסור את המחשב לשירות מורות Lenovo או לנציג שיווק כדי שיחליפו אתلوح המערכת. תידרשו להציג הוכחת רכישה ויגבה מהם תשלום עבור החלקים והשירות.

בעית מתג הדלפקה

בעיה:

המערכת אינה מגיבה ולא ניתן לכבות את המחשב.

פתרונות:

כבו את המחשב באמצעות לחיצה של 4 שניות לפחות למתג הדלפקה.

אם המחשב עדין איןו מאותחל, נתקו אותו בהתאם ה-AC ואת הסוללה.

בעיות הקשוריות במקלדת

בעיה:

כל המקלדים או חלק מהם במקלדת אינם פועלים.

פתרונות:

אם הבעיה מתרחשת מיד לאחר שהמחשב יצא מ מצב המתנה (standby), ציינו את סיסמת הדלפקה, אם הוגדרה סיסמה זאת.

אם למחשב מחוברת מקלטת PS/2[®] חיצונית, המקלט הנומרי של המחשב אינה פועלת. השתמשו במקלטת הנומריית שבמקלדת החיצונית.

אם למחשב מחוברים מקלטת נומריית חיצונית או כבר:

1. כבו את המחשב.
2. נתקו את המקלט הנומריית החיצונית או את העכבר.
3. כבו את המחשב ונסו להשתמש שוב במקלדת.

אם בעית המקלט נפתרה, חברו שוב את המקלט הנומריית החיצונית, את המקלט החיצוני או את העכבר וודאו שהייברתם אותם כיאות.

אם המקלדים במקלדת עדין אינם פועלים, מסרו את המחשב לתיקון.

בעיה:

מספר מופיע כאשר מקלידים אותן.

פתרון:

הפונקציה 'יעילת מספרים' מופעלת.

כדי להשבית אותה, החזיקו את מקש Shift לחוץ והקשו על NumLk.

בעיה:

כל המקלשים או חלק מהמקשים במקלדת הנומრית החיצונית אינם פועלים.

פתרון:

ודאו שהמקלדת הנומרית החיצונית מחוברת כיאות למחשב.

בעיה:

כל המקלשים או חלק מהמקשים במקלדת PS/2 החיצונית אינם פועלים.

פתרון:

אם אתם משתמשים ב-ThinkPad Mini Dock או ב-ThinkPad Dock II, Port Replicator II או ב-ThinkPad Dock II, וודאו שכבל המקלדת מחובר כיאות למחבר המקלדת.

אם החיבור נכון, נתקו את הcabbel וודאו שהמקלדת המובנית פועלת כיאות.

אם המקלדת המובנית פועלת כיאות, יש בעיה עם המקלדת החיצונית.

נסו להשתמש במקלדת חיצונית אחרת.

בעיות הקשורות ב-UltraNav

בעיה:

המצבי נע כאשר המחשב מופעל או לאחר שהמחשב חוזר לפעולות רגילה.

פתרון:

יתכן שה מצביע ינוע כאשר לא משתמשים ב-TrackPoint במהלך פעילות רגילה. זהו מאפיין רגיל של TrackPoint והוא אינו סימן לפגם. תזוזת המצביע עשויה להתרחש במשך מספר שניות בתנאים הבאים:

- כאשר מפעילים את המחשב.
- כאשר המחשב חוזר לפעולות רגילה.
- כאשר לוחצים על TrackPoint במשך זמן רב.
- כאשר הטמפרטורה משתנה.

בעיה:

העכבר או התקן ההצבעה אינם פועלים.

פתרון:

ודאו שה-TrackPoint אינו מושבת ב-ThinkPad Configuration Program של ואז ונסו להשתמש ב-TrackPoint פועל, יתכן שהתקלה נגרמה בגל העכבר.

ודאו שככל העכבר או כבל התקן החיצונית מחוברים כיאות ל-
ThinkPad Dock II או ל- ThinkPad Port Replicator II-ThinkPad Mini Dock-.

אם העכבר אינו תואם לעכבר PS/2 IBM, השבינו את TrackPoint באמצעות Configuration Program

הערה: לקבלת מידע נוסף, עייןנו במדריך למשתמש שסופק עם העכבר.

בעיה:
לחצני העכבר אינם פועלים.

פתרונות:
אם למחשב ThinkPad יש TrackPoint בלבד, יתכן שתתקלו בעיה זו.

שנו את ניהול ההתקן של העכבר למנהל ההתקן Standard PS/2 Port Mouse והתקינו PS/2 TrackPoint

מנהל הדיסק הקשיח אינו כולל מנהלי התקנים, גשו לאתר האינטרנט של ThinkPad .Access IBM Access IBM ופתחו את

בעיות הקשורות במצב המתנה (Standby) או במצב שינה (hibernation)

בעיה:
המחשב עובר במצב המתנה באופן לא צפוי.

פתרונות:
אם המעבד התחמס יתר על המידה, המחשב יעבור באופן אוטומטי במצב המתנה, כדי לאפשר למחשב להתקדר וכדי להגן על המעבד ועל רכיבים פנימיים אחרים. כמו כן, בדקו את ההגדרות של מצב המתנה באמצעות Power Manager .

בעיה:
המחשב עובר במצב המתנה מיד לאחר 'בדיקה עצמית בעת התחול' (POST) (טורת המחוון של מצב המתנה נדלקת).

פתרונות:
ודאו כי:

- הסוללה טעונה.
- טמפרטורת החדר נמצאת בטוווח הקביל עיין בחלק "מפורט" בעמוד 5.

אם לא נתגלתה בעיה, מסרו את המחשב לתיקון.

בעיה:

ההודעה critical low-battery error מוצגת על המסך והמחשב כבה מיד.

פתרונות:

הסוללה חלה. חקרו את מתאם ה-AC למחשב או החליפו את הסוללה בסוללה טעונה לחלוון.

בעיה:

כאשר מבצעים פעולה כלשהי כדי לצאת ממסך המתנה, תצוגת המחשב נשארת ריקה.

פתרונות:

בדקו אם המסך חיצוני נותק כאשר המחשב היה במצב המתנה. אין לנתק מסך חיצוני כאשר המחשב במצב המתנה או במצב שונה. אם למחשב מסך חיצוני כאשר הוא מוחדש את פועלתו, תצוגת המחשב נשארת ריקה ולא מוצג פלאט. הגבלה זו אינה תלולה בערך הרזולוציה. הקישו על Fn+F7 כדי להפעיל את תצוגת המחשב.

הערה: כשאתם מפעילים ערכת תצוגה באמצעות שילוב המקלושים Fn+F7, הקישו עליהם לעיתים שלוש פעמים בשלוו שניות כדי שהתמונה תוצג על מסך המחשב.

בעיה:

מחשב במצב המתנה אינו חוזר לפעול או שמהווים מצב המתנה נשאר דולק והמחשב אינו פועל.

פתרונות:

אם המערכת אינה יוצאת במצב המתנה, ניתן שהיא נכנסה במצב המתנה או במצב שונה אוטומטי מכיוון שהסוללה התרוקנה.
בדקו את מהווים 'מסך המתנה'.

- אם מהווים 'מסך המתנה' דולק, המחשב במצב המתנה. חקרו את מתאם ה-AC למחשב וקישו על Fn.
- אם מהווים 'מסך המתנה' כבוי, המחשב במצב שונה או שהוא כבוי. חקרו את מתאם ה-AC למחשב ולחצו על מותג ההדלקה כדי לחזור את פעלות המחשב.

אם המערכת עדין אינה יוצאת במצב המתנה, ניתן שהיא הפסיקה להגיב ולא ניתן לכבות את המחשב. במקרה זה, יש לאותחל (Reset) את המחשב. אם לא שמרתם את הנתונים, ניתן שהם יאבדו. כדי לאותחל את המחשב, לחזו והחזיקו את מותג הדלקה 4 שניות לפחות. אם המערכת עדין אינה מופעלת, נתקו את מתאם ה-AC ואת הסוללה.

בעיה:

המחשב אינו עובר במצב המתנה או במצב שנייה.

פתרונות:

בדקו אם נבחרה אפשרות שמנועת מהמחשב לעבור במצב המתנה או במצב שנייה.

בעיה:

המערכת אינה מתעוררת בשעה שנתקבעה בשעון העצר, אם המחשב אינו מחובר למקור החשמל

-או-

המערכת אינה עוברת במצב שנייה ממצב השהייה, אם המחשב אינו מחובר למקור חשמל.

פתרונות:

האפשרות **timer-wake-with-battery-operation** (התעוררות לפי שעון עצם בעת פעולה סוללה) מושבתת כברירת מחדל. אם תפעלו פונקציה זו, יתאפשר מצבים שבהם המחשב יתעורר ויתחיל לפעול כאשר הוא נישא. הדבר עלול לגרום נזק לכונן הדיסק הקשיח.

קחו סיכון זה בחשבו כשאתם מפעילים את האפשרות **.timer-wake-with-battery-operation**

1. כבו את המחשב והפעלו אותו שוב. כאשר הודעה "press the blue Access IBM button" מופיעה בחלק התיכון של המסך, לחזו על **Access IBM** **Rescue and Recovery** מסך **Access IBM**.
2. לחזו על **System Restart Required**. על המסך מופיע החלון **Access BIOS**.
3. לחזו על **Yes**. המחשב מופעל מחדש ועל המסך מופיע תפריט תוכנית שירות להגדרת **BIOS**.
4. באמצעות מקש הסמן, בחרו **Config** ולחיו **Power**.
5. בחרו באפשרות **Timer Wake with Battery Operation** (התעוררות לפי שעון עצם בעת פעולה סוללה) באמצעות הkey Enter.
6. באמצעות המקלים F5 או F6, בחרו **Enabled** (מופעל) ולחיו **Enter**.
7. לחיו **Enter** ועל F10 ולחיו **Enter** כדי לשמור את ההגדרות וליצאת מתוכנית שירות זו. לקבלת מידע על תוכנית שירות להגדרת BIOS, ראו "תוכנית שירות להגדרת BIOS" במערכת העזרה המוכללת במחשב, **Access IBM**.

בעיה:

הקשה על שילוב המקלים Fn+F12 אינה מעבירה את המחשב במצב שנייה.

פתרונות:

המחשב אינו יכול לעבור במצב שנייה:

- אם משתמשים באחד מכרטיסי PC Cards לתקשורת. כדי לעבר למסך שונה, עצרו את תוכנת התקשורת והוציאו את כרטיס ה-PC Card או השבינו את החರיץ של ה-PC Card.
- לחזו על האיקון Safely Remove Hardware בשורת המשימות (במערכת הפעלה Windows XP או על האיקון Unplug or Eject Hardware (Windows 2000) בשורת המשימות (במערכת הפעלה Windows 2000).
- אם מצב שינה (hibernation) אינו אפשרי. הפעילו את ThinkPad Configuration Program.
 - .1. לחזו על Power Management.
 - .2. לחזו על הלשונית Hibernation.
 - .3. סמנו את תיבת הסימון Hibernate Support.
 - .4. לחזו על OK.
 - .5. לחזו על PM.

הערה: אם ברצונכם להפעיל מצב שינה על-ידי לחיצה על הצירוף Fn+F12, עליכם להתקין את ניהול ההתקן של PM.

בעיה:

במערכת הפעלה Windows XP, הקשה על שילוב המקלושים Fn+F3 אינה הופכת את התצוגה ליריקה.

פתרונות:

- מערכת הפעלה Windows XP מאפשרת מספר משתמשים להתחבר למערכת באותו זמן.
- אם אתם המשתמשים הראשון שהתחבר למחשב, תוכלו לשימוש בשילוב המקלושים Fn+F3.
- אם איןכם המשתמש הראשון שהתחבר למחשב, שילוב המקלושים לא יפעל.

בעיות התקשורת במכשיר המחשב

בעיה:

התצוגה ריקה.

פתרונות:

- הקיימו על Fn+F7 כדי להציג את התמונה.

הערה: כאשרם מחלים מערכת תצוגה באמצעות שילוב המקלושים Fn+F7, הקישו עליהם לפחות שלוש פעמים בשלוש שניות כדי שהתמונה תוצג על מסך המחשב.

- אם נעשה שימוש במתאים AC או בסוללה ומוחו מצב הסוללה דולק (ירוק), הקישו על Fn+Home כדי להפוך את המסך לביריר יותר.
- אם מוחו מצב המתנה (standby) דולק (ירוק), הקישו על Fn כדי לצאת מ מצב המתנה.
- אם הבעה נמשכת, בצעו את המוסבר בפתרון של הבעיה שלහלו.

בעיה:

המסך אינו ניתן לקריאה או שהתמונה מעוותת.

פתרונות:

ודאו כי:

- ניהול ההתקן של התקן התצוגה מותקן כיאות.

- רזולוציית המסך ואיכות הצבע הוגדרו כיאות.
- סוג המסך הנוכחי הוגדר במערכת.

כדי לבדוק הגדרות אלו, בצעו את הפעולות שללhn:
פתחו את החלון 'מאפייני תצוגה'.

1. לחזו על הלשונית **הגדרות**.
2. בדקו אם רזולוציית המסך ואיכות הצבע הוגדרו כיאות.
3. לחזו על **מתקדם**.
4. לחזו על **הלשונית מתאם**.

5. ודאו שהכיתוב "ATI Mobility RADEON xxxx", "ATI Mobility FIRE xxxx", "Intel xxxx" או "GL xxxx" מוצגים בחלון המידע של המתאם.

הערה:

שם ניהול התקן xxxx תלוי בשכב הווידאו שהותקן במחשב.

6. לחזו על הלחץ **מאפיינים**. בדקו את התיבת "מצב התקן" ודאו שהתקן פועל כיאות.
אם ההתקן אינו פועל כיאות, לחזו על הלחץ **פתרון בעיות**.

7. לחזו על הלשונית **ציג**.

8. ודאו שהמידע המצוין בלשונית נכון.

9. לחזו על הלחץ **מאפיינים**. בדקו את התיבת "מצב התקן" ודאו שהתקן פועל כיאות.
אם ההתקן אינו פועל כיאות, לחזו על הלחץ **פתרון בעיות**.

בעיה:

המסך נשאר דולק גם אחרי שכיביתם את המחשב.

פתרון:

לחזו על מנגנון ההדלקה והחזיקו אותו לחוץ במשך 4 שניות או יותר כדי לכבות את המחשב;
לאחר מכן הדליקו שוב את המחשב.

בעיה:

נקודות חסרות, נקודות בצבע שגוי ונקודות בהירות מופיעות על המסך בכל פעם שmdlיקים את המחשב.

פתרון:

זהו מאפיין של טכנולוגיית TFT. צג המחשב כולל טרנזיסטורים רבים מסוג סרט דק (TFT). מספר קטן של נקודות חסרות, נקודות בצבע שגוי או נקודות בהירות יכול להראות תמיון על המסך.

בעיות הקשורות בסוללה

בעיה:

הסוללה אינה נתענת במלואה כשהמחשב כבוי, בזמן הטעינה הסטנדרטי למחשב.

פתרון:

ייתכן שהסוללה בפרויקט יתר. בצעו את הפעולות שללhn:

1. כבו את המחשב.
 2. וודאו שהסוללה עם פריקת היתר מותקנת במחשב.
 3. חקרו את מתאם ה-AC למחשב ואפשרו את טעינת הסוללה.
- אם ברשותכם מטען מיהר, השתמשו בו כדי לטען סוללה עם פריקת יתר.
- אם הסוללה אינה נטענת במלואה אחרי 24 שעות, השתמשו בסוללה חדשה.

בעיה:

המחשב נכבה לפני שמחוון הסוללה מצין כי היא ריקה.

או

המחשב פועל לאחר שמחוון הסוללה מצין כי היא ריקה.

פתרונות:

פרקו את הסוללה וטענו אותה מחדש.

בעיה:

זמן הפעולה של סוללה טעונה במלואה קצר.

פתרונות:

פרקו את הסוללה וטענו אותה מחדש. אם זמן הפעולה של הסוללה עדין קצר, השתמשו בסוללה חדשה.

בעיה:

המחשב אינו פועל כאשר תקנתם בו סוללה טעונה במלואה.

פתרונות:

ייתכן שהתקן להגנה מפני קפיצות מתח של הסוללה פעיל. כבו את המחשב לדקה אחת כדי לאפס את ההתקן. הפעילו שוב את המחשב.

בעיה:

הסוללה אינה נטענת.

פתרונות:

לא ניתן לטען את הסוללה כשהיא חמה מדי. אם הסוללה חמה למגע, נתקו אותה מהמחשב והניחו לה להתקרר לטמפרטורת החדר. לאחר שהסוללה התקררה, התקינו אותה שוב וטענו אותה שוב. אם עדין לא ניתן לטען את הסוללה, מסרו אותה לתיקון.

בעיות הקשורות בכונן הדיסק הקשיח

בעיה:

כונן הדיסק הקשיח משמעי תיקטוקים מפעם לפעם.

פתרונות:

התיקטוקים יכולים להישמע כאשר:

- כונן הדיסק הקשיח מתחילה לגשת לנוטונים או כאשר הוא עוצר.
- אתם נושאים את כונן הדיסק הקשיח.

- אתם נושאים את המחשב.

תקתוקים אלו אינם מעידים על פגם. זהו מאפיין של כונן דיסק קשה.

בעיה:

conaן הדיסק הקשיח אינו פועל.

פתרונות:

בתפריט Startup (אתחול) בתוכנית השירות להגדרת BIOS, ודאו שconaן הדיסק הקשיח

כלול ברשימה Boot Priority Order וסדר קידימות אתחול.

אם/conan הדיסק הקשיח כלול ברשימה Excluded From Boot Order (וחריגה מסדר אתחול), הוא מושבת.

בחרו בערך שלו ברשימה ולחצו על המקש x.

פעולה זו מעבירה את הערך לרשימה Boot Priority Order.

בעית אתחול

בעיה:

מערכת ההפעלה Microsoft® Windows אינה מתחילה לפעול.


פתרונות:

השתמשו בתוכנית השירות (Rescue and Recovery workspace) שתסייע לכם לפטור או
לזהות בעיות.

הפעלה של Rescue and Recovery workspace קלה.

כדי לפתח את Rescue and Recovery, בצעו את הפעולות שלහן:

1. כבו את המחשב והפעילו אותו שוב.



3. לאחר שתוכנית השירות IBM Rescue and Recovery workspace נפתחה, תוכלו לבצע את הפעולות הבאות:

- **Rescue and Restore** (הצלה ו恢復) של קבצים, תיקיות או גיבויים.

- **Configure** (קביעת תצורה) של הגדרות המערכת והסיסמות.

- **Communicate** (תקורת) באמצעות האינטרנט ו קישור לאתר התמיכה של ThinkPad.

- **Troubleshoot** (פתרון בעיות) ואבחון באמצעות כלי האבחון.

במסך הראשי של Rescue and Recovery workspace, תוכלו ללחוץ על האפשרויות הבאות כדי לפתח דפים אחרים או כדי למצאת מותכונית שירות זו:

Event Log (וימן אירועים) הצגת יומן شامل מידע על אירועים או על שימושים הקשורים בפעולות Rescue and Recovery.

System Information (מידע מערכת) הצגת מידע חשוב על החומרה והתוכנה שבמחשב. מידע זה עשוי להיות בעל ערך כמפורט ניסויים לאבחן בעיות.

Warranty Status (סטטוס אחריות) הצגת תאריך התגובה של האחירות, תנאי השירות של המחשב ורשימה של חלקים תחליפיים.

Help (עזרה) מידע על הפונקציות השונות בתוכנית השירות Rescue and Recovery workspace.

Restart (הפעלה מחדש) סגירת Rescue and Recovery workspace וחידוש ברכך. האתחול שהופסק.

בעיות הקשורות באימוט טביעת אצבע

במצבים שלහן יתכן שלא תוכלו לבצע רישום או אימוט של טביעת האצבע:

- על האצבע יש קמטים.

- האצבע מחוספסת, יבשה או פצועה.

- האצבע יבשה מאוד.

- האצבע מוכתמת בלכלוך, בבוֹז או בשמן.

- שטח האצבע השתנה מאוד מאז בצעתם רישום של טביעת האצבע.

- האצבע רטובה.

- לא בוצע רישום של האצבע.

כדי לשפר את המצב, נסו לבצע את הפעולות של להלן:

- נקו או נגבו את הידיים כדי להסיר לכלוך או לחות עודפים מהאצבעות.

- בצעו את הרישום והאימוט תוך שימוש באצבע אחרת.

- אם הידיים יבשות מדי, השתמשו בקרם ידיים.

בעיה:

המחשב ננעל או שהוא אינו מקבל קלט.

פתרונות:

יתכן שהמחשב ינעל בעת כניסה למצב המתנה (standby) במהלך פעולת תקשורת. השיבתו את טיימר מצב המתנה כאשר אתם עובדים ברשת.

כדי לכבות את המחשב, לחזו על מנג ההדקה והחזיקו אותו 4 שניות לפחות.

בעיה:

המחשב אינו מופעל מההתקן הרצוי, למשל מכון התקליטוניים.

פתרונות:

עינו בתפריט Startup (אתחול) של תוכנית השירות להגדרת BIOS. ודאו שרצף האתחול המוגדר בתוכנית השירות להגדרת BIOS יפעיל את המחשב מההתקן הרצוי.

כמו כן, ודאו שההתקן שממנו יופעל המחשב möglich.

בתפריט Startup בתוכנית השירות להגדרת BIOS, ודאו שההתקן כולל ברשימה Boot Priority Order (סדר קידימות אתחול).

אם הוא כולל ברשימה Excluded From Boot Order (החרגה מסדר אתחול), הוא מושבת. בחרו בערך שלו ברשימה ולהצוו על המקש x.

פולה זו מעבירה את הערך לרשימה Boot Priority Order.

בעיה:

המחשב אינו מגיב.

פתרונות:

ה-IRQs וعروcy בקשת הפסיכה של ה-PCI מוגדרים כולם כ-11.

המחשב אינו מגיב מכיוון שהוא אינו יכול לשף IRQ עם התקנים אחרים.

בדקו את ההגדרות ב-ThinkPad Configuration Program.

בעיה:

המחשב אינו יכול להשמיע תקליטור או שאיכות הצליל אינה טובה.

פתרונות:

ודאו שהתקליטור עומד בדרישות התקן בארץכם. בדרך כלל, הלוגו CD מופיע בתווית של תקליטור העומד בדרישות התקן המקומי. אם תשתמשו בתקליטור שאינו עומד בדרישות התקן, לא יוכל להבטיח שהוא יושמע ואם הוא יושמע, לא יוכל להבטיח שאיכות הצליל תהיה טובה.



בעיה:

.הפעלה של תקליטור DVD אינה חלקה במערכת הפעלה Windows 2000

פתרונות:

בחירה במצב יסוללה מקסימלי לטכנולוגית Intel SpeedStep®, יכולה לגרום לבעה זו.

מצב זה מיועד להשגת Chi סוללה מקסימליים באמצעות החלפת המעבד מהירות המעבד ממהירות רגילה נמוכה לחצי מהירות זו, בהתאם למידת השימוש במעבד. אם השימוש גדול, Intel SpeedStep משנה את מהירות המעבד למהירות הנמוכה יותר. פעולה במצב זה יכולה לגרום מאוד לביצועי המעבד ולגרום לכך שהפעלת תקליטור ה-DVD תהיה קופצת.

כדי למנוע את הבעיה או כדי לצמצם אותה, בחרו באחד שלושת מצביו הפעולה الآخרים, המפורטים להלן:

- **ביצועים מקסימליים:** מהירות המעבד נשארת גבוהה כל הזמן.
- **אוטומטי:** המעבד פועל במהירות נמוכה או במהירות גבוהה, בהתאם למידת השימוש במעבד. אם השימוש גדול, Intel SpeedStep משנה את מהירות המעבד למהירות הנמוכה.
- **ביצועי סוללה מיטביים:** מהירות המעבד נשארת נמוכה כל הזמן.

כדי לבחור במצב, בצעו את הפעולות שולחלן:
1. הפעילו את ThinkPad Configuration.

2. לחצו על **Power Management**.
3. לחזו על הלשונית **Intel SpeedStep technology**.
4. מהרשימה, בחרו במצב הרצוי.
5. לחזו על **OK**.

בעיה:

לא ניתן להתחבר באמצעות כרטיס הרשות האלקוטי המוכפל.

פתרונות:

אם הצג כבוי, הדליקו אותו ונסו שוב.

בעיה:

אם מערכת הפעלה היא Windows 2000 ואותם משתמשים בהתקן x, כאשר המחשב ייחזר לפעולה רגילה ממצב המתנה (standby) או ממצב שינה (hibernation) תופיע על המסך הודעה ERRORS IN REMOVING THE DEVICE.

פתרונות:

ניתן לסגור הודעה זו בביטחון. היא מוצגת בגלל בעית ניהול התקן של USB 2.0 במערכת ההפעלה Windows 2000. ניתן לקבל מידע מפורט בחלק 'מיידע נוסף' בסיס המידע של Microsoft במאמרם 328580 ו-323754. בקרו בדף הבית של בסיס המידע של Microsoft, בכתובת <http://support.microsoft.com>. בשדה חיפוש, הקלידו את מספר מאמר בסיס המידע הרצוי ולחזו על הלחץ חיפוש.

בעיה:

ישום אינו פועל כהכלמה.

פתרונות:

ודאו שהבעיה אינה נגרמת בגלל היישום.

ודאו שבמחשב מותקן האזיכרנו המיניימי הדורש להפעלת היישום.

בדקו מהו האזיכרנו הנדרש במדריכים שסופקו עם היישום. ודאו כי:

- היישום מיועד לפעול במערכת ההפעלה שלכם.
- ישומים אחרים רצים כהכלחה במחשב שלכם.
- מנהלי התקן הדורשים מותקנים במחשב.
- היישום פועל כאשר הוא מורץ במחשב אחר.

אם הודיעת שגיהה מופיעה כאשר אתם משתמשים ביישום, עייןנו במדריכים שסופקו עם היישום.

בחלק מהדגמים, היישומים הבאים עשויים שלא לפעול כראוי. הורידו את הגרסה الأخيرة מאתר האינטרנט שלהם:

- ThinkPad 2.5 inch Hard Disk Drive Firmware Update Utility (גרסה שפורסמה לפני 24 ביוני, 2005): הגרסה الأخيرة זמינה בכתובת <http://www.lenovo.com/think/support/>
- גרסה 3.99 או גרסה קודמת (Drive Fitness Test): הגרסה الأخيرة זמינה בכתובת <http://www.hitachigst.com/hdd/support/download.htm>

הערות:

- .Drive Fitness Test Lenovo אינה מבטיחה פעולה נאותה של גרסה 1.
- . כדי להשתמש בכונן דיסק קשיח נוסף, התקינו את הגרסה الأخيرة של הקושחה.

אם היישום עדין אינו פועל כהכלחה, פנו לעזרת איש שירות או המkosם בו רכשת

הפעלת תוכנית שירות להגדרת BIOS

במחשב כלולה תוכנית, הקרויה תוכנית שירות להגדרת BIOS, המאפשרת לבחור בפורטורי הגדרה שונים.

- Config: הגדרת התצורה של המחשב.
- Date/Time: קביעת התאריך והשעה.
- Security: קביעת תכונות האבטחה.
- Startup: קביעת התקן המופעל בהתאם.
- Restart: הפעלה מחדש של המערכת.

הערה: ניתן להציג רבים מפורטורים אלו בדרך קלה יותר באמצעות **ThinkPad Configuration Program**.

- . כדי להפעיל את תוכנית השירות להגדרת BIOS, בצעו את הפעולות הללו:
 - . כדי למנוע איובוד נתונים לא צפוי, גבו את הנתונים המאוחסנים במחשב ואת מערכת הרישום של המחשב. לקבלת פרטיים, ראו מידע נוסף, עייןנו במערכת העזרה המוכללת במחשב.
 - . אם בכונן התקליטונים יש תקליטון, הוציאו אותו וכבו את המחשב.

3. הפעילו את המחשב, לאחר מכן, בזמן שההודעה Access IBM button מוצגת בחלק הימני התחתון של המסך, לחצו על לחץ **IBM Rescue and Recovery workspace**.
4. לחצו על **System Restart Required**. על המסך מופיע החלון **Access BIOS**.
5. לחצו על **Yes**. המחשב מופעל מחדש, ועל המסך מופיע תפריט ה-**BIOS**. אם הוגדרה סיסמת **supervisor**, תפריט תוכנית השירותים להגדרת IBM BIOS יופיע לאחר שתציינו את הסיסמה. תוכלו להפעיל את תוכנית השירותים גם ללא ציון סיסמת **supervisor**, בנסיבות הקשה על **Enter**. עם זאת, לא תוכלו לשנות את הפרמטרים המוגנים באמצעות סיסמת **supervisor**. לקבלת מידע נוסף, עיין בעזרת המובנית במכשיר.
6. באמצעות מקשי הסמן, עברו לפritis שברצונכם לשנות. כאשר הפריט הרצוי מואר, הקישו על **Enter**. על המסך מוצג תט-תפריט.
7. שנו את הפריטים שברצונכם לשנות. השתמשו במקשים **F5** או **F6** כדי לשנות את ערך הפריט. אם לפritis יש תת-תפריט, תוכלו להציגו באמצעות הקשה על **Enter**.
8. הקישו על **Esc** או על **F3** כדי לצאת מהתת-תפריט. אם התת-תפריט הוא תת-תפריט מסוים, הקישו על Esc פעמים עד שתגלו לתריט של תוכנית השירותים להגדרת BIOS הערת: כדי לשחזר את ההגדרות המקוריות ממועד הרכישה, הקישו על מקש **F9** כדי לטעון את הגדרות ברירת המחדל. כמו כן, תוכלו לבצעם באמצעות שטען את הגדרות ברירת המחדל או באמצעות שתנקה את השינויים בתת-תפריט **Restart** (הפעלה מחדש).
9. בחרו ב-**Restart** והקישו על **Enter**. העבירו את הסמן לאפשרות הפעלה מחדש הרצiosa והקישו על **Enter**. המחשב מופעל מחדש.

שחזר תוכנה שהותקנה מראש

בדиск הקשיח של המחשב יש אזור מוסתר ומוגן לגיבויים. אזור זה מכיל גיבוי מלא של תוכן הדיסק הקשיח כפי שנשלח מהמפעל, ותוכנית שירות בשם **Rescue and Recovery**.

אם ביצעתם פעולה גיבויי באמצעות התוכנית **Rescue and Recovery**, באזור זה יוחסנו גם גיבוי אחד או יותר המשקפים את התוכן של הדיסק הקשיח תוך שימוש בזמן. גיבויים אלו יוחסנו בדיסק הקשיח, בכונן רשות או במידה נשלפת, בהתאם לאפשרות שנבחרה במהלך פעולה הגיבוי.

תוכלו לשחזר תוכנית השירותים **Rescue and Recovery** או **Rescue and Recovery workspace** כדי לשחזר מצב קודם של התוכן של הדיסק הקשיח תוך שימוש בכל אחד מהגיבויים המאוחסנים באזור המוגן. הפעלה של תוכנית השירותים בנקודת זמן **Rescue and Recovery workspace** אינה תלולה במערכת הפעלה Windows. לכן, תוכלו להפעיל אותה באמצעות **Access IBM** לחיצה על הלחצן הכתול לעשוות זאת במהלך האתחול.

לאחר שתוכנית השירותים **Rescue and Recovery workspace** תפתח, תוכלו לבצע פעולה שחזר או פירטו אם איןכם יכולים להפעיל את Windows. לקבלת מידע נוסף על השימוש בתוכנות **Introducing "Data backup-and-restore tools"**, **Rescue and Recovery** או **"Rescue and Recovery** **Access IBM** " במערכת העזרה המוכפלת במכשיר.

כדי לשחרר את המידע המקורי של הדיסק הקשיח, בצעו את הפעולות שללול:

הערות:

1. אם הכונן האופטי אינו מחובר ל-ThinkPad במהלך ההתאוששות, תוכנות DVD וצריבת תקליטורים לא יותקנו. כדי לוודא שתוכנות אלה יותקנו בהצלחה, התקינו את הכונן האופטי בחריץ Ultrabay Enhanced לפני ביצוע פועלות ההתאוששות.
2. תהליך ההתאוששות יכול לארוך עד שעתיים.

שים לב: כל הקבצים במחיצה הראשית של הדיסק הקשיח (בדרכן כלל כונן C) יאבדו בתהליך השחזר. עם זאת, לפני החלפה של נתוניים כלשהם, ניתן לכמם הזרמו לשומר קבצים במידה אחרת.

1. אם הדבר אפשרי, שמרו את כל הקבצים וסיגרו את מערכת הפעלה.
2. כבו את המחשב לחמש שניות לפחות.
3. הדליקו את המחשב. עקבו בתשומת לב אחר התצוגה. כאשר הודעה To interrupt normal startup, press the blue Access IBM button מופיעה בחלק הימני התיכון של המסך, לחזו על לחץ IBM. Rescue and Recovery workspace.
4. לחזו על **Restore your system** (שחזור המערכת).
5. לחזו על **Restore my hard drive to the original factory state** (שחזור מצב המפעל המקורי של הכונן המקורי) ואז לחזו על **Next** (הבא).
6. פעלו בהתאם להוראות המופיעות על המסך.
7. כאשר תהליך השחזר מסתיים, לחצו על מקש Enter. המחשב יאותחל עם מערכת הפעלה, מנהלי ההתקנים והתוכנות שהותקנו בו מראש.

שדרוג כונן הדיסק הקשיח

ניתן להגדיל את יכולת האחסון של המחשב באמצעות החלפת כונן הדיסק הקשיח בכונן דיסק קשיח בעל קיבולת גדולה יותר. ניתן לרכוש כונן דיסק קשיח חדש ממשוקרים או מנציגי השיווק של Lenovo.

הערות:

החליפו את כונן הדיסק הקשיח רק אם תרצו לשדרוג אותו או רק אם יש לתקןו. החיבורים והmphrz של כונן הדיסק הקשיח במחשב לא תוכנו לעמוד בשינויים תוכופים או בהחלפות תוכופות של כוננים. תוכנית השירות Recovery and Recovery והתוכנית Product Recovery אין כלולות בכונן דיסק קשיח אופציוני.


שימוש לב:**טיפול בכונן הדיסק הקשיח**

- אל תפעילו את הכונן ועל תנווילו לו לספג חבטות. הניחו את הכונן על חומר כמו בד רך, שספג זעוזעים.
- אל תפעילו לחץ על מכסה הכונן.
- אל תגעו במחבר.


טיפול לא נכון יכול לגרום לנזק ולאיבוד נתונים שאוחסנו על הדיסק הקשיח. לפני שתפרקו כונן דיסק קשיח, גבו את כל המידע שעל הדיסק הקשיח וכבו את המחשב. לעומת זאת, תפרקו כונן דיסק קשיח כאשר המערכת פועלת, כאשר היא נמצאת במצב המתנה (Standby) או כאשר היא במצב שינה (hibernation).

כדי להחליפם את כונן הדיסק הקשיח, בצעו את הפעולות האלה:


1. כבו את המחשב. לאחר מכן, נתקו את מתאם ה-AC ואת כל הקבלים מהמחשב.
2. סגרו את הצג של המחשב והפכו את המחשב.
3. הסירו את הסוללה.
4. שחררו את הבורג שנען את כונן הדיסק הקשיח במקומו.



5. פתחו את צג המחשב. העמידו את המחשב על צידו והוציאו את כונן הדיסק הקשיח, כשהאטם מושכים את המכסה הלאה מהמחשב.




6. הפרידו את המכסה מconeן הדיסק הקשיח.



7. חיבור את המכסה לכונן דיסק קשיח חדש.

8. הכניסו את כונן הדיסק הקשיח ואת המכסה שלו למפרץ כונן הדיסק הקשיח. הדקו אותן למקוםם.



9. סגורו את צווגת המחשב והניחו את המחשב כשיידו התחתיו למעלה. הבריגו את הבורג למקוםו.

10. החזירו את הסוללה למקוםמה.


11. הפכו את המחשב. חיבורו את מתאם ה-AC ואת הcabלים למחשב.

החלפת הסוללה


1. כבו את המחשב או עברו לモצב שינה (hibernation). נתקו את מותאם ה-AC ואת כל הcablim מהמחשב.

הערה: אם נעשה שימוש ב-PC Card, ייתכן שהמחשב לא יעבור לモצב שינה אם המחשב אינו עבר לモצב שינה, כבו את המחשב.

2. סגורו את צג המחשב והפכו את המחשב.
3. החליקו והחזיקו את תפס הסוללה במצב לא נעלם **1**, הסירו את הסוללה **2**.




4. התקינו סוללה טעונה במלואה.



החלפת הסוללה

.5. החליקו את התפס למצב נורול.



.6. הפכו את המחשב. חיבורו את מתאם ה-AC ואת הקבלים למחשב.

פרק 3. קבלת עזרה ושירות

40	פניה למרכז התמיכה בלקוחות	40	קבלת עזרה ושירות
42	קבלת עזרה ברחבי העולם	40	קבלת עזרה באינטרנט

קבלת עזרה ושירות

אם תזדקקו לעזרה, לשירות, לתמיכה טכנית או אם פשוט תרצו מידע נוסף על מחשבי ThinkPad, תוכלם להעזר במגוון רחב של מקורות ש-Lenovo מעמידה לרשותכם. חלק זה כולל מידע המסביר لأن לששת כדי לקבל מידע נוסף על מחשבי ThinkPad, מה לעשות כאשר תיתקלו בעיה במחשב ולמי לפנות אם תזדקקו לשירות.

ה-Microsoft Service Packs של Windows הוא מקור התוכנה העדכני ביותר לעדכון מוצרי CD-ROM. הם זמינים להורדה מהאינטרנט (ייתכן שתצטרכו לשלם דמי התחרבות) או על גבי GI. לקבלת מידע ספציפי יותר ולקייםים, בקרו בכתובת www.microsoft.com. לקבלת תשובות סיוע טכני בהתקנת Service Packs עבור מוצר מסוים Microsoft Windows המותקן מראש במחשב, בקרו באתר [Microsoft Product Support Services](http://support.microsoft.com) בכתובת <http://support.microsoft.com/directory>, או פנו למרכז שירות לקוחות טלפוניים ב"רשימת טלפונים ברחבי העולם". חיבורים מסוימים עשויים לחול.

קבלת עזרה באינטרנט

באתר האינטרנט של Lenovo מידע מעודכן אודות מחשבי ThinkPad ואודות תמיכה. הכתובת של דף הבית של המחשבים האישיים היא www.lenovo.com/think

ניתן למצוא מידע תמיכה עבור מחשב ThinkPad שלכם בכתובת www.lenovo.com/think/support. בקרו באתר אינטרנט זה כדי ללמוד כיצד לפתור בעיות, כדי לחפש דרכים חדשות לשימוש במחשב וכדי לerneוד על אפשרות שהיפה את העבודה עם ThinkPad לקלה עוד יותר.

פניה למרכז התמיכה בלקוחות

אם ניסיתם לתקן בעיה בעצמכם ואתם עדין זקוקים לעזרה, במהלך תקופת האחריות, תוכלם לקבל עזרה וממרכז התמיכה בלקוחות באמצעות הטלפון. השירותים של宦ן זמינים במהלך תקופת האחריות:

- הגדרת בעיות – צוות מיומן זמין לסייע לכם לקבוע אם הבעיה היא בעית חומרה ולוazzor לכם להחליט על הפעולה הדורושה לתקן הבעיה.
- תיקון חומרה של Lenovo – אם נקבע שהבעיה נגרמה על ידי חומרה של Lenovo הנמצאת באחריות, צוות תיקונים מיומן זמין לספק לכם את רמת השירות המתאימה.
- ניהול שינויים הנדרסים – לעיתים, נדרשים שינויים לאחר מכירת המוצר. Lenovo או המשווק שלכם, אם הוא קיבל את אישור סופר Lenovo, יבצעו שינויים הנדרסים (ECs) נבחרים החלים על החומרה שלכם.

נושאים שהאחריות אינה חלה עליהם:

- החלפה או שימוש בחלקים שלא יוצרו על ידי Lenovo או עבורה, או חלקים שאינם באחריות.

הערה: כל החלקים שבאחריות המכילים זיהוי בן 7 תווים במבנה FRU XXXXXXXX

- זיהוי מקור של בעית תוכנה
- הגדרת תצורת BIOS במהלך התקינה או שדרוג
- שינויים, התאמות או שדרוגים של מנהלי התקנים
- התקינה ותחזוקה של מערכות הפעלה לרשות (NOS)
- התקינה ותחזוקה של יישומים

כדי לקבוע אם המחשב באחריות ומתי פג תוקפה, בקרו באתר [Warranty](http://www.lenovo.com/think/support) ועל www.lenovo.com/think/support. לאחר מכן, עקבו אחר ההוראות של גבי המסך.

לקבלת הסבר מלא על תנאי האחוריות של Lenovo, עיין בכתוב האחוריות של החומרה של IBM. הקפידו לשמר את הוכחת הרכישה שלכם, כדי שתוכלו לקבל שירות אחריות.

אם הדבר אפשרי, הימצאו ליד המחשב בעת הפניה למרכז התמיכה כדי לנציג התמיכה הטכנית יכול לסייע לכם לפתור בעיה במחשב. לפני שתפנו למרכז התמיכה, ודאו שהורדתם את מנהלי ההתקנים העדכניים ביותר ואת כל העדכנים של מערכת ההפעלה, הריצו את כלי האבחון והכינו רישומים של מידע חיווני. כשאתם זוקקים לתמיכה טכנית, ודאו שנמצא ברשותכם המידע שללון:

- סוג המחשב והדגמים
- מספרים סידוריים של המחשב, המסך ורכיבים אחרים או הוכחת רכישה
- תיאור הבעיה
- הניסוח המדויק של הודעות שגיאה שהופיעו
- מידע על תצורת החומרה והתוכנה במערכת שלכם

טלפון ושרות הפעולות של מרכז התמיכה של IBM, בקרו באתר האינטרנט של התמיכה www.ibm.com/pc/support

מספריו הטלפון של מרכז התמיכה בלקוחות מופיעים בחלק "רשימת טלפונים ברחבי העולם" של מדריך זה.

הערה: מספריו הטלפון כפופים לשינויים ללא הודעה מראש. לקבלת רשימה עדכנית של מספריו הטלפון ושרות הפעולות של מרכז התמיכה בלקוחות, בקרו באתר האינטרנט של התמיכה בכתובת www.lenovo.com/think/support. אם המספר עבר המדיניה או האזור שלך אינו מופיע, פנה למשוק Lenovo או לנציג שיווק של Lenovo.

קבלת עזרה ברחבי העולם

אם אתם נזעמים עם המחשב או אם אתם מעבירים את המחשב למדינה שבה נמכרים מחשבים מסווג ThinkPad, ייתכן שתהייו זכאים לשירות International Warranty Service, המעניק באופן אוטומטי זכאות לשירות אחריות במשך כל תקופת האחוריות. השירות יינתן על ידי ספקים המוסמכים לבצע שירות אחריות.

שירותות השירות ותהליכי השירות שונים בכל ארץ וייתכן שירותי מסויימים לא יהיו זמינים בכל הארץ. International Warranty Service מסופק באמצעות שיטת השירות (כמו שירות במרכז שירות, שירות במסיריה או שירות באתר הלוקו) המספקת בארץ בו ניתן השירות. ייתכן שמרכז השירות בארץ מסוימת אינם מסוללים לספק שירות לכל הדגמים של מחשב מסווג מסוים. בארץ מסוימת, נגבים תשלוםם על השירות וייתכן שהוא יוענק בהגבלות מסוימות.

כדי לקבוע אם המחשב שבשותכם זכאי לשירות International Warranty Service וכדי להציג רשיימה של הארץ שהשירות זמין, עברו לדף www.lenovo.com/think/support ועקבו אחר ההוראות.

נספח א. מידע בנווגע לתקנים אלחוטיים

פעולה הדידית אלחוטית

מתאים LAN Mini-PCI אלחוטי מיועד לפעול עם מוצר LAN אלחוטי המבוסס על טכנולוגיה הרדיו Orthogonal Frequency (Direct Sequence Spread Spectrum - DSSS) ו/או על (OFDM) Division Multiplexing.

- תקן IEEE 802.11a/b/g בנווגע לרשתות LAN אלחוטיות, כМОגדר וכמואושר על ידי Institute of Electrical and Electronics Engineers.
- אישור WECA (WiFi) Wireless Fidelity (Wireless Ethernet), כפי שהוגדר על ידי WECA Compatibility Alliance.

כרטיס היבת של LAN מיועד לפעול בלבד ביחד עם כל מוצר Bluetooth התואם למפרט Bluetooth SIG .Bluetooth Daughter Card .Bluetooth 1.1 ו-1.2, כפי שמנדר על ידי Bluetooth 1.1 תומך בפרופילים שלחלה:

- Generic Access
- Service Discovery
- Serial Port
- Dial-up Networking
- פקס
- גישת LAN באמצעות PPP
- רשת אזורית אישית (Personal Area Network)
- Generic Object Exchange
- Generic Object Push
- העברת קבצים (File Transfer)
- סינכרון (Synchronization)
- Audio Gateway
- אוזניות
- מדפסת
- התקני ממשק משתמש
- Basic Image
- Handsfree

סביבת השימוש וביריאותכם

מתאים LAN Mini-PCI אלחוטי ו- Bluetooth Daughter Card פולטים אנרגיה אלקטרומגנטית בתדרי רדיו כמו כל התקני רדיו אחרים. עם זאת, רמת האנרגיה הנפלטת היא נמוכה הרבה יותר מהאנרגיה האלקטרומגנטית הנפלטת מתקנים אלחוטיים כמו טלפונים ניידים, למשל.

מכוון שמתאים LAN Mini-PCI אלחוטי ו-Bluetooth Daughter Card פועלים פי הקווים המנחים שהותו בתקני הבטיחות ובמלצות הקורסים לתדרי רדיו, Lenovo מאמינה שהכריטיסים האלחוטיים המשולבים במוצריה בטוחים לשימוש הצלחות. תקנים והמלצות אלו מסקפים את הקונצנזוס של הקהילה המדעית ואת תוכאות הדינום של צוותים וועדות של מדענים שסוקרים ומפרשים באופן קבוע את הספורות המחקרית המקיפה.

יתכן שבכמה מקרים או סיבות, השימוש במתאים LAN Mini-PCI אלחוטי או Bluetooth Daughter Card יוגבל על ידי בעל הבניין או על ידי הנציגים האחראים של הארגון. מקרים אלו יכולים לכלול, לדוגמה:

- שימוש בכרטיסים אלחוטיים משולבים במטושים או בתאי חולים;
- שימוש בכרטיסים אלו בכל סביבה אחרת שבה סכנת ההפרעה להתקנים או לשירותים אחרים נתפסה או זההה כמציקה.

אם איןכם בטוחים בנוגע למיניות השימוש בתקנים אלחוטיים היימה בארגונים ספציפיים (לדוגמה, בשדות תעופה או בתאי חולים) מומלץ לבדוק אישור להשתמש במתאים LAN Mini-PCI אלחוטי או ב-Bluetooth Daughter Card לפני שתדliquו את מחשבovi ThinkPad.

פועלות מאושרות בתחוםי ארצות הברית וקנדה

הצהרה שלhallן בנווע ל-Extended Channel Mode ישימה כשהמערכת תומכת בפונקציה זו. כדי לבדוק אם קיימות תמיכה בפונקציה זו, עייןנו ברשימת התכונות של הכרטיס האלחוטי המותקן וחפשו הוראה לאפשר Extended Channel Mode.

מערכות עם הפונקציה האלחוטית 802.11b התומכות ב-Extended Channel Mode:

ניתן להשתמש בתקן זה רק באמצעות נקודות גישה המאורשות לשימוש באזורי שבו נעשה בהן שימוש. השימוש בתקן זה באמצעות נקודות גישה שאינה תואמת Wi-Fi וaina מאושרת לשימוש באזורי יכול להיות הפרה של תקנות המשלחת. כדי לקבוע אם נקודות הגישה מאושרת לשימוש בארץם או בחוילם, התיעצו עם מנהלן הרשות או עייןנו במדריך למשתמש או בトווית האישור של נקודות הגישה.

יש לבחור במכשיר Extended Channel Mode רק כאשר התקן פועל מוחץ לארה"ב וקנדה, כדי למנוע אפשרות של ביצוע פעולה לא-מאושרת. הפעלת התקן זה מוחץ לארצות הברית וקנדה ב-Extended Channel Mode העשויה לגרום לשימוש בתדרים שלא אושרו לשימוש במדינות הברית וקנדה. כאשר מפעילים התקן זה באמצעות נקודות גישה אלחוטית תואמת Wi-Fi או כאשר מפעילים את התקן במכשיר אד-הוק, התקן יפעל במקומות המותרים בכל אזור.

אם תעבירו מארץ אחת לאחרת, הגדריו מוחדים את צורתת התדרים שנבחרו.

הפעלת Extended Channel Mode

ההצהרה של宦ן בנווגע ל-Extended Channel Mode ישימה כשהמערכת תומכת בפונקציה זו. כדי לבדוק אם קיימת תמיכה בפונקציה זו, עייןו בראשית התכונות של הクリטיס האלחוטי המותקן וחפשו הוראה לאפשר Extended Channel Mode.

מוחץ לכנען ולארצות הברית, תיימכו תמיכה בערוצי IEEE 802.11b נוספים. אם תתקלו בבעיה שתתנסו להתחבר לנקודת גישה, פנו למנ宦ן המערכת או בדקו את הערוץ בו משתמש נקודת הגישה. אם ערוץ 802.11b הוא 12 ומעלה, תצטרכו לאפשר את Extended Channel Mode כמפורט בעודים של宦ן.

1. הפעילו את Windows 2000/XP. התחברו למערכת באמצעות הרשאות המנהן.
2. לחזו עם לחץן הימני על המחשב שלי בשולחן העבודה ובחרו במאפיינים.
3. עברו לשונית יומרי ולחזו על לחץן ימלה התקנים.
4. לחזו לחיצה כפולה על ימתאם רשת, אתרו את התקן המתאים האלחוטי, לחזו עם לחץן העכבר הימני על ההתקן ובחרו במאפיינים.
5. עברו לשונית ימתקדים.
6. בחרו ב-Extended Channel Mode והגדירו את הערך כמאפשר.

הערה: חלק זה ישים לגבי מערכות עם פונקציה אלחוטית b 802.11b התומכות ב-Extended Channel Mode.

נספח ב. מידע בנוגע לאחריות

כתב אחריות מוגבלת של Sovo

LSOLW-00 05/2005

חלק 1 - תנאים כלליים

כתב אחריות מוגבלת זה כולל את חלק 1 - 'תנאים כלליים', את חלק 2 - 'תנאים ייחודיים לכל מדינה' ואת חלק 3 - 'מידע בנוגע לאחריות'. התנאים בחלק 2 מחייבים או משנים את התנאים בחלק 1. האחריות שספקת Lenovo Group Limited ("Lenovo") במאזענות כתוב אחריות מוגבלת זה, חלה אך ורק על מחשבים שנרכשו לשימוש אישי, ולא על מחשבים שנרכשו לעורך מכירה חדש. המונח "מחשב" פירושו מחשב מתוצרת Lenovo, המאפיינים, החשבות, השדרוגנים, הרכיבים או האביזרים של, או שיLOB של כל אלה. המונח "מחשב" אינו כולל תוכנות לשפה, בין אם הן תוכנות שנטענו מראש במחשב, תוכנות שהותקנו לאחר מכן או כל תוכנה אחרת. אין בתנאים המופיעים בכתב אחריות מוגבלת זה כדי לפגוע בזכויות המקונות לוצרים על פי חוק, ואשר איןנית לביטול או להגבלה באמצעות חזזה.

נושאים שהאחריות חלה עליהם

Lenovo אחראית לכך שכל מחשב יהיה 1) נקי מפגמים בחומרים ובעבודה, ו-2) תואמים למפרטים הרשמיים שופיעו ב-Sovo ("המפורטים"), אשר ניתן לקבלם על-פי דרישת תקופת האחירות למחשב מעתה בתקינה המקורי והיא מצוינת בחלק 3 - מידע בנוגע לאחריות. התאריך שצוין בחשיבותו או בקבלה שנמסרה לכם בעת רכישת החומר המקורי התקינה, אלא אם Lenovo או המשוק הודיעו לכם אחרת. אם לא צוין אחרת על ידי Lenovo, אחירות זו חלה אך ורק בארץ או בחו"ל שבהם נרכש המחשב.

אחריות זו היא האחירות היחידה שלכם ומחייבת כל אחריות או תנאים אחרים, במפורש או מכללא, ובכל זאת, ובכלל לפחות ולהתאמה למטרת האמור, אחריות או תנאים מכללא הנוגעים לסהירות ולהתאמה למטרת מסויימת. מדיניות או תחומי שיפוט מסוימים אינם מתייחסים הוצאה מן הכלל של אחריות מפורשת או אחריות מכללא וכן יתכן שהוצאה מן הכלל דלעיל אינה חלה עליהם. במקרה כזה, אחריות כזו תהיה מוגבלת למשך תקופת האחירות. לא תחול אחריות כלשהי לאחר תום תקופה זו. מדיניות או תחומי שיפוט מסוימים אינם מתייחסים הגבלות עלמשך הזמן שבו חלה אחריות מכללא, וכן יתכן שההגבלה דלעיל לא תחול עליהם.

נושאים שהאחריות אינה חלה עליהם

אחריות זו אינה מכסה את הנושאים שלහן:

- תוכנות כלשהן, בין אם טענות מראש במחשב או מסופקות עם המחשב ובין אם הותקנו במועד מאוחר יותר;

- תקלת כתוצאה שימוש לא נאות, תאונה, ביצוע שינויים, סביבה פיזית או סביבת הפעלה לא מתאימה או אם ביצעתם תחזקה לא נאותה;
- תקלת שנגרמה בשל מוצר לו Lenovo איןנה אחרית;
- מוצרים שאינם מותוצרת Lenovo, לרבות מוצרים שאוטם Lenovo עשויים לרכוש ולספק עס מחשב של Lenovo או לשלב במחשב של Lenovo לפי בקשתכם.

האחריותبطلת במקרה של הסרה או שינוי של תוויות הזיהוי של המחשב או על חלקיו.

Lenovo איןנה מתחייבת לפוליה רציפה או נקייה משגיאות של המחשב

כל תמייחתכנית או תמייחת אחרת שתספק למחשב במסגרת האחריות, כמו מענה לשאלות מסווג "כיצד לבצע" ושאלות בקשר להגדירה ולהתקנה של המחשב, **תספק ללא אחריות מסווג בלבדו.**

איך לקבל שירות אחריות

יתכן שירות האחוריות יספק באמצעות Lenovo, באמצעות IBM, באמצעות ספק שירות מורשת או באמצעות המשווק שלכם, אם הוא קיבל אישור להעניק שירות אחריות. כל אחד מאלה נקרא "ספק שירות".

אם במהלך תקופת האחוריות המחשב אינו פועל כمو家都知道, פנו אל ספק שירות. אם לא תרשמו את המחשב ב-Lenovo, יתכן שתתבקשו להציג הוכחת רכישה כראיה לזכותכם לשירות אחריות.

מה תעשה Lenovo כדי לתקן בעיות

בעת פניה לקבלת שירות, עלייכם לפעול לפי נוהלי אבחון הבעיה ופתרון הבעיה שאוטם אנו מצינים. אבחון ראשוני של הבעיה ייעשה על ידי טכני דרך הטלפון, או באופן אלקטרוני באמצעות גישה אל אתר אינטרנט של תמייחת.

סוג שירות האחוריות החל על המחשב שלכם מצוין בחלק 3 – ' מידע בנוגע לאחוריות'.

אתם אחראים להורדה ולהתקנה של עדכוני תוכנה ייעודיים לאתר אינטרנט של תמייחת או ממדייה אלקטרוניונית אחרת, ולביצוע הוראות שונות ספק השירות. עדכוני תוכנה שעווים לכלול קוד קלט/פלט בסיסי של מערכת (נקרא "BIOS"), תוכניות שירות, מנהלי התקנים ועדכוני תוכנה אחרים.

אם ניתן לפרק את הבעיה באמצעות 'יחידה להחלפה עצמית' ("CRU") (לדוגמה, מקלדת, עבריר, רמקול, זיכרון, כונן דיסק קשיח), Lenovo תספק לכם את היחידה להחלפה עצמית כדי שתתקיינו אותה בעצמכם.

אם במהלך תקופת האחוריות המחשב אינו פועל כמו נדרש ולא ניתן לפרק את הבעיה דרך הטלפון או באופן אלקטרוני, באמצעות התקנה של 'קוד מכונה' או של עדכוני תוכנה על ידכם או באמצעות 'יחידה להחלפה עצמית' (CRU), ספק השירות יבצע אחת משתי הפעולות של להלן, לפי שיקול דעתו: 1) יתכן את המחשב כדי שייפעל כמו נדרש, או 2) יחליף אותו במחשב שהוא

לפחות שווה-ערך בתפקודו. אם ספק השירות אינו יכול לבצע אף אחת מהפעולות הללו, תוכלו להחזיר את המחשב למקום שבו רכשתם אותו וכיסופכם יוחזר לכם.

חלק משירות האחוריות, ספק השירות עדוי גם לחתיקן שינויים הנדרסים נבחרים החלים על המחשב.

החלפת מחשב או חלך

במקרה שישירות האחוריות כרוך בהחלפה של המחשב או של חלק ממנו, הפריט אותו ספק השירות יחליף הופך להיות רכוש סוכו Lenovo והפריט המקורי הופך להיות רכושם. אתם מתחייבים שכל הפריטים המוסרים הם פריטים מקוריים שלא עברו שינוי. הפריט המקורי אינו חייב להיות חדש, אולם הוא יהיה במצב עובדה תקין ושווה ערך לפחות מבחןת תפקודית לפרט המוחלף. הפריט המקורי יהנה מהמשך תנאי שירות האחוריות של הפריט המוחלף.

מחוביות נספנות שלכם

לפני החלפת מחשב או חלך על ידי ספק השירות, אתם מסכימים להסיר את כל המאפיינים, החלקים, האופציות, השינויים והאוביירים הנלוויים שהאחריות אינה חלה עליהם.

כמו כן אתם מסכימים:

1. לוודא שלא חלות על המחשב חובות והגבלות חוזיות המונעות את החלפתו;
2. לקבל אישור מבעל המחשב לכך שספק השירות יעניק שירות למחשב שאינו בבעלותכם; וכן
3. במקרים הרלוונטיים, לפני מתן השירות:
 - א. לפעול בהתאם לנוהלים שישפוך ספק השירות בנוגע לפניה לקבלת שירות;
 - ב. לגבות או לאבטח את כל התוכניות, הנתונים והכיספים שהמחשב מכיל;
 - ג. לספק לשירותים מידת מספקת של גישה חופשית ובוטחה למתקנים שלכם, כדי לאפשר ל-Lenovo למלא את התחרייבוותה.
4. (א) לוודא שככל המידע על אנשים מסוימים או על אנשים ניתנים לאייהו (מידע אישי) נמחק מהמחשב (במידת האפשר מבחינה טכנית), (ב) לאפשר לשפק השירות או לשיווק לביצוע בשמכם עיבוד של מידע אישי שנשאר במחשב, כפי שספק השירות רואה לנו, על מנת למלא את מחוביותיו במסגרת כתוב אחוריות מוגבלת זה (עיבוד זה עשוי להוביל לשילוח המחשב לארגוני אחרים ברוח העולם לצורך ביצועו) – (ג) לוודא שעיבוד זה יעמוד בדרישותיו של כל חוק החול על מידע אישי מסווג זה.

הגבלות החבות

Lenovo תהיה אחראית לאובדן של המחשב, או לנזק שיגרם למחשב, רק כאשר (1) הוא נמצא בחזוקתו של ספק השירות או (2) בעת משלוח, במקרים שבהם Lenovo אחראית לעליות המשלחת.

ספק Lenovo והשוק שלכם אינם אחראים למידע סודי, קנייני או אישי שנמצא במחשב שהՁרכם מכל סיבה שהיא. עלייכם להסיר כל מידע מסווג זה מהמחשב לפני שתחזרו אותו.

יכנו מצלמים בהםם, עקב מחדל מצד Lenovo או חבות אחרת שלה, תהיו זכאים לפיצויים מחברת Lenovo. בכל מקרה כזה, ללא תלות בסיבה לזכאותכם לתבע פיצויים מ-Lenovo.

(ובכל זאת, הῆפרה יסודית, רשלנות, מצג שווה או עילה חוזית או נזיקת אחרת), ולמעט בגין אחריות שאינה ניתנת לביטול או להגבלה על פי חוק, חבותה של Lenovo לא תעלתה על:

1. פיצויים בגין נזקי גוף (כולל מוות) ונזק לרכוש מוחשי ורכוש מוחשי אישי אשר לגבייהם יש ל-Lenovo חבות על פי חוק; וכן
2. תשלום בגין נזק ישיר אחר שנגרם בפועל, עד לגובה של סכום החיוב בגין המחשב נשוא הטבעה.

הגבלה זו חלה גם על ספקיה של Lenovo, על המשווקים ועל ספק השירות. זהה האחוריות המשותפת המרבית של ספקים של Lenovo, המשווקים וספק השירות.

בשים נסיבות שהן לא תחול חבות על Lenovo, ספקיה או משוקה בגין המפורט להלן, אף אם הובאה לידיים האפשרות לקיומו: (1) כל תביעה נזקית שיגיש נגדם צד שלישי (למעט אלה שבסעיף קטן 1 לעיל); (2) אובדן נתונים או נזק נתונים; (3) נזק מיוחד, נלווה או עקיף או נזק כלכלי תוצאתו כלשהו; או (4) אובדן רוחחים, הנסות עסקיות, מוניטין או חסכנות צפויות. מדיניות או תחומי שימוש מסוימים אינם מתירים הגבלה או הוצאה מן הכלל של נזק נלווה או תוצאתו, ולכן ייתכן שהגבלה או הוצאה מן הכלל דלעיל אינה חלה עליהם.

החוק החל

זה אתם והן Lenovo מסכימים להחליט חוק המדינה שבה רכשתם את המחשב לצורך קביעה, פירוש ואכיפה של כל הזכויות, החובות וההתחייבויות שלכם ושל Lenovo הנובעות מכתב אחריות מוגבלת זה או הקשורות אליו בכל דרך שהיא, וכללי ברירת הדין לא יהלו.

אחריות זו מעניקה לכם זכויות חוקיות ספציפיות וייתכן שיש לכם זכויות נוספות המשתנות ממדינה למדינה או בתחום שימוש אחד לאחר.

סמכות השיפוט

כל הזכויות, החובות וההתחייבויות שלכם ושל IBM כפופים לבתי המשפט של המדינה שבה רכשתם את המחשב.

חלק 2 – תנאים ייחודיים לכל מדינה

ארצות הברית

ארגנטינה

סמכות השיפוט: המשפט שלהן נוסף לאחר המשפט הראשוני. כל תביעה הנובעת מכתב אחריות מוגבלת זה תידון באופן בלעדי בבית המשפט המסחרי הרגיל (Ordinary Commercial Court) של העיר בואנוס איירס.

בוליביה

סמכות השיפוט: המשפט שלהן נוסף לאחר המשפט הראשוני. כל תביעה הנובעת מכתב אחריות מוגבלת זה תידון באופן בלעדי בבית המשפט של העיר לה פז.

ברזיל

סמכות השיפוט: המשפט שלhlen נוסף לאחר המשפט הראשוני:
כל תביעה הנובעת מכתב אחריות מוגבלת זה תידוע באופן בלעדי בבית המשפט של RJ.
ריי דה ז'נוו, RJ.

צ'ילה

סמכות השיפוט: המשפט שלhlen נוסף לאחר המשפט הראשוני:
כל תביעה הנובעת מכתב אחריות מוגבלת זה תידוע באופן בלעדי בבית המשפט האזרחיים של סנטיאגו.

קולומביה

סמכות השיפוט: המשפט שלhlen נוסף לאחר המשפט הראשוני:
כל תביעה הנובעת מכתב אחריות מוגבלת זה תידוע באופן בלעדי בפני השופטים של הרפובליקה של קולומביה.

אקוודור

סמכות השיפוט: המשפט שלhlen נוסף לאחר המשפט הראשוני:
כל תביעה הנובעת מכתב אחריות מוגבלת זה תידוע באופן בלעדי בפני השופטים של קיטו.

מקסיקו

סמכות השיפוט: המשפט שלhlen נוסף לאחר המשפט הראשוני:
כל תביעה הנובעת מכתב אחריות מוגבלת זה תידוע באופן בלעדי בבית המשפט הפדרליים של מקסיקו סיטי, המחזז הפדרלי.

פרגואה

סמכות השיפוט: המשפט שלhlen נוסף לאחר המשפט הראשוני:
כל תביעה הנובעת מכתב אחריות מוגבלת זה תידוע באופן בלעדי בבית המשפט של העיר אסונסיון.

פרו

סמכות השיפוט: המשפט שלhlen נוסף לאחר המשפט הראשוני:
כל תביעה הנובעת מכתב אחריות מוגבלת זה תידוע באופן בלעדי בפני השופטים ובתי הדין של המחזז השיפוטי של לימה, סראקו.

הגבלות החבות: יש להוסיף את התוספת שלhlen לסוף סעיף זה: בהתאם לסעיף 1328 של הקודקס האזרחי של פרו, הגבלות והיויצאים מן הכלל המפורטים בסעיף זה לא יחולו על נזקים שנגרמו בשל התנהלות לא הוגנת מכונה מצידה של Lenovo ("dolo") או רשותן או חמורה מצידה ("culpa inexcusable").

אורוגואי

סמכות השיפוט: המשפט שלhlen נוסף לאחר המשפט הראשוני:
כל תביעה הנובעת מכתב אחריות מוגבלת זה תידוע באופן בלעדי על ידי סמכות השיפוט של בית המשפט של העיר מונטוידאו.

ונצואלה

סמכות השיפוט: המשפט שלhlen נוסף לאחר המשפט הראשון:
כל תביעה הנובעת מכתב אחריות מוגבלת זה תידון בלבד על ידי בית המשפט של
האזור המטרופוליטני של העיר קראקס.

צפון אמריקה

איך לקבל שירותים אחרים: יש להוסיף את התוספת שלhlen לסעיף זה:
כדי לקבל שירותים אחרים מ-IBM בקנדה או בארצות הברית, יש להתקשר למספר הטלפון
(426-7378-1-800-IBM-SERV).

קנדה

הגבלת החבות: המשפט שלhlen מחליף את סעיף 1 בסעיף זה:
1. פיצויים בגין נזקי גוף (כולל מוות) ונזק לרכוש מוחשי ולרכוש מוחשי אישי שנגרמו עקב
רשלנותה של Lenovo; וכן

החוק החל: המשפט שלhlen מחליף את "חוק המדינה שבה רכשתם את המחשב" במשפט
הראשון:
חוקי מחוז אונטריו.

ארצות הברית

החוק החל: המשפט שלhlen מחליף את "חוק המדינה שבה רכשתם את המחשב" במשפט
הראשון:
חוקי מדינת ניו-יורק.

אסיה הפסיפית

אוסטרליה

נושאים שהאחריות חלה עליהם: יש להוסיף את הפסיקה שלhlen לסעיף זה:
האחריות המפורטת בסעיף זה ניתנת בנוסף לאזכיות כלשון שמוענקות לכמ מתוקף "חוק
נוהגי המסחר" (Trade Practices Act 1974) או حقיקה דומה אחרת ומוגבלת אך ורק
בהתאם למוטר בחקיקה הרלוונטית.

הגבלת החבות: יש להוסיף את התוספת שלhlen לסעיף זה:
במקרה של Lenovo תפר תנאי או אחריות הנובעים מחוק נוהגי המסחר 1974 או حقיקה דומה
אחרת, חבותה של Lenovo מוגבלת לתיקון או להחלפה של הטובין או לאספקה של טובין
שווה ערך. במקרה שהתנאי או האחריות מתייחסים לזכות למכוון, לחזקה ללא הפרעה או
לבעלות, או שהטובין הם מסווג שבדרכם כלל נרכש בעבור שימוש או צריכה אישיים או ביתיים,
איזה לא תחול אף אחת מההגבלות שבסעיף זה.

החוק החל: המשפט שלහן מחליף את "חוקי המדינה שבה רכשתם את המחשב" במשפט הראשון:
חוקי המדינה או הטריטוריה.

קמבודיה ולאוס

החוק החל: המשפט שלහן מחליף את "חוקי המדינה שבה רכשתם את המחשב" במשפט הראשון:
חוקי מדינת ניו יורק, ארצות הברית.

קמבודיה, אינדונזיה ולאוס

בורות: הקטע שלහן נוסף תחת כותרת זו:

מחלוקות הנובעות מכטב אחריות מוגבלת זה או הקשורות אליו, יושבו סופית באמצעות בורות שתתקיים בסינגפור, בהתאם לכללי הבורות של מרכז הבורות הבינלאומי של סינגפור ("כללי SIAC") התקפים באותה עת. פסיקת הבורות תהיה סופית ומחייבת את הצדדים ללא אפשרות ערעור. פסיקת הבורות תהיה בכתב ותפרט את ממצאי העבודות ואת מסקנות החוק.

מספר הבורות יהיה שלושה, כאשר כל צד למחלוקת זכאי למנות בורר אחד. שני הבורות שמיינו הצדדים ימנו בורר שלishi אשר ישמש כיושב ראש ההלין. בהעדר יושב הראש, ימלא את מקומו נשיא SIAC. בהעדר בוררים אחרים, ימלא את מקומם הצד הממנה המתאים. ההליכים יישכו מהשלב שבו הם הופסקו טרם ההעדרות.

אם אחד הצדדים מרבד או מכל סיבה אחרת אינו ממנה בורר תוך 30 יום מהתאריך שבו הצד الآخر מינה בורר, הבורר שמונה ראשון יהיה הבורר היחיד, ובבלבד שמונה באופן חוקי ותיקן.

כל ההליכים, כולל כל המסמכים שיוצגו בהליכים אלה, יתנהלו בשפה האנגלית. גרסת השפה האנגלית של כתב אחריות מוגבלת זה גוברת על כל גרסה שפה אחרת.

הונג קונג אзор מנהלי מיוחד של סין ומקאו אзор מנהלי מיוחד של סין

החוק החל: המשפט שלහן מחליף את "חוקי המדינה שבה רכשתם את המחשב" במשפט הראשון:
חוקי הונג קונג, אзор מנהלי מיוחד של סין.

הודו

הגבלות החבות: המשפטים שלහן מחליפים את סעיפים קטנים 1 ו-2 בסעיף זה:
1. החבות בגין נזקי גופו (כולל מוות) או נזק לרכוש מוחשי או לרכוש מוחשי אישי מוגבלת לנזקים שנגרמו עקב רשלנותה של Lenovo; וכן
2. בהתייחס לכל נזק אחר שנגרם בפועל הנובע מכל מצב הכרוך באירוע מצידה של Lenovo לנושא כתוב אחריות מוגבלת זה, חבותה של Lenovo מוגבלת לתשלום שילמתם עבור המחשב המסויים נשוא התביעה.

בוררות: הקטוע שלhlen נוסף תחת כוורת ז':

מחלוקות הנובעות מכתב אחריות מוגבלת זה או הקשורות אליו, יושבו סופית באמצעות בוררות שתקיים באנגליה, הוזן, בהתאם לחוקי הוזן התקפים באותו עת. פסיקת הבוררות תהיה סופית ומחייבת את הצדדים ללא אפשרות ערעור. פסיקת הבוררות תהיה בכתב ופרט את ממצאי העובדות ואת מסקנות החוק.

מספר הבוררים יהיה שלושה, כאשר כל צד למחלוקת זכאי למונוט בורר אחד. שני הבוררים שמיינו הצדדים ימנו בורר שלישי אשר ישמש כיושב ראש ההליך. בהעדר יוושב הראש, ימלא את מקומו נשיא לשכת עורכי הדין (Bar Council) של הוזן. בהעדר בוררים אחרים, ימלא את מקום הצדדים הממונה המתאים. ההליכים יימשכו מהשלב שבו הם הופסקו טרם ההעדרות.

אם אחד הצדדים מסרב או מכל סיבה אחרת איינו ממנה בורר תוך 30 יום מהתאריך שבו הצד الآخر מינה בורר, הבורר שモנה ראשון יהיה הבורר היחיד, ובלבד שモנה באופן חוקי ותקין.

כל ההליכים, כולל כל המסמכים שיוצגו בהליכים אלה, יתנהלו בשפה האנגלית. גרסת השפה האנגלית של כתב אחריות מוגבלת זה גוברת על כל גרסה שפה אחרת.

יפן

החוק החל: התוספת שלhlen נוסף לסעיף זה:

ספקות הנוגעים לכתב אחריות מוגבלת זה ייפטרו תחילתה בגיןו בתום לב ובהתאם לעיקרון האמון החדדי.

מלזיה

הגבלת החבות: יש למחוק את המילה "מיוחד" בסעיף קטן 3 בפסקה החמישית.

ניו זילנד

נושאים שהאחריות חלה עליהם: יש להוסיף את הפסיקת שלhlen לסעיף זה:
האחריות המפורטת בסעיף זה ניתנת נוספת לכל זכות המונפקת מחוק חוק הגנת הצרכן 1993 (Consumer Guarantees Act 1993) או حقיקת אחרית שאינה ניתנת להגבלת או להזאה מן הכלל. "חוק הגנת הצרכן 1993" לא יהול על טובין שאותם Lenovo מספקת, אם רכשתם טובין אלה למטרות עסק כהגדתו בחוק זה.

הגבלת החבות: יש להוסיף את התוספת שלhlen לסעיף זה:
במקרה שהמחשבים אינם נרכשים למטרות עסק כהגדתו בחוק הגנת הצרכן 1993, המוגבלות בסעיף זה כפופה למוגבלות בחוק האמור.

הרפובליקה העממית של סין (PRC)

החוק החל: המשפט שלhlen מחליף את "חוק המדינה שבת וכתם את המחשב" במשפט הראשוני:

חוקי מדינת ניו יורק, ארצות הברית (למעט מקרים שבהם החוק המקומי קבוע אחרת).

פיליפינים

הגבלת החבות: סעיף קטן 3 בפסקה החמישית מוחלף במשפט שלහן:
נזק מיוחד (כולל פיצויים קבועים או פיצויים לדוגמה), נזק מוסרי, נלווה או עקי
או נזק כלכלי תוצאותיו כלשהו; או

בוררות: הקטע שלහן מוסף תחת כתורת זו:

מחלוקות הנbowות מכתב אחריות מוגבלת זה או הקשות אלין, יישבו סופית באמצעות בוררות שתתקיימים באזרה המטרופוליטני של מנילה, הפיליפינים, בהתאם לחוקי הפיליפינים התקפים באותה עת. פסיקת הבוררות תהיה סופית ומחייבת את הצדדים ללא אפשרות ערעור. פסיקת הבוררות תהיה בכתב ותפרט את מצאי העובדות ואת מסקנות החוק.

מספר הבוררים יהיה שלושה, כאשר כל צד למחלוקת זכאי למנות בורר אחד. שני הבוררים שמיינו הצדדים ימנו בורר שלישי אשר ישמש כיושב ראש ההליך. בהעדר יושב הראש, מלא את מקומו נשיא המרכז ליישוב סכסוכים בפיליפינים Philippine Dispute Resolution Center, Inc.) בהעדר בוררים אחרים, מלא את מקום הצד הממנה המתאים. ההליכים יישכו מהשלב שבו הם הופסקו טרם ההעדרכות.

אם אחד הצדדים מרבד או מכל סיבה אחרת אינם ממנה בורר תוך 30 ימים מהתאריך שבו הצהיר מינה בורר, הבורר הראשון יהיה הבורר היחיד, בלבד שמוונה באופן חוקי ותקין.

כל ההליכים, כולל כל המסמכים שיוצגו בהליכים אלה, יתנהלו בשפה האנגלית. גרסת השפה האנגלית של כתב אחריות מוגבלת זה גוברת על כל גרסת שפה אחרת.

סינגפור

הגבלת החבות: יש למחוק את המילים "מיוחד" ו-"כלכלי" בסעיף קטן 3 בפסקה החמישית.

אירופה, המזרח התיכון, אפריקה (EMEA)

התנאים שלහן חלים על כל מדינות EMEA:

התנאים בכתב אחריות מוגבלת זה חלים על מחשבים שנרכשו מ-[Lenovo](#) או משוק של [Lenovo](#).

איך לקבל שירותות אחרות:

יש להוציא את הפסקה שלහן במערב אירופה (אנדרה, אוטראיה, בלגיה, קפריסין, הרפובליקה הצ'כית, דנמרק, אסטוניה, פינלנד, צרפת, גרמניה, יוון, הונגריה, איסלנד, אירלנד, איטליה, לטביה, ליכטנשטיין, ליטא, לוקסמבורג, מלטה, מונקו, הולנד, נורווגיה, פולין, פורטוגל, סן מרינו, סלובקיה, סלובניה, ספרד, שוודיה, שויץ, בריטניה, מדינת הוותיקן וכל מדינה שתעתרך בעתיד לאיחוד האירופי, החל מתאריך ההצטרפות):

האחריות על מחשבים שנרכשו במערב אירופה תהיה תקופה ויישמה בכל מדינות מערב אירופה בתנאי שהוכרז על המחשבים והם זמינים במדינות אלה.

אם רכשתם מחשב באחת מדינות מערב אירופה, כמוגדר לעיל, תוכלו לקבל שירותות אחרות מספק שירות עבור מחשב זה בכל אחת מהמדינות הללו, בתנאי שהמחשב הוכרז כזמין על ידי [Lenovo](#) באותה מדינה שבה תרצו לקבל שירות.

אם רכשתם מחשב אישי באלבניה, בארכניה, בבלروس, בbosניה-הרצגובינה, בבולגריה, בקרואטיה, ברפובליקה הצ'כית, בגורזיה, בהונגריה, בקוזחסטן, בקיירגיזיסטן, ברפובליקה הפדרלית של יוגוסלביה, ברפובליקה היוגוסלבית לשעבר של מקדוניה (FYROM), בМОולדובה, בפולין, ברומניה, ברוסיה, ברפובליקה הסלובקית, בסלובניה או באוקראינה, תוכלו לקבל שירות אחריות מספק שירות עבור מחשב זה בכל אחת מהמדינות הללו, בתנאי שהמחשב הוכרז כזמין על ידי סוכני Lenovo ואלה ממנה שבה תרצו לקבל שירות.

אם רכשתם מחשב באחת מדינות המזרח התיכון או אפריקה, תוכלו לקבל שירות אחריות עבור מחשב זה מספק השירותים במדינת הרכישה, בתנאי שהמחשב הוכרז כזמין על ידי SoLoMo נספקי שירותים אחרות מדינה שבה תרצו לקבל שירות אחריות באפריקה זמין בטוח של 50 קילומטרים מספק שירות. אתם תshawו בדמי המשלו של מחשבים הנמצאים מחוץ לטוח 50 הקילומטרים מספק שירות.

החוק חל:

המשפט שלහן מחליף את המשפט "חוקי המדינה בה רכשתם את המחשב" 1) "חוקי אוסטריה" במדינות הבאות: אלבניה, ארמניה, אוזבקיסטן, בלروس, בוסניה-הרצגובינה, בולגריה, קרואטיה, גורזיה, הונגריה, קוזחסטן, הרפובליקה היוגוסלבית לשעבר של מקדוניה, מולדובה, פולין, רוסיה, סלובניה, טגיקיסטן, טורקמניסטן, אוקראינה, אוזבקיסטן והרפובליקה הפדרלית של יוגוסלביה; 2) "חוקי צרפת" במדינות הבאות: אלג'יריה, בנין, בורקינה פאסו, קמרון, קייפ ורדה, הרפובליקה של מרכז אפריקה, צ'אד, איי קומורו, הרפובליקה של קונגגו, דיז'יבוטי, הרפובליקה הדמוקרטית של קונגגו, גינאה המשוונית, גינאה הצרפתית, פולינזיה הצרפתית, גבון, גמבה, גינאה, גינאה-ביסאו, חוף השנהב, לבנון, מדגסקר, מלאי, מאוריטניה, מאוריציוס, מאיטויה, מרוקו, קלדוניה החדשה, ניז'ר, ראנזון, סנגל, איי סיישל, טוגו, תוניסיה, ואנואטו, ווליס ופוטוניה; 3) "חוקי פינלנד" במדינות הבאות: אסטוניה, לטביה וליטא; 4) "חוקי אנגליה" במדינות הבאות: אנגולה, בחריין, בוטסואנה, בורונדי, מצרים, אריתריאה, אתיופיה, גאנה, ירדן, קניה, קווית, ליבריה, מלאווי, מלטה, מוזמביק, ניגריה, עומאן, פקיסטן, קטר, רوانדה, סאו תומה, ערב הסעודית, סירה לאונה, סומליה, טנזניה, אוגנדה, איחוד האמירויות הערביות, בריטניה, הגהה המערבית/עה, תימן, זמביה וזימבabwe; ו- 5) "חוקי דרום אפריקה" במדינות הבאות: דרום אפריקה, נמיביה, לסוטו וסואזילנד.

סמכוות השיפוט: יש להוסף את החיריגים שלහן לסעיף זה:

1) באוסטריה, סמכות השיפוט בגין כל המחלוקות הנובעות מכתב אחריות מוגבלת זה והקשרוות אליו, ובכלל זאת שאלת קיומו, תהיה נתונה לבית הדין המוסמך בוינה, אוסטריה (מרכז העיר); 2) באנגולה, בבחריין, בבוטסואנה, בבורונדי, במצרים, באתיופיה, באוגנדה, בירדן, בקניה, בכווית, בליבריה, במאלווי, במלטה, במוזמביק, בניגריה, בטנזניה, בפקיסטן, בקטאר, ברואנדה, בסאו תומה, בערב הסעודית, בסירה לאונה, בסומליה, בטנזניה, באוגנדה, באיחוד האמירויות הערביות, בגהה המערבית/עה, בתימן, בזמביה ובזימבabwe, כל המחלוקות הנובעות מכתב אחריות זה או הקשורות לביצועו ובכלל זאת הליכי סדר דין מוגער, יונשו לשיפוט הבלעדי של בית הדין של אנגליה; 3) בבלגיה ובלוקסמבורג, לגבי כל המחלוקות הנובעות מכתב אחריות מוגבלת זה או הקשורות לפירושו או לביצועו, מוסמכים רק החוק ובתי

המשפט של עיר הבירה של המדינה שבה רשות משרדים ו/או שבה ממוקם המשרד המסקי
 שלכם; 4) בצרפת, באלגיריה, בבניין, בבורקינה-פאסו, בקמרון, בקייפ ורדה, ברפובליקה של
 מרכז אפריקה, בצד, באיי קומו, ברפובליקה של קונגו, בדזיבוטי, ברפובליקה הדמוקרטית של
 קונגו, בגינאה המשוונית, בגינאה הצרפתית, בקמeroon, בלבנון, בפולינזיה הצרפתית, בגבון, בגמבה, בגינאה,
 בגינאה-ביסאו, בחוף השנהב, במלזיה, במדגסקר, במאלי, במאוריטניה, במאוריציויס, במאיזטה,
 במרוקו, בניו קלדוניה, בנזיר, ברואניאן, בסנגל, באיי סיישל, בטוגו, בתוניסיה, בונואטו בוליס
 ובפוטוניה, כל המחלקות הנbowות מכתב אחריות מוגבלת זה או הקשות להפרתו או לביצועו,
 כולל הילicity סדר דין מוקצה, יושבו באופן בלעדי בבית הדין המסקי של פריס; 5) בروسיה, כל
 המחלקות הנbowות מכתב אחריות מוגבלת זה או הקשות להפרתו, להפסיקתו, או
 לביטול ביצועו, יושבו בבית הדין לבודרות של מוסקבה; 6) בזרום אפריקה, בנמיביה, בלטוטו
 ובסואזילנד, שני הצדדים מסכימים להגיש את כל המחלקות הקשות לכתב אחריות מוגבלת
 זה לסתמכות השיפוט של בית המשפט העליון ביוהנסבורג; 7) בטורקיה, כל המחלקות הנbowות
 מכתב אחריות מוגבלת זה או הקשות אליו יושבו בבית הדין המركזים של איסטנבול
 (Sultanahmet) והנהלת החוצה לפועל של איסטנבול ברפובליקה הטורקית; 8) בכל אחת
 מהמדינות המפורחות להלן, כל תביעה משפטית הנbowת מכתב אחריות מוגבלת זה תובא בפני,
 ותישב באופן בלעדי על ידי, בתה דין המוסמכים של א) אמונה עבר יוון, ב) תל-אביב-יפו
 עבר ישראל, ג) מילנו עבר איטליה, ד) ליסבון עבר פורטוגל, ו-ה) מדריד עבר ספרד; ו-9)
 בבריטניה, שני הצדדים מסכימים להגיש את כל המחלקות הקשות לכתב אחריות מוגבלת
 זה לשיפוטם של בתי הדין באנגליה.

בורות: הקטע שלහן נוסף תחת כותרת זו:

באלבניה, בארמניה, באזרבייג'ן, בבלרוס, בbosניה-הרצגובינה, בבולגריה, בקרואטיה,
 בגורזיה, בהונגריה, בקוזחstan, בקיירגיזstan, ברפובליקה היוונית לשעבר של מקדוניה,
 בмолדובה, בפולין, ברומניה, ברוסיה, בסלובניה, בטג'יקיסטן, בטורקמניסטן,
 באוקראינה, באוזבקיסטן ורפובליקה הפדרלית של יוגוסלביה, כל המחלקות הנbowות מכתב
 אחריות מוגבלת זה או הקשות להפרתו, להפסיקתו או לביטולו, יושבו סופית תחת כללי
 הבורות וההסדרים של מרכז הבורות הבינלאומי לשכת הכללה הפדרלית בוינה (כללי
 וינה) על ידי שלושה בוררים שימונו בהתאם לכללים אלה. הבורות תתקיים בוינה, אוסטריה,
 והשפה הרשמית של ההליכים תהיה אングליית. החלת הבורות תהיה סופית ומחייבת את
 שני הצדדים. לפיכך, לפי פיסקה 598 (2) של החוק האוסטרי לסדרי הדין האזרחי, הצדדים
 מוחזרים במפורש על תחולת פיסקה 7 (1) של החוק. עם זאת, Lenovo עשויה
 לפתח בהליכים בבית המשפט המוסמך בארץ התקנה.

באסטוניה, בלטביה ובלטיה, כל המחלקות הנbowות מכתב אחריות מוגבלת זה יושבו באופן
 סופי בבוררות שתתקיים בהלסינקי, פינלנד, בהתאם לחוקי הבורות של פינלנד התקפים
 באותו העת. כל אחד מ הצדדים ימנה בorer אחד. לאחר מכן, ימנו שני הבוררים ביחד את
 יושב הראש. במקרה שהborרים אינם מצליחים להחליט על יושב ראש, לשכת הסחר המרכזית
 בהלסינקי תמנה את יושב הראש.

האיחוד האירופי (EU)

התנאים שלහן חלים על כל מדינות האיחוד האירופי:

האחריות על מחשבים שנרכשו במדינות האיחוד האירופי תקפה ושימה בכל מדינות האיחוד האירופי בתנאי שהוכרז על המחשבים והם נמכרים במדינות אלה.

איך לקבל שירות אחריות: יש להוסיף את התווסט שלහן לסעיף זה:

כדי לקבל שירות אחריות משירות IBM במדינות האיחוד האירופי, עייןו ברשימה מספרי הטלפון בחלק 3 – מידע בגין לאחריות.

תוכלו לפנות אל שירות IBM בכתבota ה затה:

.IBM Warranty & Service Quality Dept
PO Box 30
Spango Valley
Greenock
Scotland
PA16 0AH

ضرנסים

לضرנסים יש זכויות חוקיות בהתאם לחוקי המדינות היישומים המצדירים מכירה של טובין לضرנסים. זכויות אלה אינן מושפעות מהאחריות הנינתנת לפי כתוב אחריות מוגבלת זה.

אוסטריה, דנמרק, פינלנד, יוון, איטליה, הולנד, נורבגיה, פורטוגל, ספרד, שוודיה ושוויין

הגבלות החבות: האמור להן מחייב את התנאים בסעיף זה בכללותם:

למעט במקרה שחוק קוגנטי קבוע אחרת:

1. חבותה של Lenovo לכל נזק או אובדן העולמים להיגרם כתוצאה ממילוי התחביבות כאמור בכתב אחריות מוגבלת זה או בקשר לכתב אחריות מוגבלת זה או מכל סיבה אחרת הקשורה לכתב אחריות מוגבלת זה, מוגבלת לפיצוי רך על אותם נזקים והפסדים שהוכחו ונגרמו בפועל כתוצאה מיידית וישראל של אי-AMILIO התחביבות אלה (אם המחדל הוא של SoLo) או כתוצאה מגורם זה, ובנסיבות המרבי השווה לזה ששולם בגין רכישת המחשב.

הגבלה שלעיל לא תחול על פיצוי בגין נזקי גוף (כולל מוות) ונזק לרכוש מוחשי ולרכוש מוחשי אישי אשר לגבייהם יש ל-Lenovo חבות על פי חוק.

2. **בשות נסיבות שהן לא תהיה ל-Lenovo, לשפקייה, לשוקהיה או לשפקי השירות שלה חבות בגין כל אחד מהמצבים שלහן, אף אם אפשרות זאת הובאה לידיעתם:** (1) אובדן או נזק לנוטונים; (2) נזק נלווה או עקיף או נזק כלכלי תוצאה שלשה; (3) אובדן רווחים, גם אם הוא נובע כתוצאה מיידית של האירוע שגורם לנזקים; או (4) אובדן עסקים, הכנסה, מוניטין או חסכנות צפויים.

צՐפָת וּבְלַגִּיה

הגבלת החבות: האמור להלן מחליף את התנאים בסעיף זה בנסיבות:
למעט במקרה שחוק קוגניטי קבוע אחרת:

1. חבותה של Lenovo לכל נזק או אובדן העולמים להיגרם כתוצאה ממילוי התחייבויותה בכתב אחריות מוגבלת זה או בקשר לכתב אחריות מוגבלת זה, מוגבלת לפיצוי רך על אותם נזקים והפסדים שהוכחו וشنובעים בפועל כתוצאה מיידית ושירה של אי-AMILIO התחייבויות אלה (אם המחדל הוא של Lenovo), וזאת בסכום המרבי השווה למחר ששולם עבור המחשב שגרם את הנזק.

הגבלת שליל לא תחול על פיצוי בגין נזקי גופו (כולל מוות) ונזק לרכוש מוחשי ולרכוש מוחשי אישי אשר לגבים יש Lenovo חבות על פי חוק.

2. בשום נסיבות שאין לה תהיה ל-Lenovo, לשפטה, למשוקה או לשפרי השירות שלא חבות בגין כל אחד מהמצבים שלහן, אף אם אפשרות זאת הובאה לידייעות: (1) אובדן או נזק לנוטונים; (2) נזק נלווה או עקיף או נזק כלכלי תוצאותיו כלשהו; (3) אובדן רוחים, גם אם הוא נובע כתוצאה מיידית של האירוע שגרם לנזקים; או (4) אובדן עסקים, הכנסה, מוניטין או חסכנות צפויות.

התנאים שלහן חלים בנסיבות הבאות:

אוסטריה

התנאים המפורטים בכתב אחריות מוגבלת זה מחליפים כל אחריות שהיא הינה הינה ומעוגנת בחוק. נושא ששהאחריות חלה עליו: המשפט שלහן מחליף את המשפט הראשון בפסקה הראשונה בסעיף זה.

האחריות למחשב של Lenovo כוללת את התקודם של המחשב הדורש לשימוש רגיל ואת עמידת המחשב במפרטיו.

המשפטים שלහן נוספים לסעיף זה:

התקופה המוגבלת עברו צרכנים המגנים תביעה על הפרת תנאי האחריות היא התקופה הקבועה בחוק לכל הנסיבות. במקרה שספק השירות אינו מסוגל לתקן מחשב של Lenovo, תוכלו לבקש החזר כספי חלק, ככל שהדבר מוצדק, בגובה ירידת הערך של חלק המחשב שלא תוקן, או לחלופין, לבקש לבטל את ההסכם המתיחס למחשב ולקלב החזר כספי.

פסקה השנייה אינה חלה.

מה תעשה Lenovo כדי לתקן בעיות: יש להוסיף את התוספת שלහן לסעיף זה: במשך תקופת האחריות, תחזיר לך Lenovo את עלויות המשלוח של המחשב ללא תיקן אל שירות IBM.

הגבלת החבות: יש להוסיף את הפסקה שלහן לסעיף זה:
הגבלות והויצאים מן הכלל שצוינו בכתב האחריות המוגבלת אינם חלים על נזקים שנגרמו על ידי Lenovo עקב הונאה או רשלנות חמורה ובשל אחריות מפורשת.

המשפט שלහן נוסף לסתום של סעיף 2: חבotta של Lenovo במסגרת סעיף זה מוגבלת להפרת תנאי מהותי של ההסכם במקרים של רשלנות רגילה.

מצרים

הגבלות החבות: האמור להלן מחליף את סעיף קטן 2 בסעיף זה: לגבי כל נזק ישיר שנגרם בפועל, חבotta של Lenovo מוגבלת לסכום הכלול ששולם עבור המחשב נשוא התביעה.

ספקים, משוקים וספק שירות (לא שינוי).

צרפת

הגבלות החבות: המשפט שלහן מחליף את המשפט השני בפסקה הראשונה בסעיף זה: במקרים כאלה, ללא תלות בעילה שבגינה אתם זכאים לתבע פיצויים מ-*Lenovo*, חבotta של *Lenovo* לא תעלה על: (סעיפים קטנים 1 ו-2 לא שינוי).

גרמניה

נושאים שהאחריות חלה עליהם: המשפט שלහן מחליף את המשפט הראשון בפסקה הראשונה בסעיף זה:

האחריות למחשב של *Lenovo* כוללת את התפקיד של המחשב הדורש לשימוש רגיל ואת עמידת המחשב במפרטיו.

המשפטים שלහן נוספים לסתום של סעיף זה:

תקופת האחריות המינימלית למחשבים היא שנים עשר חודשים. במקרה שספק השירות אינו מסוגל לתקן מחשב של *Lenovo*, תוכלו לבקש החזר כספי חלק, ככל שהדבר מוצדק, בגין ירידת הערך של חלק המחשב שלא תוקן, או לחיפויו, לבקש לבטל את ההסכם המתיחס למחשב ולקבל החזר כספי.

פסקה השנייה אינה חלה.

מה תעשה *Lenovo* כדי לתקן בעיות: יש להוסיף את התוספת שלහן לסתום של סעיף זה: במקרה תקופת האחריות, עלות העברת המחשב שבו אירעה התקלה אל שירות IBM תחול על *Lenovo*.

הגבלות החבות: יש להוסיף את הפסקה שלහן לסתום של סעיף זה: הגבלות והויצואים מן הכלל שצווינו בכתב האחריות המוגבלת אינם חלים על נזקים שנגרמו על ידי *Lenovo* עקב הונאה או רשלנות חמורה ובשל אחריות מפושת.

המשפט שלහן נוסף לסתום של סעיף 2: חבotta של *Lenovo* במסגרת סעיף זה מוגבלת להפרת תנאי מהותי של ההסכם במקרים של רשלנות רגילה.

הונגריה

הגבלת החבות: יש להוסיף את התוספת שלහן לסוף סעיף זה:
ההבלות והויצאים מן הכלל המפורטים בזאת לא יחולו במקורה של אחריות בגין הפרת
חוזה הפגעת בחים, ברוחה הגופנית או בבריאות שנגרמה בכונה, ברשלנות חמורה או
במעשה פלילי.

הצדדים מקבלים את הגבלת החבות בסעיף תקף ומזהירים כי סעיף 1(2) של החוק האזרחי
ההונגרי חל, הואיל ומחיר הרכישה ויתר ההטבות העולות מכתב האחריות המוגבלת הנוכחית
מאזינים את ההגבלת האמורה.

אירלנד

נושאים שהאחריות חלה עליהם: יש להוסיף את התוספת שלහן לסוף סעיף זה:
למעט האמור במפורש בתנאים ותנויות אלה, כל התנויות מכוח החוק, כולל כל אחריות כלל,
אולם מבלי לגרוע מכללות האמור לעיל, כל אחריות הנובעת מחוק מכירת טובין (Sale of Goods Act 1893
1980 (of Goods Act 1893 ומחוק מכירת טובין ואספקת שירותים (Sale of Goods and Supply of Services Act 1980) מボוטלת בזאת.

הגבלת החבות: המשפטים שלහן מחליפים את התנאים בסעיף זה בכללותם:
לצורך סעיף זה, "מחליל" פירושו כל פעללה, הצהרה, אי-биוץ פיעולה או רשלנות מצד Lenovo
בקשר עם, או ביחס אל, נשוא כתוב האחריות המוגבלת שבגינו מוטלת עלoso חבות חוקית
כלפיכם, בין אם בגין עילה חמוצה או בגין עילה נזיקית. מספר מחדלים שביחד גורמים, או
תורמים, לאותו אובדן או נזק באופן ממשי, ייחשבו כמחליל אחד שAIRU ביום התרכשותו של
המחליל האחרון מסוג זה.

יתכנו מצבים שבהם, עקב מחדל, תהיו זכאים לATABOO פיצויים מ-Lenovo.

1. חלק זה מגדר את היקף חבותה של Lenovo ואת תרופתכם היחידה.
2. בכספי לסעיף נושאים שאין לו-Lenovo חבות בגין Lenovo, Lenovo קיבל על עצמה חבות בלתי מוגבלת לנזקים לרוכשים המוחשי הנובעים מרשלנותה.
3. למעט האמור בסעיפים 1 ו-2 לעיל, החבות הכלולות של Lenovo לנזקים שנגרמו בפועל בגין כל מחדל שהוא לא تعالה בשום מקרה על 125% מהסכום ששילמתם עבור המחשב הקשור לשירותים למחדל.

נושאים שאין לו-Lenovo חבות בגין

פרט לחבות המצוינת בסעיף קטן 1 לעיל, בשום נסיבות שהן לא תחול חבות על Lenovo, משוקה או ספקית השירותים שלא בגין המפורט להלן, אף אם הובאה לידיים האפשרות לקיומו:

1. אובדן או נזק לניטונים;
2. אובדן מיוחד, עקייף או תוכאת;
3. אובדן רוחים, עסקים, הכנסה, מוניטין או חסכנות צפויים.

סלובקיה

הגבלת החבות: יש להוסיף את התוספת שלහן לסוף הפסיקת האחזרנה:
ההבלות חלות במידה שאינן אסורות עפ"י 373-386 §§ של חוק הסחר הסלובקי.

דרום אפריקה, נמיביה, בוטצואנה, לסוטו וסואזילנד

הגבלת החבות: יש להוציא את התוספת שלහן לסעיף זה: חבותה הכלולת של Lenovo בגין נזק שנגרם כתוצאה מפעול הנובע מכל מצב הכרוך בא-ביוץ מצד Lenovo בנוגע לנושא כתוב אחריות זה, תהיה מוגבלת לסכום ששילמתם עבור המחשב הספציפי שהוא נשוא תביעתכם כלפי Lenovo.

בריטניה

הגבלת החבות: האמור להלן מחליף את התנאים בסעיף זה בכללותם: לצורכי סעיף זה, "מחליל" פירושו כל פעולה, ה猝ה, אי-биוץ פעליה או רשלנות מצד Lenovo בקשר עם, או ביחס אל, נשוא כתוב האחריות המוגבלת שבגינו מוטלת על Lenovo חבות חוקית ככלפיכם, בין אם בגין עילה חוזית או בגין עילה נזיקית. מספר מחדלים שביחד גורמים, או תורמים, לאותו אובדן או נזק באופן מסוים, ייחשבו כמחליל אחד.

יתכנו מצבים שבהם, עקב מחדל, תהיו זכאים לתבוע פיצויים מ-IBM.

חלק זה מגדר את היקף חבותה של IBM ואת תרומותכם היחידה.

1. Lenovo קיבל על עצמה חבות בלתי מוגבלת בגין:

א. מוות או נזקי גופו שנגרמו בשל רשלנותה; וכן

ב. הפרת התחריות ע"פ סעיף 12 לחוק מכירת טובין 1979

(Sale of Goods Act 1979) או ע"פ סעיף 2 לחוק אספקת טובין

ושירותים 1982 (Supply of Goods and Services Act 1982) או

ע"פ שינוי או חקיקה חדש של סעיפים אלה.

2. בכפוף לסעיף **נושאים שאין לו Lenovo** חבות בגיןם להלן, Lenovo קיבל על

עצמה חבות בלתי מוגבלת לנזקים לרוכשכם המוחשי הנובעים מרשלנותה.

3. למעט האמור בסעיפים 1 ו-2 לעיל, חבותה הכלולת של Lenovo לנזקים

בפועל עבור כל מחדל שהוא, לא עליה בשום מקרה על 125% ממחיר הרכישה

הכולל או מהחובים שהולמו בגין המחשב הקשור לשירות אל המחדל.

הגבלת זו חלה גם על ספקיה של Lenovo, על המשווקים ועל ספק השירות. זהה האחריות המשותפת המרבית של סוכנו, Lenovo, ספקיה, משווקיה וספקי השירות.

נושאים שאין לו Lenovo חבות בגיןם

פרט לחבות המצוינת בסעיף קטן 1 לעיל, בשום נסיבות שהן לא תחול חבות על Lenovo, משוקייה או ספקי השירות שלא בגין המפורט להלן, אף אם הובאה לידייעות האפשרות לקיומו:

1. אובדן או נזק לנטוונטים;

2. אובדן מיוחד, עקיין או תוצאות; או

3. אובדן רוחים, עסקים, הכנסה, מוניטין או חסכנות צפויים.

חלק 3 - מידע בנוגע לאחריות

חלק זה מספק מידע בנוגע לאחריות החלה על המחשב שלכם, לרבות תקופת האחריות וסוג השירות האחריות שספקת Lenovo.

תקופת האחריות

תקופת האחריות עשויה להשנות ממדינה למدينة או מאזור לאזור והוא מצוינת בטבלה שלהן. העיה: "אזור" פירושו "הונג קונג - אזור מנהלי מיוחד של סין" או "מקאו - אזור מנהלי מיוחד של סין".

תקופת האחריות של 3 שנים על חלקים ומנה אחת על עבודה פירושה של Lenovo מספקת שירות אחריות ללא תשלום עבור:

א. חלקים ועבודה במשך השנה הראשונה של תקופת האחריות; וכן

ב. חלקים בלבד, על בסיס החלפתם, בשנה השנייה והשלישית של תקופת האחריות. IBM תגבה מכם תשלום על כל עבודה שתספק לצורך ביצוע התיקונים או הוחלפות בשנה השנייה והשלישית של תקופת האחריות.

סוג השירות האחריות	תקופת האחריות	ארץ או אזור הרכישה	סוג מחשב
6 1	חלקים ועבודה - שנה אחת מארז סוללות - שנה אחת	ארה"ב, קנדה, מקסיקו, ברזיל, אוסטרליה ויפן	1829
7 1	חלקים ועבודה - שנה אחת מארז סוללות - שנה אחת	אחר	
6 1	חלקים ועבודה - 3 שנים מארז סוללות - שנה אחת	ארה"ב, קנדה, מקסיקו, ברזיל, אוסטרליה ויפן	1830
7 1	חלקים ועבודה - 3 שנים מארז סוללות - שנה אחת	אחר	
5 1	חלקים ועבודה - 3 שנים מארז סוללות - שנה אחת	כולם	1831
6 1	חלקים ועבודה - שנה אחת מארז סוללות - שנה אחת	ארה"ב, קנדה, מקסיקו, ברזיל, אוסטרליה ויפן	1832
7 1	חלקים ועבודה - שנה אחת מארז סוללות - שנה אחת	אחר	
5 1	חלקים ועבודה - 3 שנים מארז סוללות - שנה אחת	כולם	1833
6 1	חלקים ועבודה - שנה אחת מארז סוללות - שנה אחת	ארה"ב, קנדה, מקסיקו, ברזיל, אוסטרליה ויפן	1834
7 1	חלקים ועבודה - שנה אחת מארז סוללות - שנה אחת	אחר	
6 1	חלקים ועבודה - שנה אחת מארז סוללות - שנה אחת	ארה"ב	1836

סוג שירות האחריות	תקופת אחריות	ארץ או אזור הרכישה	סוג מחשב
6 1	חלקים ועבודה - 4 שנים מארז סוללות - שנה אחת	ארה"ב, קנדה, מקסיקו, ברזיל, אוסטרליה ויפן	1840
7 1	חלקים ועבודה - 4 שנים מארז סוללות - שנה אחת	אחר	
5 1	חלקים ועבודה - 4 שנים מארז סוללות - שנה אחת	קולם	1841
6 1	חלקים ועבודה - שנה אחת מארז סוללות - שנה אחת	ארה"ב, קנדה, מקסיקו, ברזיל, אוסטרליה ויפן	1842
7 1	חלקים ועבודה - שנה אחת מארז סוללות - שנה אחת	אחר	
6 1	חלקים ועבודה - שנה אחת מארז סוללות - שנה אחת	ארה"ב, קנדה, מקסיקו, ברזיל, אוסטרליה ויפן	1846
7 1	חלקים ועבודה - שנה אחת מארז סוללות - שנה אחת	אחר	
6 1	חלקים ועבודה - 3 שנים מארז סוללות - שנה אחת	ארה"ב, קנדה, מקסיקו, ברזיל, אוסטרליה ויפן	1847
7 1	חלקים ועבודה - 3 שנים מארז סוללות - שנה אחת	אחר	
5 1	חלקים ועבודה - 3 שנים מארז סוללות - שנה אחת	קולם	1848
6 1	חלקים ועבודה - שנה אחת מארז סוללות - שנה אחת	ארה"ב, קנדה	1849
6 1	חלקים ועבודה - 4 שנים מארז סוללות - שנה אחת	ארה"ב, קנדה, מקסיקו, ברזיל, אוסטרליה ויפן	1850
7 1	חלקים ועבודה - 4 שנים מארז סוללות - שנה אחת	אחר	
5 1	חלקים ועבודה - 4 שנים מארז סוללות - שנה אחת	קולם	1870
6 1	חלקים ועבודה - שנה אחת מארז סוללות - שנה אחת	ארה"ב, קנדה, מקסיקו, ברזיל, אוסטרליה ויפן	1858
7 1	חלקים ועבודה - שנה אחת מארז סוללות - שנה אחת	אחר	
6 1	חלקים ועבודה - שנה אחת מארז סוללות - שנה אחת	ארה"ב, קנדה	1859

סוגי שירותי האחריות	תקופת אחריות	ארץ או אזור הרכישה	סוג מחשב
6 1	חלקים ועובדות - 3 שנים מארז סוללות - שנה אחת	ארה"ב, קנדה, מקסיקו, ברזיל, אוסטרליה ויפן	1860
7 1	חלקים ועובדות - 3 שנים מארז סוללות - שנה אחת	אחר	
5 1	חלקים ועובדות - 3 שנים מארז סוללות - שנה אחת	קולם	1861
6 1	חלקים ועובדות - 4 שנים מארז סוללות - שנה אחת	ארה"ב, קנדה, מקסיקו, ברזיל, אוסטרליה ויפן	1862
7 1	חלקים ועובדות - 4 שנים מארז סוללות - שנה אחת	אחר	
5 1	חלקים ועובדות - 4 שנים מארז סוללות - שנה אחת	קולם	1863
6 1	חלקים ועובדות - שנה אחת מארז סוללות - שנה אחת	ארה"ב, קנדה, מקסיקו, ברזיל, אוסטרליה ויפן	2883
7 1	חלקים ועובדות - שנה אחת מארז סוללות - שנה אחת	אחר	
6 1	חלקים ועובדות - שנה אחת מארז סוללות - שנה אחת	ארה"ב, קנדה, מקסיקו, ברזיל, אוסטרליה ויפן	2887
7 1	חלקים ועובדות - שנה אחת מארז סוללות - שנה אחת	אחר	
6 1	חלקים ועובדות - 3 שנים מארז סוללות - שנה אחת	ארה"ב, קנדה, מקסיקו, ברזיל, אוסטרליה ויפן	2888
7 1	חלקים ועובדות - 3 שנים מארז סוללות - שנה אחת	אחר	
5 1	חלקים ועובדות - 4 שנים מארז סוללות - שנה אחת	קולם	2889
6 1	חלקים ועובדות - 4 שנים מארז סוללות - שנה אחת	ארה"ב, קנדה, מקסיקו, ברזיל, אוסטרליה ויפן	2894
7 1	חלקים ועובדות - 4 שנים מארז סוללות - שנה אחת	אחר	
5 1	חלקים ועובדות - 4 שנים מארז סוללות - שנה אחת	קולם	2895

סוגים של שירות אחראיות

במקרה הצורך, פק השירות יספק שירות תיקון או החלפה בהתאם לסוג השירות האחראיות שצוין עבור המחשב שלכם שלילן, וכמתואר להלן. מן מתן השירות יהיה תלוי במועד הפניה וכפוף לזמןנות החלקים. רמות השירות הן ייעדים של זמן תגובה והן אינם מובטחות. ייתכן שרמת השירות האחראיות המצוינת לא תהיה זמינה בכל האתרים בחו"ל העולם וייתכן שתשלומיים נוספים יחולו מחוץ לאזורי השירותים הרגילים של ספק השירות. פנו לנציג ספק השירות המקומי או לשוק שלכם כדי לקבל מידע ספציפי למدينة או למיקום מסוימים.

1. שירות יחידות להחלפה עצמית ("CRU")

ספק Lenovo לכלם יחידות CRU להתקנה CRU מסוג 1 Tier קלים להתקנה, בעוד CRU מסוג 2 Tier דורשים כישורים טכניים מסוימים וכלי עבודה. מידע והוראות החלפה עבור יחידות להחלפה עצמית מסווקים עם המחשב, והם זמינים לפי בקשתכם מ-
Lenovo בכל עת. תוכלו להתקין יחידה להחלפה עצמית בעצמכם או בקש מספק השירות להתקין אותה, ללא חיוב נוספת, בהתאם לשוג השירות האחראיות שצוין עבור המחשב שלכם.
Lenovo מצינית בחומרה המצוורפים ליחידה להחלפה עצמית אם יש להחזיר אליה יחידה פגומה. כאשר נדרשת החזרה, (1) הוראות החזרה ואריזה נשלחות יחד עם היחידה להחלפה עצמית, ו-(2) ייתכן שתוחיבו בעלות היחידה להחלפה עצמית החלופית אם Lenovo לא קיבל את היחידה הפגומה בתוך 30 יום ממועד החלוקה החלופי.

2. שירות באתר הלוקו

ספק השירות יתקן או יחליף את המחשב הלא תקין בחצריכם ויוודא את פעולתו. עליכם לספק שטח עבודה מתאים שיאפשר פירוק והרכבה מחדש של המחשב של Lenovo. השטח חייב להיות נקי, מואר היטב ומתאים למטרה זו. בחלק מהמחשבים, ביצוע תיקונים מסוימים עשוידרש את שליחות המחשב למרכז שירות ייעודי.

3. שירות שליחות או מרכז שירות

עליכם לנתק את המחשב הלא תיקון, לצורך איסוף שיוסדר על ידי ספק השירות. יסופקו לכם חומראי אריזה לצורך החזרת המחשב שלכם למרכז שירות ייעודי. שליח יאוסף את המחשב ויעביר אותו למרכז השירות הייעודי. לאחר שהמחשב יתוקן או יוחלף, מרכז השירות יסדיר את החזרת המחשב לחצריכם. אתם תהיו אחראים להתקנת המחשב ולאימונות תקינותו.

4. שירות במסירה או במשלוח דואר על ידי הלוקו

עליכם למסור או לשולח בדואר, לפי הוראות ספק השירות (בתשלום מראש שישולם על ידכם, אלא אם יצוין אחרת), את המחשב הלא תיקון כשהוא ארוֹן כהלה, אל תוך ייעודי. לאחר תיקון או החלפת המחשב, תוכלו לאסוף אותו. אם המחשב נשלח בדואר, תחזיר לכם את המחשב על חשבונת, אלא אם ספק השירות יצין אחרת. אתם תהיו אחראים להתקנת המחשב לאחר קבלתו ולאימונות תקינותו.

5. יחידות להחלפה עצמית ושירות באתר הלוקו

סוג זה של שירות אחראיות הוא שילוב של סוג 1 ושל סוג 2 (ראו לעיל).

6. יחידות להחלפה עצמית ושירות שליחות או מרכז שירות

סוג זה של שירות אחראיות הוא שילוב של סוג 1 ושל סוג 3 (ראו לעיל).

7. יחידות להחלפה עצמית ושירות במסירה או במשלוח דואר על ידי הלוקו

סוג זה של שירות אחראיות הוא שילוב של סוג 1 ושל סוג 4 (ראו לעיל).
כasher מפורט שירות אחראיות מסווג 5, 6 או 7, יקבע ספק השירות מהו שירות האחראיות המתאים לתיקון.

* סוג שירות זה נקרא ThinkPad EasyServ או EasyServ במדינות מסוימות.

כדי לקבל שירותים אחראיות, יש לפנות אל ספק השירות בקנדה או בארצות הברית, יש להתקשר למספר הטלפון (426-7378) 1-800-IBM-SERV. במדינות אחרות, עייןנו ברשימה מספרי הטלפון שהלן.

רשימת טלפונים ברחבי העולם

מספריו הטלפון כפופים לשינויים ללא הודעה מראש. לקבלת מספריו הטלפון העדכניים ביותר, בקרו בכתובת www.lenovo.com/think/support ולחצו על **Support phone list**.

מספר טלפון	מדינה או אזור
+44 (0) 1475 555 055 אפריקה: дром אפריקה: +27-11-3028888 מרכז אפריקה: פנו לשותף העסקי הקרוב של IBM 0800110756 - 0800-666-0011 (ספרדית)	אפריקה
01-211-454-610 01-24592-5901 (אנגלית)	אוסטריה
131-426 000-411-005-6649 (ספרדית)	אוסטרליה
39-800-820094-02-7031-6101 (איטלקית)	איטליה
800-140-3555 , +62-21-251-2955 (באנגלית, אינדונזית, אנגלית)	אינדונזיה
01-815-9202 שירותות אחראיות ותמיכה : 01-881-1444 (אנגלית)	אירלנד
250-5696 +386-61-1796-699 (ספרדית)	אל סלבדור
1-800-426911 1-800-IBM-SERV (1-800-426-7378) (אנגלית)	אסטוניה
0800-0189 بولיביה	אקוודור
02-210 9820 (הולנדית) 02-210 9800 (צרפתית)	ארצאות הברית
02-225-3611 שירותות אחראיות ותמיכה :	בלגיה

מספר טלפון	מדינה או אזור
אזרור סאו פאולו : 3889-8986 (11) 0800-7014-815 (פורטוגזית ברזילאית)	ברזיל
0-1475-555 055 שירותות אחריות ותמייה: תוכנה: 08457-151-516 חומרה: 08705-500-900 (אנגלית)	בריטניה
335-8490 (ספרדית)	גואטמלה
07032-1549 201 שירותות אחריות ותמייה: 01805-25-35-58 (גרמנית)	גרמניה
45 20 82 00 שירותות אחריות ותמייה: 7010-5150 (דנית)	דנמרק
1600-44-6666 מספר חינם חלופי : +90-80-2678-8940 (אנגלית)	הודו
31-20-514-5770 (הולנדית)	הולנד
+36-1-382-5720	הונגריה
232-4222 טוגסיגאלפה וSEN פדרו סולה: SEN פדרו סולה: 552-2234 (ספרדית)	הונדורס
+44 (0) 1475 555 055 +7-095-940-2000 (רוסית)	המזרח התיכון הפדרציה הרוסית
566-4755 או 566-5161 8201 שלוחה מספר חיוג חינם בתוך הרפובליקה הדומיניקנית: (ספרדית) 1-200-1929	הרפובליקה הדומיניקנית
+420-2-7213-1316	הרפובליקה הצ'כית
האזור הצפוני והאנטי: 84)-4-843-6675 האזור הדרום מערבי והוא צי מין סייטי: 84) 8-829-5160 (אנגלית, ויאטנامية)	וייטנאם
0-800-100-2011 (ספרדית)	ונצואלה
00-800-446-32-041 (טורקית)	טורקיה
886-2-8723-9799 (מנדרינית)	טיוואן
+30-210-680-1700	יוון
:ThinkPad שירות חינם: 0120-887-874 שירותות בינלאומיות: + 81-46-266-4724 שני המספרים שלעילי מפנים למענה קולי ביפנית. לתמיכת טלפון יפנית באנגלית, המתינו לסטום ההודעה המוקלטת בשפה היפנית ותווערו למרכז. בקשו "English support please" שיחתכם תועבר למרכז. דובר אנגלית.	יפן
תוכנות למחשב אישי: 0120-558-695 שירותות בינלאומיות: + 81-44-200-8666 (+ יפנית)	

מספר טלפון	מדינה או אזור
352-298-977-5063 (צרפתית)	לוקסמבורג
+386-61-1796-699	לטביה
+386-61-1796-699	לייטא
1800-88-8558 (אנגלית, בהסה, מלאי)	מלזיה
+356-23-4175	מלטה
+001-866-434-2080	מקסיקו
66 81 11 00	נורווגיה
שירות אחריות ותמיכה : 8152-1550 (נורווגית)	ניו זילנד
0800-446-149 (אנגלית)	ניקרגואה
255-6658 (ספרדית)	סין
800-810-1818 (מנדרינית)	סין (הונג קונג - אוצר מנהלי מיוחד)
מחשבים אישיים ביתיים: 852-2825-7799	סינגפור
מחשבים אישיים עסקיים: 852-8205-0333	סלובניה
852-2825-7799 WorkPad-1 ThinkPad-1 (קנטונזית, אנגלית, פוטוגוואו)	סלובקיה
1800-3172-888 (אנגלית, בהסה, מלאי)	ספרד
386-1-4796-699	סרי-לנקה
421-2-4954-1217	פולין
91-397-6503 91-714-7983 (ספרדית)	פורטוגל
94-11-2448-442 (אנגלית)	פיליפינים
+48-22-878-6999	פינלנד
351-21-892-7147 (פורטוגזית)	פינמה
1800-1888-1426 (אנגלית) + 63-2-995-8420 + 09-459 69 60	פרו
שירות אחריות ותמיכה : + 358-800-1-4260 (פינית)	צ'ילה
206-6047 (ספרדית)	צראפת
0-800-50-866 (ספרדית)	קולומביה
800-224-488 (ספרדית)	קורטונה ריקה
0238-557-450	קוריאניה
שירות אחריות ותמיכה :	קנדה
תוכנה: 0810-631-020	קפריסין
חומרה: 0810-631-213 (צרפתית)	קרואטיה
1-800-912-3021 (ספרדית)	
284-3911 (ספרדית)	
1588-5801 (קוריאנית)	
1-(אנגלית, צרפתיות) 416-383-3344 בטורונטו בלבד:	
+357-22-841100	
0800-0426	

מספר טלפון	מדינה או אזור
+4-021-224-4015	רומניה
08-477 4420	שווייניה
שירותות אחריות ותמיכה : +077-117-1040 (שווייניה)	
058-333-0900 שירותות אחריות ותמיכה : +0800-55-54-54 (גרמניה, צרפתית, איטלקית)	שווייץ
1800-299-229 (תאי)	תайлנד

תוספת לאחריות למקסיקו

תוספת זו נחשבת כחלק מכתב האחריות המוגבלת של Lenovo והיא תקפה אך ורק ובאופן בלעדי למחשבים שモפעדים ונשחררים בטritelוריה של איחוד המדינות של מקסיקו. במקרה של סתירה, יחולו התנאים של/tosפת זו.

על כל התוכנות שנטענו מראש בצדד תהיה אחריות של שלושים (30) ימים בלבד על פגמים בהתקנה מתאריך הרכישה. Lenovo אינה אחראית למידע שבתוכנות אלו ו/או בכל תוכנה נוספת שתותקן על ידכם או שתותקן לאחר רכישת המחשב.

בעבור שירותים שאינם הכללים באחריות ייגבה תשלום מהמשתמש הסופי, לפני מתן אישור.

במקרה שנדרש תיקון במסגרת האחריות, פנו למרכז התמיכה בלקוחות בטלפון 001-866-434-2080, ושם יפנו אתכם למרכז השירות המורשה הקרוב ביותר. אם לא קיים מרכז שירות מורשה בעירכם, באזוריכם או במרחק של 60 קילומטר מעירכם או מאזורכם, האחריות כוללת דמי הובלה סבירים הקשורים בהובלת המחשב למרכז השירות המורשה הקרוב ביותר. פנו למרציג השירות המורשה הקרוב ביותר כדי לקבל את האישורים הנחוצים או כדי לקבל מידע בקשר למשלוח של המחשב ולכתובות אליה יש לשלוות אותן.

לקבלת רשימה של מרכזי שירות מורשים, בקרו בכתבות:
http://www.pc.ibm.com/la/centros_de_servicio/servicio_mexico/servicio_mexico.html

מיוצר על ידי:

IBM de México, Manufactura y Tecnología, S. A. de C. V.
Camino a El Castillo 2200
El Salto, Jalisco
C.P. 45680,
Tel. 01-800-3676900

משווק על ידי

Lenovo de México, Comercialización y
.Servicios, S. A. de C. V
Alfonso Nápoles Gándara No 3111
Parque Corporativo de Peña Blanca
Delegación Álvaro Obregón
México, D.F., México
,C.P. 01210
325-00-800-00-Tel. 01

נספח ג. ייחidot להחלפה עצמית (CRUs)

החלקים המפורטים להלן הם ייחdot להחלפה עצמית (CRUs) למחשב ThinkPad.

להלן מפורטים היחdot להחלפה עצמית (CRUs) והтиיעוד שבו נמצאות הוראות ההסרה או הוראות החלפה.

סרטוני וידאו מקוונים	מודריך תחזוקת חומרה מקוון	Access IBM	כרצה התקינה	מודריך שירות ופתרון בעיות	
يיחdot להחלפה עצמית מסוג 1					
X	X	X		X	סוללה
			X		מתאים AC וכבל חשמל
			X		כיסוי Trackpoint
X	X	X		X	כונן דיסק קשיח
X	X	X			התקן Ultrabay
			X		כבל טלפון
X	X	X	X		זיכרון
يיחdot להחלפה עצמית מסוג 2					
X	X	X			Daughter Card لتקשורת
X	X	X			מקלדת

תוכלו למצוא הוראות להחלפת ייחdot להחלפה עצמית (CRUs) במערכת העזרה המכלולת במחשב, Access IBM, כדי להפעיל את Access IBM, לחצו על הלחצן הכחול בתחתוןThinkPad.

אם לא תוכלו לגשת להוראות אלו או אם תתקשו להחליף ייחה להחלפה עצמית, תוכלו להשתמש במקורות הנוספתיים של להלן:

- המדריך המקורי לתחזוקת חומרה וקטעי וידאו מקוונים זמינים באתר האינטרנט לתמיכה, בכתובת: <http://www.lenovo.com/think/support/site.wss/document.do?Indocid=part-video>
- מרכז תמיכה בלקוחות. קיבלת מספרי הטלפון של מרכז התמיכה בארץכם או בחו"ם,
- ראו "רשימת טלפונים ברחבי העולם" בעמוד 67.

נספח ד. הודעה

ההודעות

ייתכן ש-Lenovo לא תציע את המוצרים, את השירותים או את המאפיינים הנדרנים במסמך זה בכל המדינות. לקבלת מידע על המוצרים והשירותים הזרים כעת באזרכם, פנו לנציג Lenovo המקומי. התיקיות ל מוצר, תוכנה או שירות של Lenovo אינה קובעת או מرجעת על כל שניתן להשתמש אך ורק ב מוצרים, בתוכנות או שירותי המוצרים של Lenovo. במקומות, ניתן להשתמש בכל מוצר, תוכנה או שירות בעלי תפוקדות שוות-ערך, שאינם מפרים את זכויות הקניין הרוחני של Lenovo. עם זאת, המש坦ש יהיה אחראי להערכתו ולאירוע הפעולה של כל מוצר, תוכנה או שירות שאינם של Lenovo.

ייתכן של-Lenovo יש פטנטים או בקשות ממתינות לפטנטים המכיסים נושאים המתווארים במסמך זה. האספקה של מסמך זה אינה מקנה רישיון לפטנטים אלו. תוכלו לשולח בבקשת רישיון, בכתב, אל:

Lenovo (United States), Inc.
500 Park Offices Drive, Hwy. 54
Research Triangle Park, NC 27709
U.S.A.
Attention: Lenovo Director of Licensing

LENOVO GROUP LTD. מספקת פרסום זה "כਮות שהוא" ללא אחריות כלשהי, מפורשת או מכללה, ובכלל זה, ומבליל פגוע בכלליות האמור לעיל, אחריות מכללה בוגע לאי-הפרה, לשחרירות או להתחמה למטרה מסויימת. מדיניות מסוימות אין מתיירות ויתור על אחריות מפורשת או אחריות מכללה בעסקאות מסוימות ולכון, ייתכן שהצהרה זו לא תחול עליהם.

מידע זה יכול לכלול אי-דיוקים טכניים וטעויות טיפוגרפיות. המידע שהללו מתעדכן מפעם לפעם. השינויים ישולבו בהדרגות החדשנות של פרסום זה. Lenovo רשוויה להכנס שיפורים ו/או שינויים ב מוצרים ו/או בתוכנות המתווארים בפרסום זה בכל זמן וללא הודעה מוקדמת.

ה מוצרים המתווארים במסמך זה אינם מיועדים לשימוש במערכות השתלת אירירים או באמצעות הצלת חיים אחרים, שבهم תקללה עלולה לגרום לפציעה או למוות. המידע הכלול במסמך זה אינו משפייע על, או משנה, את מפרטיו המוצרים או כתבי האחריות של Lenovo. אין דבר במסמך זה העשי להתרשם לראשונה או כפיזי, מפורשים או משתמשים, תחת זכויות הקניין הרוחני של Lenovo או של חברות צד שלישי. כל המידע הכלול במסמך זה התקבל בהפעלה בסביבה מסוימת, והוא מוצג להמחשה בלבד. התוצאות המתקבלות בסביבות הפעלה אחרות עשויות להיות שונות.

Lenovo רשוויה להשתמש במידע שתספקו לה או להפיץ אותו בכל אופן שתמצא לנכון, מבלתי שהדבר יוצר מחויבות כלשהי כלפיכם.

ההפניות בפרסום זה לאתרי אינטרנט שאינם של Lenovo ניתנות למטרות נוחות בלבד ואין מהוות בשום צורה שהיא אישור של אתרים אלו. המידע באתר אינטרנט אלה אינו מהוות חלק ממשאבי המידע עבור מוצר Lenovo זה, והשימוש באתרים אלה הוא על אחריותכם בלבד.

כל נתוני הביצוע הכלולים כאן נקבעו בסביבה מבוקרת. לפיכך, התוצאות המתתקבלות בסביבות הפעלה אחרות עשויות להיות שונות. מדידות מסוימות התבצעו במערכות פיתוח, ואין אחריות שמדידות אלה יהיו זהות במערכות הזמיןות מסחרית. יתר על כן, מדידות מסוימות הן אומדן משוער. התוצאות המשמשות עשויה להיות שונות. על המשתמשים במסמך זה לוודא את הנתונים הישימים בסביבה המסוימת שלהם.

הערה בנוגע לפلت טלויזיה

ההערה להלן חלה על דגמים הכלולים תוכנת פلت טלויזיה מותקנת מראש.

במוצר זה נעשה שימוש בטכנולוגיה להגנה על זכויות יוצרים, המוגנת באמצעות תביעות שיטה לפטנטים מסוימים בארצות הברית וזכויות קניין רוחני אחרות של Macrovision Corporation ובבעלי זכויות אחרים. השימוש בטכנולוגיה זו להגנה על זכויות יוצרים מהיבט קבלת אישור של Macrovision Corporation והוא מיועד להקרנה ביתית ולהקרנות מוגבלות אחרות, אלא אם התוכנה למרכיבים (Reverse engineering) (disassembly) אסורים.

הודעות על פליטה אלקטרוני

המידע שלහלן נוגע למחשבים ThinkPad R50, מהדגמים 1833, 1832, 1831, 1830, 1829, 1860, 1859, 1858, 1870, 1850, 1849, 1848, 1847, 1846, 1842, 1841, 1840, 1836, 1834 ו- 2895, 2894, 2889, 2888, 2887, 2883, 1863, 1862, 1861

הצהרה של הוועדה האמריקאית הפדרלית לתקשורת (FCC)

צiod זה נבדק ונמצא תואם למוגבלות התקן ספרטוי Class B, בהתאם לחלק 15 של חוק FCC. הגבלות אלו נועדו לספק הגנה סבירה כנגד הפרעה מזיקה בהתקנה באזורי מגורים. צiod זה מפיק, משתמש ויכול להקרין אנרגיה בתדרות רדיו ולכון התקנה ושימוש בעקבות זה שלא בהתראות, עלולים לגרום להפרעות מזיקות לתקשורת רדיו. עם זאת, אין כל ערובה שלא יהיה הפרעות בהתקנה מסוימת. אם צiod זהגורם להפרעות מזיקות בקייטר רדיו או בקייטר טלויזיה, דבר שהוא ניתן לקבוע באמצעות ציבוי והדלקה של הצiod, על המשתמש לנסות ולתקן את ההפרעה באמצעות אחד או חלק מהפתרונות הבאים:

- כיוון מחדש או מיקום מחדש של אנטנת הקלייטה.

- הגדלת המרחק בין הצiod ובין המקלט.

- חיבור הצiod לשקע במעגל שונה מהמעגל אליו מחובר המקלט.


- התיעיצות עם שוק מושקה או עם נציג שירות, לשם קבלת עזרה.

Lenovo אינה אחראית להפרעות רדיו או להפרעות טלויזיה, שנגרמו בגלל שימוש בכבלים או במחברים שלא מהסוג המומלץ או בגלל שינויים והתאמות בלתי מאושרים בצד זה. שינויים והתאמות בלתי מאושרים יכולים לבטל את סמכותו של המשתמש להפעיל את הצד.

התקן זה עומד בדרישות חלק 15 של חוק FCC. הפעלה כפופה לשני התנאים שלהלן: (1) התקן זה אינו יכול לגרום להפרעה מזיקה, ו-(2) התקן זה חייב לקבל כל הפרעה נקלטה, כולל הפרעה שעלולה לגרום לפעולה בלתי רצiosa.

צד אחראי:

- .Lenovo (United States) Inc
- One Manhattanville Road
- Purchase, New York 10577
- טלפון: (919) 0532-254



הצהרת תאימות לתיקן התעשייה בקנדה בדבר פליטת לייזר

מכщий ספרתי B זה עומד בדרישות ICES-003 הקנדי.

הצהרת תאימות לדירקטיבת הקהילה האירופית

מוצר זה עומד בדרישות ההגנה המפורטות בדirezktivah 89/336/EEC של מועצת האיחוד האירופי להערכת ולהתאמנה של החוקים של המדינות החברות המתיחסים לתאימות אלקטרומגנטית. Lenovo לא תהיה אחראית לא-שימוש בדרישות ההגנה שנגרמה בגלל שינויים לא מומלצים במוצר, לרבות הוספה של כרטיסים אופציונליים שאינם מתוצרת Lenovo.

CISPR 22/European Class B Standard EN 55022 בהתאם ל- Class B נבדק ונמצא תואם למוגבלות התקן ספרתי B. הגבלות על ציוד מסווג נקבעו עבור סביבות מגורם טיפוסיות. כדי לספק הגנה מספקת מפני הפרעה להתקני תקשורת ברשיון.

הודעה בנוגע לאיכות הסביבה ליפן

אם אתם עובדי חברת הנדרשים להשליך ThinkPad שבבעלות החברה, עליכם לעשות זאת בהתאם ל-'חוק לקידום ניצול עיליה של משאביהם'. המחשב מסווג כפסולת תעשייתית. יש להשליכו כיאות באמצעות קבלן איסוף של פסולת תעשייתית המאושר על ידי הממשלה המקומית בהתאם ל-'חוק לקידום ניצול עיליה של משאבים', IBM יפן דואגת לאיסוף, לשימוש חוזר ולמייחזר של מחשבים שאינם בשימוש, במסגרת שירות האיסוף והמייחזר של מחשבים אישיים שהוא מעניקה.

לקבלת פרטים, בקרו באתר האינטרנט של IBM בכתובת:
www.ibm.com/jp/pc/service/recycle/

בהתאם ל-'חוק לקידום ניצול עיליה של משאבים', האיסוף והמייחזר של מחשבים ביתיים על ידי היצור החל ב-1 באוקטובר 2003. לקבלת פרטים, בקרו באתר האינטרנט של IBM בכתובת www.ibm.com/jp/pc/service/recycle/personal.html

השלכה של רכיבים של מחשב ThinkPad המכילים מתקות כבודות

לוח המעגל המודפס של מחשב ThinkPad מכיל מתקת כבודה. ובלוח המעגל המודפס נעשה שימוש בהלכות עם עופרת). כדי להשליך כיאות את לוח המעגל המודפס, פועלו לפי ההוראות שבחلك 'איסוף ומיחזור של מחשב ThinkPad'.

השלכה של סוללת ליתיום שאינה בשימוש

סוללת ליתיום בצורת כפתור מותקנת בלוח המערכת של מחשב ThinkPad כדי לגבות את הסוללה הראשית. אם תרצו להחליף אותה בסוללה חדשה, פנו למקום הרכישה או פנו לשירותי התיקונים שספקת IBM. אם החליפתם את הסוללה בעצמכם ותרצו להשליך את סוללת הליתיום שכבר איינית בשימוש, בודדו אותה באמצעות סרט וייניל, פנו למקום הרכישה ופועלו בהתאם להוראות.

אם אתם משתמשים במחשב ThinkPad בביתכם ותצטרכו להשליך סוללת ליתיום, פועלו בהתאם לתקנות ולחוקים המקומיים.

טיפול במאז סוללות של ThinkPad שכבר איינו בשימוש

למחשב ThinkPad יש מאז סוללות ליתיום-יון או מאז סוללות ניקל מטאל הידרידי. אם אתם משתמשים במחשב ThinkPad של חברה ועילכם להשליך את מאז הסוללות, פנו לאדם המתאים במחלחת המכירות, במחלקת השירות או במחלקת השיווק של IBM ופועלו בהתאם להוראותינו. ההוראות מופיעות גם בכתובת האינטרנט www.ibm.com/jp/pc/environment/recycle/battery

אם אתם משתמשים במחשב ThinkPad בביתכם ותצטרכו להשליך מאז סוללות, פועלו בהתאם לתקנות ולחוקים המקומיים.

על ההצעה: כל הזכויות שמורות שנקנו מחשב אישי ThinkPad, אתם מקבלים רישיון מוגבל היחיד ללקוח Lotus Notes "עצמאי" ורישיון יחיד לתוכנה Lotus SmartSuite. רישיונות אלו מתיירים לכם להתקין תוכנות אלו במחשב האישי ThinkPad החדש ולהשתמש בהן, תוך שימוש באחת מהאפשרויות שללול:

- **תקליטור ההתקנה של תוכנות אלו אינו כלל בהצעה זו. אם אין ברשותכם תקליטור של Lotus SmartSuite או של Lotus Notes Client התוכנה במחשב. לקבלת מידע נוסף, ראו כדי להזמין תקליטור ולהתקין את התוכנה במחשב.**
- **אם כבר יש ברשותכם עותק בראשון של התוכנה, תוכלו להציג עותק נוסף של התוכנה שברשותכם ולהשתמש בו.**

אודות IBM Lotus Notes: לquoNotes העצמאי ומוגבל מאפשר לשלב את המשאים החשובים ביותר של ניהול הדעתות, ניהול שיתוף הפעולה וניהול מידע האישית (PIM) – כגון דואר אלקטרוני,לוח שנה,רשימת מטלות – ומאפשר לכם לגשת אליהם כאשרם מחוברים לרשת או כאשרם מנוטקים מהם. רישיון הלוקה העצמאי אינו מקנה את הזכות לגשת לשירותים של IBM Lotus Domino. עם זאת, ניתן לשדרוג רישיון זה לרישיון Notes מלא במחיר מופחת. לקבלת מידע נוסף, בקרו בכתובת האינטרנט: <http://www.lotus.com/notes>

אודות IBM Lotus SmartSuite: מערכת Lotus SmartSuite כוללת יישומים ובי-עוצמה עם תוכנות החוסכות זמן שמעניקות לכם יתרון תחומי לעבודה ומנהליות אתם בעת ביצוע משימות בודדות.

- מעבד תמלילים – Lotus Word Pro
- תוכנית גילוון אלקטרוני – Lotus 1-2-3
- תוכנית למצגות גרפיות – Lotus Freelance Graphics
- מסד נתונים – Lotus Approach
- תוכנית לניהול לוחות זמנים, אנשי קשר ומידע – Lotus Organizer
- תוכנית לפרסום באינטרנט – Lotus FastSite
- תוכנית לניהול מידע באינטרנט – Lotus SmartCenter

תמיכת לקוחות: לקבלת מידע על תמיכה בהתקינה הראשונית של התוכנית ולקבלת מספרי טלפון של התמיכה, בקרו בכתובת האינטרנט <http://www.lenovo.com/think/support>. כדי לרכוש תמיכה טכנית מעבר לתמיכה בהתקינה הראשונית, בקרו בכתובת האינטרנט <http://www.lotus.com/passport>

המועדנקת لكم ברישיון במסגרת ההצעה זו אינה כוללת שדרוגי תוכנה או תמיכה טכנית והיא כפופה לתנאים ולהתנויות של IPLA, המצורף לתוכנה. השימוש שלכם רישיון בינלאומי לתוכנית Lotus SmartSuite ובתוכנית Lotus Notes בהצעה זו, מהוות קבלה של התנאים המפורטים בהצעה זו ובמסמך IPLA. לקבלת מידע נוסף על IBM IPLA, בקרו בכתובת האינטרנט <http://www.ibm.com/software/sla/sladb.nsf>. תוכניות אלו אינן מיועדות למכירה חוזרת.

הוכחת זכאות: שמרו את הוכחת הרכישה של המחשב האישי מסוג ThinkPad המזוכה בהצעה ואת מסמך ההצעה, כהוכחת זכאות.

רכישת שדרוגים, רישיונות נוספים ותמייחת תוכניות
שדרוגי תוכנה ותמייחת תוכנית זמינים בתשלום במסגרת Passport Advantage של IBM.
לקבלת מידע על רכישת רישיונות נוספים לתוכנית Notes, Lotus, SmartSuite ולתוכניות אחרות של מוציאי Lotus, בקרו בכתבבות <http://www.ibm.com> או <http://www.lotus.com/passport>

כדי להזמין תקליטור:

****חשיבות:** במסגרת הצעה זו, תוכלו להזמין תקליטור אחד לשינוי. תצטרכו לספק את המספר הסידורי בן 7 הספרות של המחשב האישי החדש מסדרת ThinkPad שרכשתם. התקליטור ניתן ללא תשלום. עם זאת, ייתכן שתחומי השיפוט המקומיים יטילו מכסים ומיסים לרלוונטיים או יגבו הוצאות משלוח. זמן המשלוח: 10 עד 20 ימי עבודה מקלט בקשתכם.

-בארה"ב או בקנדה:

התקשרו למספר 800-690-3899

-במדינות אמריקה הלטינית:

דרך האינטרנט: <http://smartsuite.mdusmedia.cm>
כתובת דואר:

IBM - Lotus Notes and SmartSuite Program
Modus Media International

501 Innovation Avenue
Morrisville, NC, USA 27560

fax: 919-405-4495

לבירורים על הזמנה, פנו אל:

smartsuite_ibm@modusmedia.com

-במדינות אירופה:

דרך האינטרנט: <http://ibm.modusmedia.co.uk>

כתובת דואר:

IBM - Lotus Notes and SmartSuite Program
P.O. Box 3118

Cumbernauld, Scotland, G68 9JX

לבירורים על הזמנה, פנו אל:

ibm_smartsuite@mdusmedia.com

-במדינות אסיה הפסיפית:

דרך האינטרנט: <http://smartsuite.modusmedia.com>

כתובת דואר:

IBM - Lotus Notes and SmartSuite Program

Modus Media International

eFulfillment Solutin Center

750 Chai Chee Road

#03-10/14, Technopark at Chai Chee,

Singapore 469000

פקט: +65 6448 5830

לבירורים על הזמנה, פנו אל:

Smartsuiteapac@modusmedia.com

סימנים מסחריים

המונחים שולහן הם סימנים מסחריים של חברת Lenovo במדינות הברית ו/או במדינות

אחרות:

ThinkPad

PS/2

Rescue and Recovery

ThinkLight

ThinkPad

TrackPoint

Ultrabay

UltraNav

המונחים שולහן הם סימנים מסחריים של International Business Machines

במדינות הברית ו/או במדינות אחרות: Corporation

IBM

Lotus

2-3-Lotus 1

Lotus Approach

Lotus FastSite

Lotus Freelance Graphics

Lotus Notes

Lotus Organizer

Lotus SmartCenter

Lotus SmartSuite

Lotus Word

Microsoft Corporation והם סימנים מסחריים של Windows NT, Windows ,Microsoft

במדינות הברית ו/או במדינות אחרות.

בארצות Intel Corporation, Pentium, Intel SpeedStep ו- סימנים מסחריים של Intel
הברית ו/או במדינות אחרות. (לקבלת רשיינה מלאה של הסימנים המסחריים של Intel, ראו
www.intel.com/sites/corporate/tradmarx.htm

שמות אחרים של חברות, מוצרים או שירותים עשויים להיות סימנים מסחריים או סימני שירות
של בעלייהם.

אינדקס

ס	ט	פ
סביבה 4 סוללה בעיות 25 החלפה 36 סיסמה בעיות 19 הגדירה 7	דיסק קשיח בעיות 26 שדרוג 33	12 PC-Doctor for Windows
ע עזרה באיינטernetes 40 ברחבי העולם 42 ושירות 40 טלפוןית 3640 עצות חשובות 6	הגדירה 31 BIOS תצורה 31 הגדרת תצורה 31 הודעת שגיאה 12 הודעת תקינה xxii הוראת בתיוחות 7 החלפה, סוללה 36 התקן אחסון שדרוג 33	א אבחן בעיות 12 אחריות מידע 47 אינטרנט, עזרה 36 אותחול בעיה 27
כ פתרונות בעיות 12	כ טלפון, עזרה 40	ב בעיות 20 TrackPoint 20 UltraNav 12 אבחן 27 אותחול 26 דיסק קשיח 24 מסך המחשב 21 מצב המנתנה 21 מצב שינה 21 19 מקלדת 19 מתג הדלקה 21 ניהול ציריכת חשמל 25 סוללה 19 סיסמה 12 פתרון בעיות
ש שיגיאות ללא הודעות 17 שחזור תוכנה שהותקנה 32 מראש	ו יחידה להחלפה עצמאית 73 (CRU) החלפה 62 רשימת חלקים 73	ג בעיות 20 TrackPoint 20 UltraNav 12 אבחן בעיות 21 מצב המנתנה 19 מתג הדלקה 21 ניהול ציריכת חשמל 25 סוללה 19 סיסמה 12 פתרון בעיות 21 מצב המנתנה 21 מצב שינה 19 מקלדת 19 מתג הקשורות במתג 19 החדרה 8 ניקוי המחשב 6 נשיאת המחשב
ת תוכנית השירות להחלפת 32 BIOS תוכנות 3	נ	

Part Number: 39T2411

(1P) P/N: 39T2411